JUNG PUMPEN COMPLI

108/2 ME	108/2 M	120/2 M		
300 E				
400 E	400			
508/2 ME	508/2 M	520/2 M		
510/4 BW	515/4 BW	525/4 BW	525/2 BW	535/2 BW
1008/2 ME	1008/2 M	1020/2 M	1010/4 BWE	
1010/4 BW	1015/4 BW	1025/4 BW	1025/2 BW	1035/2 BW
1210/4 BW	1215/4 BW	1225/4 BW	1225/2 BW	1235/2 BW

DE O igī a -Be ieb ā ei ¯ g

EN Ī c i ¯ Mā a

FR Ī c i ¯ de e ice

IT i ¯ i e ‘

NL Geb ik ha ¯ d eidī g

PL Ī kcja ek a acji

CZ N d

SK N d ¯ a e d k

HU e e e i ˇ a ì

RO Mā a de i i a e

ZH

Sie haben ein Produkt von JUNG PUMPEN

k a e 22 bi 46 e e de , .B. N
ESSO de DTE 22, DTE 24, DTE 25 M bi .

Die F ge be g 380 c bei de M -
iC -P e UC 08/2 M d 25/2 M d
1000 c bei de M iF ee-P e 25/2
BW d 35/2 BW.

Die ka e da f i de a gegebe-
e ge gef e de . Ei be f e
f h Ze g de P e.

Kontrolle des Schneidspaltes

(Gi f Sch eid ad e). Die Geh -
e ch a be de P e ie die Ve bi -
d g d Befe ig g ch a be de I -
a a i i d a f fe e Si k ie e
d gegebe e fa ach ehe .

You have purchased a product made by JUNG PUMPEN and with it, therefore, also excellent quality and service. Secure this service by carrying out the installation works in accordance with the instructions, so that our product can perform its task to your complete satisfaction. Please remember that damage caused by incorrect installation or handling will adversely affect the guarantee.

Therefore please adhere to the instructions in this manual!

As with all electrical devices, this product can also fail to operate due to an interruption in the electricity supply or due to a technical defect. If this could result in damage, a mains-independent alarm system must be installed. Depending on the application, you may also wish to install an emergency power generator, or a second system as a back-up.

SAFETY INSTRUCTIONS

This instruction manual contains essential information that must be observed during installation, operation and servicing. It is therefore important that the installer and the responsible technician/operator read this instruction manual before the equipment is installed and put into operation. The manual must always be available at the location where the pump or the plant is installed.

Failure to observe the safety instructions can lead to the loss of all indemnity.

In this instruction manual, safety information is distinctly labelled with particular symbols. Disregarding this information can be dangerous.

General danger to people

Warning of electrical voltage

ATTENTION!

Danger to equipment and operation

Qualification and training of personnel

All personnel involved with the operation, servicing, inspection and installation of the equipment must be suitably qualified for this work and must have studied the instruction manual in depth to ensure that they are sufficiently conversant with its contents. The supervision, competence and areas of responsibility of the personnel must be precisely regulated by the operator. If the personnel do not have the necessary skills, they must be instructed and trained accordingly.

AREAS OF APPLICATION

The ead c ec c i e age if ig ai a e LGA ce ified a da e ab e f he di a f a e ae f ie a d ī a, add e ic a e ae c ai ig he a i ie.

The ak ca ih ad b e i a de h f e ha 2 f ae a da b e i e id f 7 da.

The c i ca c ih ad b e i, b i a h- fī acc da ce ih IP 44.

If ī a ed ī c ia ce ih he eg a- i ad ed e , he hi c i ee he ec i e e i e f he EMC Di ec i e 2014/30/EU a d i ab e f d e ic e a d c ec i a e f he g id. Whe c ec ed a ī d ia ai ih e ided b a c ā - high- age a f e, ī - fficie i i e fe ce ha be e ec ed.

Whe ig he , he ee a ai a , eg ai ad i ai be adhe ed , f e a e:

- Se age di a i f b idig ad g d d ai age e (e.g. EN 12050 ad 12056 ī E e)
- I a ai f age e (e.g. VDE 0100 ī Ge a)
- Safe ad kig ei ia (e.g., Be- SichV ad BGR 500 ī Ge a)
- Safe ī a e ae e (e.g., GUV- V C5, GUV-R 104 a d GUV-R 126 ī Ge - a)
- E ec ica e ad ea ī g e c- e (e.g., GUV-V A3 ī Ge a)
- E i ec i EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-14, EN 60079-17 ad EN 1127-1

Scope of supply

- Ta k ih ( ) ad ca fa ge f ī e
- Red ce DN 150 / DN 100 f c i 500 a d 1000
- Si - cke ie f ē ia i- ie (c i 1200 f e ib e c ec i ih h eca).
- C ec i fa ge f e e ie
- F e ib e c ec i ih h eca f he e e ie
- P g-ī ea ( ) f he dia h ag ha d addi i a DN 50 ī e
- Fi ig ei ia f ak
- N - e a e f he e e ie (c i 300, 500, 1000 a d 1200)
- C [c i 300)

Mode of operation: intermittent operation

ē back- he ī i e be ēed a i highe ī . The ē ia i i e ca be c ec ed ī he ā k ē ia i .



ELECTRICAL CONNECTION

O a ified e ec ician a ca e ec ica k he c .

Bef e ca ī g ā k, he ai g ā d e ha he e ī ca be ī ched agai b ā ee e.

ATTENTION! Ne e he ai g ī a e ! If a e ge ī he g hi ca ca e af c i ā d da age.

The ā da d a icab e ī each ca e (e.g. EN), c ecific eg a i (e.g. VDE ī Ge a), ā d he eg a i f he ca e k ea be b- e ed.

Ob e e he ea ī g age ee he e a e)!

The i ha ea ee c e ha ī ch- e he ā d ff de ē dī g he e- e f he a e. A ī eg a ed a a e bee if he ei a af c i , e ē if hi e a .

If he ea he c d e he ī dī g he a. Af e he he a ha ī ched ff he e , he ai g bef e ed ī g he fa , ī ce he de ice ca ī ch i e f- agai a a ica if he e i c- ec ed. A di ec af c i e age i ge e a ed.

Alternating current (AC) units

O c ec he ec ica ck ha ha e bee ī a ed e ī a d , ab e he back e e, ī acc da ce i h he eg a i , ā d a e fi ed i h a ea a 16 A (de a) f e.

Three-phase current units

F he e ec ica c ec i f he e age di a i , a fi e e CEE e ck i ied. Thi be ca ed ī a d ab e he back e e (3/N/PE z230/400 V).

Attention! O -b f e a a- ic f e ih C cha ac e i ic a e be ed a e-f e f he .

Installing the control unit (not compli 300)

O e a e he c ī i d ab e he back e e, ā d kee he h ī g c ed a a i e. The c i be ea i acce ib e e ab e i be checked a ā i e. High h idi ā d c de ai ca de he c !

Switching levels

The i ch- ā d i ch- ff ī ha e bee fac e f he ā da d ī e heigh f he ai i .

If e ec a diffe ē ī e heigh he ede fi e he i ch- ī (c- i 300) a he e back e e a c- c ī he i e.

The he i chī g ī f he a a (+2 c) ā d, ī he ca e f d e i , eak ad (+4 c) a e he e e a a ica b he c i .

Redefining the switch-on level (not compli 300)

Sh d he e e ai ā d e he Ma a -0-A a ic i ch 0 . The i ch- ī ca be adj ed ia he ā a- g e e a a K1 d e he igh- ha d ide ī he c ī i . Re e he a a e c e f he d e e ai .

O he ā a g e e a a he ea e h ee LED , abe ed P1, P2 ā d P3.

- P1 = Diag i f c i
- P2 = Wa e e e highe ha i ch- ī g ff heigh b i e ha i ch- ī g heigh
- P3 = Wa e e e ha eached i ch- ī g e e

Fi he c ec i cha be i h a e. he b edge f he ī e ē ī g. O P2 h d be i . If P3 i a i , a ead j ē be ade.

T he a adj ī g ce be ea h P1, gi ī gi e f c ck i e. The ake he f a. ich, b ege i be he i ch- ff ī ī he cha be ā da i f a agai . If P3 i i i , gi e he ad- j ī g ce ā he f c ck i ea d b ege he f a ich agai .

Re ea hi. ced e i P3 i ge i , he adj ī g ce. ca ef back ī he a ic ck i e di ec i i he e ac ī . he e P3 igh agai . The i ch- ī ha he bee e.

Alarm system

Ma f c i e age a e gi ē b h i- ca a e a ac ica . The ā da d ai -de ē de aa e e fa ī he ed LED, AD 00 c i 300). A he a e i e a bi ī- ac ica a d. Thi ac ic ig a ca be ed ff b e ed ī g he fa b a deac ia ī g i.

If ā ac ic ig a . d be ī a . ia e a he ī a ai ie ī e i , ā a a ig a ca be e a ed ia he . e ia -f ee c ac (e ī a . 40 ā d 41) he ci c i b a d (ī he g i he ca e f c i 300). The e ia -f ee c ac f he ce a ed a a ca be aded i h a i f 5 A / 250 VAC. The c ac e af e he fa ha bee e edied.

Battery pack for alarm system (not compli 300)

The a a de ice ai -de ē de ī i a da d e i , i.e. i ib e ig- ge a high- a e a a ī hee e fa - e fai e. T ē ab e he a a de ice k e ē if he e i a e fai e, a echa ge- ab e ba e ack be ed. O e he a a a e c e. C ec he ba e ack he c ec i ci , ā d e he e i ī g cab e ie a ach i he ī e ded i i (G1) he PCB. The ba e ack ca - he a a e ih e f ab 1 h ī ca e f e ā e a a .

Af e e f he ai age, he ba- e ack i cha ged agai a a ica . A e ba e i ead f e ai i hi a . 24 h . l i f cha ged af e ab 100 h .

Check he f c i f he ba e ack a eg a ī e a ! T d , dic ec he i f he ai ā d igge a high- a e a a . The e. f he ac ic ig a bec e ig ificā ie e a e i d f e e a ī e. The e ice ife i ab 5 ea . N e he ī e i da e he ba e ack ā d af e fi e ea he ba e ack h d be e aced a a eca i a ea e.

O e a 9V echa geab e ba e ! If d ce ba e ie a e ed he e i a dā ge fe i !

Time meter

A i a i e e e ca be fi ed ī he c i (c i 300). T d , h e he c ec i f he i e e e a . 8 ā d ī e he ī he f cke a ca i . BSZ he ī ed ic i b a d. If he e i i e e e ī dica i af e i chī g he i agai , a e he i e e e h gh 180 .

Shutting down the internal alarm buzzer

N c i 300. Re e he ea ed j e (BRX/BRX1). T e e he j e f ge- ī g , a ach i a ī f he - e ī c ec .

External alarm buzzer (accessory)

O e he a a e c e he c i .

A addi i a e a e ac ic 12 VDC ig- a a i e. ih ac e c i f e ha 30 A ca be c ec ed e ī a S+ ā d S- . The ī e a a b e ca ei he be ī ched ff.

dec ea e [he ē d bec e b cked), he i e e ā d c ī g e be checked f ea b ā e e ā d e aced if ece a .

U ī g a i ab e , e.g. fee e ga ge, he c ī g ea ā ce be eē he c ī g ā d he c ī g a e ca be ea ed. A c ī g ea ā ce f e 0.2 be ed ced.

Adjustment of the cutting clearance



1. B ck he c ī g i h a iece f d ā d ce he ce a he ag cke ce .
2. Take f he c e i iece, he c ī g ā d ā adj ī g a he ā d hē a- ach he c e i iece ā d he c ī g agaī .
3. B ck he c ī g ā d igh ē agaī i h he he ag cke ce [igh ē ī g e 8 N).
4. Check he f eed f e ē f he c ī g ā d he c ī g ea ā ce agaī (a . 0.2).

If he c ī g ea ā ce i i big, a f - he adj ī g a he be e ed. Se 1-4 be e ea ed.

QUICK TIPS FOR REMEDYING FAULTS

The unit isn't working

- Check he aī age, he f e ā d he g d fa ci c i ī e e. Re ace defec ie f e i h f e i h he a e ī a a e! If he f e igge agaī , ca a aified e ec icia c e ice.
- The ī e a 2 A g a · be f e (de a) f he 230/12V c ā f e, he c ac ā d he 230V AC e a e fa . Re ace defec ie f e i h f e i h he a e ī a a e!
- If he aī cab e i da aged, i a be e aced b he ā fac e .
- If he f a i ch i b c ed, c e he ī e h - ff a e, e he aī e ā ce c e ā d c ea he b ckage.

If the alarm is triggered and the unit does not work:

- The he a ī he ī dī g a ha e i ched ff he e beca e he i b c ed. I hi ca e, c e he h - ff a e a he ī e, dai he ā k, he aī g, e e he d e, ā d c ea he b ckage.

Decreased pumping performance

- Check ha he h - ff a eī he e e i ei f ē .
- If he e e i ei b cked, f h a e h gh he e e i e cea i .
- If he - e a ei b cked, e he e e i e ā d c ea he - e- a e.
- If he ē ia i e i b cked, c ea he ē ia i h e ha ead f he ā k ā d check he d i ed h e.
- If he i k a he i a ī g, b bec e e d a d he ē d, hē a aified e ec icia edefī e he ch- ff ī ī he c - i .

Indicator "Drehfeld falsch" (Wrong rotating field) lights up

- Mai ha e e ē ce i ī g ha e i ab ē - h . e . ab ē de i e . The ai c ec i . be c ec ed b a aified e ec icia .

Indicator "Störung Pumpe" (Pump failure) lights up (not compli 300)

- The i ec ed b ā ī eg a ed ci - c i b eake hich i che ff he if i e ad if he ei a e ec ic fa . Af e hi ha bee igge ed, he c i ha be ē ed b a aified e ec icia ī de e he e b .

Indicator "Hochwasser" (High water) lights up (not compli 300)

- Wa e e ī he ā k high beca e f . f a e. e ce ie ī f . Re e ā b c i . ī he e e i eā d/ ei ī a e he ce - ie ī f .

LED P1 on the analogue evaluator is permanently lit up (not compli 300)

- The ei a fa ī he e e i ī g. Ca c e . e ice.
- The ei a e ef ī he ā k. Fi i h a a a f a e.
- N e: If he LED igh b ief af e he ī g e a i , hi i a ig fa af c i .

Pump "snores" and does not switch itself off (not compli 300)

- The ch- ff ī f he i .

U c e he h ee fi ī g c e e e- i ī g a he f f he c ec ī g ā k. B ca ef a ī g i he igh he ch- ff ī ca be e a highe e e. Re igh ē he c e . The ch- ff e e i eached d i g ī g hē he LED2 g e ff.

Attention! I a a be ece a e- adj he ch- e e (ea e efe he ec i Redefī g he ch- e e).

N e: If he a ī g i e i e- cei ed a ī i e, he ch- ff ī ca a be e a highe e e ī hi a .

Vous avez opté pour un produit JUNG PUMPEN, synonyme de qualité et de performance. Assurez-vous cette performance par une installation conforme aux directives: notre produit pourra ainsi remplir sa mission à votre entière satisfaction. N'oubliez pas que les dommages consécutifs à un maniement non conforme porteront préjudice au droit à la garantie.

Veuillez donc respecter les consignes contenues dans ces instructions !

Comme tout autre appareil électrique, ce produit peut aussi tomber en panne suite à une absence de tension ou à un défaut technique. Si une telle panne peut être la source d'un dommage, il est impératif d'installer un système d'alarme indépendant du secteur. En fonction de l'application, à vous de juger de l'utilité de prévoir un groupe électrogène ou une deuxième installation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ces instructions de service contiennent des informations essentielles à respecter lors de l'installation, de la mise en service et de la maintenance.

Il est impératif que le monteur et l'exploitant/ le personnel qualifié concernés lisent les instructions de service avant le montage et la mise en service.

Les instructions doivent toujours être disponibles sur le lieu d'utilisation de la pompe ou de l'installation.

Le non respect des consignes de sécurité peut entraîner la perte de tous les droits à réparation du dommage.

Dans ces instructions de service, les consignes de sécurité sont identifiées de manière particulière par des symboles.

Risque d'ordre général pour les personnes

Avertissement contre la tension électrique

ATTENTION!

Danger pour la machine et le fonctionnement

Qualification du personnel

Le personnel pour le maniement, la maintenance, l'inspection et le montage doit posséder la qualification nécessaire à ce type de travaux et il doit s'être suffisamment bien informé par une étude approfondie des instructions de service.

Domaine de responsabilité, l'exploitant doit régler avec précision la compétence et le contrôle du personnel.

Si le personnel ne possède pas les connaissances nécessaires, il est impératif de le former et de l'instruire.

Travailler en étant soucieux de la sécurité

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité, les règlements nationaux en vigueur concernant la prévention des accidents et les prescriptions internes éventuelles de travail, de service et de sécurité contenus dans ces instructions.

Consignes de sécurité pour l´exploitant/ l´utilisateur

Les directives légales, les règlements locaux et les directives de sécurité doivent être respectés.

Il faut exclure les risques dus à l'énergie électrique.

Les fuites de matières dangereuses à refouler (explosives, toxiques ou brûlantes par exemple) doivent être évacuées de telle sorte qu'elles ne représentent aucun danger pour les personnes et l'environnement. Les directives légales en vigueur sont à respecter.

Consignes de sécurité pour le montage, les travaux d´inspection et de maintenance

D'une manière générale, les travaux à effectuer devront l'être exclusivement sur une machine à l'arrêt. Les pompes ou agrégats refoulant des matières dangereuses pour la santé doivent être décontaminés.

Directement après la fin des travaux, tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent être remis en place ou en service. Leur efficacité est à contrôler avant la remise en service et en tenant compte des directives et règlements en vigueur.

Transformation et fabrication de pièces détachées sans concertation préalable

Une transformation ou une modification de la machine est uniquement autorisée après consultation du fabricant. Les pièces détachées d'origine et les accessoires autorisés par le fabricant servent à la sécurité. L'utilisation d'autres pièces peut annuler la responsabilité quant aux conséquences en résultant.

Formes de service interdites

La sécurité d'exploitation de la machine livrée est uniquement garantie lors d'une utilisation conforme. Il est absolument interdit de dépasser les valeurs limites indiquées au chapitre « Caractéristiques technique ».

Consignes concernant la prévention des accidents

Avant les travaux de montage ou de maintenance, barrer la zone de travail et contrôler le parfait état de l'engin de levage.

Ne jamais travailler seul et utiliser un casque, des lunettes protectrices et des chaussures de sécurité, ainsi qu'en cas de besoin, une ceinture de sécurité adaptée.

Avant d'effectuer des soudures ou d'utiliser des appareils électriques, vérifiez l'absence de risque d'explosion.

Les personnes travaillant dans des infrastructures d'assainissement doivent être vaccinées contre les agents pathogènes pouvant éventuellement s'y trouver. D'autre part, veiller scrupuleusement à l'hygiène, par égard pour votre santé.

Assurez-vous qu'aucun gaz toxique ne se trouve dans la zone de travail.

Respectez les règlements concernant la sécurité du travail et gardez le nécessaire de premier secours à portée de main.

Dans certains cas, la pompe et le produit peuvent être brûlants, il y a alors risque de brûlure.

Des règles spéciales entrent en vigueur pour les installations dans les secteurs à risque d'explosion!

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans ainsi que par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissance, dans la mesure où ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants si ceux-ci ne sont pas sous surveillance.

FRANÇAIS

UTILISATION

Le e de e e age a e f ca e c i b a che a ce ifica i LGA de de c ci e c ie e a e e age de ea e e e a ce de i e e e i i a i e de ea e d e i e a ec e i e habi e e.

Le c ec e b e ib e a ec e ha e a de 2 CE e e d e de 7 j a .

L i de c a de e a b e ib e ai e g e c e e jec i d ea e IP 44.

P e i a a i g e e ai e e e i i a i c f e, i de c a de d a e ige ce de ec i de a di ec i e EMC 2014/30/EU e c ie e i e e i e habi a i di id e a ec e c e i e ea ec i e bic. E ca de b a che e ea i d ie a ei d e e i a i i d ie e a ec e a i e a i ec i e e e a ce d e a f a e ha e e i , i fa a e d e, e e-a e, e a ce de e ba i i ffi a e.

L de i i a i de e i e ce ai e d b e e e diff e e i ai a e, e di ec i e ai i e e di i i ca e, c e a e .

- Le e de e e age de ea e a ai i e e de e ai e de b i e (a e e E e EN 12050 e 12056)
- La a i a i d i a a i ba e e i (a e e A e ag e VDE 0100)
- S c i e i e e (a e e A e ag e a g e e ai a c i da e e e i e "Be SichV" e BGR 500)
- S c i da e e de ech i e d ea e (a e e A e ag e GUV-V C5, GUV-R 104, GUV-R 126)
- a ai ec i e e a ie (a e e A e ag e GUV-V A3)
- P ec i a id f ag a e EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-14, EN 60079-17 e EN 1127-1

Contenu de la livraison

- C ec e a ec e( ) e b ide de e age a e e
- R d c e DN 150 / DN 100 c i 500 e 1000
- Ma ch c i a a ai (c i 1200 j c i a i e a ec c ie)
- B ide de acc de e a c d i e de ef e e
- J c i a i e a ec c ie a c d i e de ef e e
- J i ( ) e b ( ) a e a e e dia h ag e a e e e ai e DN50
- Ma ie de fi a i e c ec e
- C a e a i- e a c d i e de ef e e (c i 300, 500, 1000 e 1200)
- U i de c a de (a c i 300)

Mode de fonctionnement : Service discontinu S3, cf. caractéristiques techniques

INSTALLATION

Le e de e e age d i e a ec e ec i c e e e e i ca e ai i e e ib e. l e ce ai e de i e ace de a ai de 60 c i . e a ge e e ha e a e a -de de e e ce i i e e e e i .

A a i : ec d i d a ai d i e di i g a -de d i ea d i .

A e e : i fa ace da a e e e a e ea e a a e c ec e .

C d i e de ef e e : i fa ace e a e a e ea e da a c d i e de ef e e de i e e c a e a i- e . Si e c a e a i- e e a f i da a i ai d e, i e ce ai e de e ici c a e de e e e ce ifi EN.

La c d i e de ef e e d i e di ig e a ec e b c e a -de d i ea de e e efi ca e e .

I fa i i a d de e a ai i e e d ca d i a ai .

ATTENTION ! T e e i i e e fi e e diff e e) ce e c ec e , d i e i e e e e a ec c e de e age a de 6 N .

Montage du collecteur

Fee 4e 1ea a haie 83a7527 a e 2X6aceQ5 OR C hYW C5 M 3 8 8S 2Yh C 4 i e) afi d e che e i i d ea e da e age.

compli 300. Pe ce e ba e a i ea d a age a e e hai e DN 100 e c 1e hai e DN 100 e

Amenée supplémentaire DN 50 horizontale

O ia aï e fabi e a é e
éai e ' aide d e cie c che é
ba e .

T e ej ï e b(58/50.

P e é a da é ea ec ' l e -
ie de 50 ' a é ej ï e b(
da ec ece .

ATTENTION ! I e ' ce ai e de i -
di ï if de e é c d ie de
acc de é a ï ea de a é e a -
a e e ba e d e c i 300 e
' ï ibe de ce de ie . Ce di ï if
d ï a ï e ha e ï ï i a e de 180
é e e de a ca a i a ï e é ï ea de
age. De che d ai da ac d ie
de ef e e é e é a é e de -
b ' e d ac a ï aï i ef . Afï
d ie cé ef , ac d ie da é e e
a e ' ï ea ai . Le c d i
da a i e ' é e b ā ch a i
d c ece .



INSTALLATION ÉLECTRIQUE

T e aa de a e ec-
i e a e, a fiche
' i de c a de di é ' e
c fi ' ec icie c fi .

A a cha eï e é i : e ie
a fiche ece d e e a -
e e e e é a ' e
e i e é i a da e e e .

ATTENTION ! Ne ja ai e e a fiche ec-
e da ea ! Lea ie ce ibe de
ï fi e e ca e de d fai ā ce e de
é d age é .

I e ' ce ai e de é i c e, ' cha e
f i de e é ige (a e. EN), de
di ec ie cifi e a (a e. VDE)
aï i e de di ec ie de a e ca
d ea da i é a ï .

Ob e e a é i de e ice (cf. a e
ig a i e)!

Le e di é d c a e de
' ï ea i e cé che e a e e
f ci d ' ï ea d ea . Le bi d di -
ï if da a e ï g ï f e de a ece
d ed fai ā ce de f ci e é ' e
ice e ci e e a ag e.

Si a ee de é cha de, e e e
ï e . e a e he a é e -
é . A a d i ï e e b e, i fa
d b ā che a fiche ece ca a e é
à e e e e a ï a ' a i e f idi. U ig a de
a e di ec a a ie .

Postes en courant monophasé

Le e di ï i e é ec ec '
e ie ï a e de fa g e é a i e
i e l e da ' e ï ce a eca -de
d ï ea de e é e e ie g e a
' f ibe -ac i e a d e de 16 A.

Postes en courant triphasé

P e b ā che é ec i e d e
de e e age, i fa i e ie CEE 5
e ï a e de fa g e é a i e i e
da ' e ï ce a eca -de d
ï ea de e é e (3/N/PE~230/400 V).

ATTENTION! I fa ï ie ' i e é de
f ibe ac i e a d e de di ï c-
e de e C é a ef ibe de i -
a ce.

Montage de l'unité de commande (pas compli 300)

Fai e f c i e ' i de c a de i -
e é da de é d i ec a -de
d ï ea de e é e e ga d e b (ie -
j fe . L ' i de c a de di ï e
faci e é acce ibe a fï i i ï ibe
d effec e c e é . U e
h idi de ai e e aï i e a b e
e é é d age ' i de c a de.

Niveaux de commutation

Le ' i d e ce che é e da ' é
g e ' ï e ha e da e e
a da d de cha e e .

Si a e ch i ' e ha e da e e
diff é e, ' de e d fï i ' ea e
' i d e ce che é (a c. i 300) ca
i e ai a e é ef -
ie e da a e e.

Le a e ' i d e ce che é .
a a e (+2 c) e a cha ge de ï ï e
da e e d be (+4 c) a
aj e c e a ï de c -
a de de fa a ai e.

Régler à nouveau le niveau d'enclenchement (pas compli 300)

I bi e ï a ai e ai e é ,
e e ï e Ma e -0-A a -
i e "0". L'aj age d ï de ie
é a che e effec da e de
E a e a ai e K1 ec d i ,
da ec ff e de a c a de. E e e
e ai e é ec ece é a é d
d e.

S a e a ai e é i
di de a é d ig a i P1 - P2 - P3.

- P1 = F c i diag ic
- P2 a e = e ' ie a ea da e -
. ie a ' ea da ' a i é c e
' f ie a ' ea de ce che é
- P3 a e = e ' ie a ea da aa é e
' ie a de ce che é

Re i e e e i c ece d'ea
j a b d ï f ' ie de é e. Se e P2
d ï ' ea é i P3 e ga e é a -
e, i fa ' c de ' ' aj age.

T e a e ie de gage, i e e
a - de de P1, d ' de da e
é h ai e. P ge aï e a é f e
da e e i e ï da ' e aï -
e - e é e ie. Si P3 e j
a e, e a l de gage d ' -
ea da e e h ai e e ge e
f e e e ef i.

Refai e ce e a i j ' ce e P3 e
ï a e, e é ie a i de
gage a ec ca i da e e h ai e
' e ej ' ce e P3 a e de -
ea . Le ï de ie e ache e ac .

Dispositif d'alarme

Le ig a de a e ' ie a i bié
de fa i e e e . Le di i-
ï if da a e a da d d é da d ea
ig a e a é de ' e de a e
(di de ge, a AD 00 e c. i
300). E ' e e ' eaa e e
ï g e e é ï. l e ï ibe da ' e ce
ig a ' e de fa g a e i e-
é e i ï a e b ' e.

Si e ie de ' age e e e a a -
é ced c e e de a a e, i é
ï ibe de a e e ig a da a e
ia e c ac ec (b e 40 e 41) a
a ï e (c i 300 da a fiche). Le c ac
fe e d d f ci e é g a
' e e cha ge a . de 5A / 250 V AC.
Le c ac ea ' i ï a i de a
a e.

Accumulateur auto chargeable pour le dispositif d'alarme (pas compli 300)

Le di ï if da a e a da de d é -
da d ea , c. - d. da e ca d e
a e de c a , aa e de i ea
ha e e a ed c é che . Afï e e
di ï if da a e c ï e gae é de
f ci e é ca d e a e de c a ,
i e ce ai e d i e acc a e
a - cha geabe. O i a e a -
é e. C ece acc a e a ci de
acc de é e fie a a ï e a ace
e a ec a ache de c be é e.
Cé i-ci e ai é e ed ï if da a e
é ec ici eaa ed d e
de . 1 he e.

A e e de a é i d ea , ac-
c a e e echage a ai e é .
U acc a e d cha e ' f c-
i e a ' é . 24 he e, e echage
c ' ee a e ï ea ' 100 he e é .

V ifie g ï e é b f ci e-
é de acc a e ! P cea, d b a -
che a é e i ec i e e d c é che
' ig a de i ea ha de ' ea . Le
e de aa e e ed ï a di i-
e de fa i a e é da e e
ï e. La d e de ie e de . 5 a .

N e a da e de e e ace acc - a e e cha ge ce i-ci i e e if a b de 5 a .

U i e e e e de acc a- e 9V ! I e i e i e de- i a ec i i a i de ie che !

Compteur horaire

I e ib e d i g e de fa i e e c e h ai e da i de c - a de (a c i 300). P cè a, d i e e acc de e d c e h ai e e . 8 c e e e fiche da e 4 c ec- e fe e e a ace BSZ a a i e. Si ie e affiche a e e e e e ice d e, e c e h ai e d i e de 180 .

Arrêter le vibreur sonore interne

Pa c i 300. Re i e e ca a ie ce (BRX/BRX1). P e a fiche e e e de a , e fiche ea e ca a ie e b che de a ba e e 2 e .

Vibreur sonore externe (accessoire)

O i a e a a e e de i de c a de.

U a e e e de ig a 12 VDC e ai e e e e acc d a b e "S+" e "S-" a ec e i e - i ab b e a de 30 A. Le ib e d a a e i e e e e a ch i ac i d ac i .

P c i 300, i e ib e de e e a a e i d e da e d ea e a acce i e, c e de age e e c ec e .

Pour les postes doubles : Voyant lumineux ou voyant d'alarme externe 230 V~ (accessoire)

C ec e e a 230 Vz (a . 1 A) a b e N e 41.

R a i e fi de c e i de a b e Uz e 40. Le ci c i ec i e e a F1.

R g e ca a ie BRX2 de a fa i a e :
V a i e : a BRX2 (e a e e (===)
V a d a a e a e BRX2 (c ig a e (_ _ _).

FONCTIONNEMENT

Marche d'essai et contrôle du fonctionnement

1. O i e c e c e de e age e c ec e .
2. O i a a e da ac d i e da e- e e ac d i e de ef e e .
3. Me e e e e i , b e e i dica i d e de ai d cha .
4. Re i e c ec e j a i ea de ce che e .
5. La e ac i e ai e a e ide e c ec e . Ob e e e age a i- fice de e age.
6. S e e e e a i e a e- e e e f e de c ai de i ea a -de d i d e ce che- e j ce e e d i f d a a e e d c e che.
7. Fe e ea ifice de e age a ec e c e c e e e j i d a ch i .
8. A aide de ie c c e de a- e e , ifie a ch i d c ec- e , de a a e e de a a e ie.

Fonctionnement automatique

Le f c i e e a ai e e e de de f c i e e a d e. P ce a, i fa ace i e e ba c e da a i i "a a i e". G ce a c a e de i ea i g , a e e ac i e d ac i e e f c i d i ea d ea da e c ec e . Le f c i - e e de a e (c i 300 : a de di ibi i) e affich ia e di de i e e e e.

ATTENTION ! E ca d d bi e ce i - e e e i a (a e a ai i e e d e i ci e), i fa d i e a a e a a e ib e af e e e de e e age c i e a ai e e de a (a de f c i e e c i ca e e de a e ai a e e e e - cha ffe).

Fonctionnement manuel

P ace e c a e da a i i " a- e e". La e a ai e ai e a e f c i e e c i i d e da e d i ea de ea e. C e i, i e ce ai e de ei e e age ia ifice de e age.

Arrêter

Me e i e e ba c e da a i- i "0", a e e ai e a a e. Le di i f d a a e c i e de f c i e .

Ne a i i e a i i "0" e a a de a ai de ai e a ce i de c - a de a e ai j e i e a fiche ec e de a i e de c a .

Inspection

Afi de ai e i a c i de f c i e- e , i e ce ai e de i c e i e d e ai i e de j c i de a e f a .

MAINTENANCE

N ec a d de a i e a ai e- a ce c f e EN 12056-4.

Afi da e e c i de f c i - e e d ab e de e e,

ec a d de c c e c a de ai e a ce.

La ai e a ce d e de e e- age a i e f ca e e e e e de e ie d ie e a i e a de e e c e e i e a e de 3 da e e i a i i d ie e , de 6 da e habi a i c ec i e de 12 da e habi a- i i di i d e e.

A a cha e i e e i : e i e a fiche ec e d e e a - e e e e e e e e a e e i e i a da e e e .

V ifie i a fiche e ec b e e e ca ch c e e e a- c e d age e ca i e e chi i e. Le c b e e d - ag e i d i e e e ac .

L de a ai e a ce, ec a - d de c de a a a i a :

1. V ifie a ch i de e de c e i e b e a e a e de e e de a a e .
2. Ac i e a a e, c e b d a- ace e , a j e e g a i e i be i e .
3. O i e e e e c a e de e e e ; c ea i e e bi e (ca e).
4. Ne age de a e e de a e de a c d i e di ec e e c ec e ; C e de a e a be e d e de a ie .

Le e de e e e e e e e de b d a cha .

5. C e de h ie, c e i ce- ai e cha ge h ie (i e cha b e h i e e e).
6. Ne age i ie d c ec e (i be- i e a de e ige ce a ic - i e) a e e e e e a g ai e.
7. C e a d e i c ec e .
8. R i ce e e a ec de ea e 2 a .
9. C e a a ie ec i e de i - a ai . L i de c a de e e ce i e de ai e a ce ai i acc a e a i g , i e ce ai e de c e g i e e a ca aci de f c i e e . S e e g a e e e f e d c ec e a ec e i h e i j ce e a a e i di a i ea ha de ea e e i . E e, e f e d i e e ibe i e .

A a i effec e a a de ai e- a ce, i a ai e e e e ice a e a che de ai. I e ce ai e de a i e a c ce a a ai - e a ce e i di a e a a effec- e ai i e e d e i a e .

Contrôle de l'huile

(Va i e e e e 08/2, 25/2 e 35/2) D i e d ab d e i

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Changement de l'huile

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Contrôle du jeu de coupe

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Réglage du jeu de coupe

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

[illegible]

PETITE AIDE AU DÉPANNAGE

Le pompe ne tourne pas

[illegible]

Le poste ne fonctionne pas, signal d'alarme

[illegible]

Rendement de refoulement diminué

[illegible]

L'affichage indique "Drehfeld falsch" (rotation du champ incorrecte, uniquement courant triphasé)

[illegible]

L'affichage indique "Störung Pumpe" (Défaillance Pompe, pas compli 300)

[illegible]

L'affichage montre "Hochwasser" (Niveau trop haut des eaux usées, pas compli 300)

[illegible]

La diode P1 sur le module de contrôle analogue s'allume en continu (pas compli 300)

[illegible]

La pompe fait du bruit et ne s'arrête pas (pas compli 300)

[illegible]

ATTENTION ! [illegible]

U hebt een product van JUNG PUMPEN gekocht en daarmee kwaliteit en vermogen aangeschaft. Zorg dat dit vermogen tot zijn recht komt door een installatie volgens de voorschriften, zodat ons product zijn taak tot volle tevredenheid kan uitvoeren. Denk eraan dat schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van invloed kan zijn op de garantie.

Neem daarom de instructies in de gebruikshandleiding in acht!

Net als elk ander elektrisch apparaat, kan ook dit product uitvallen door ontbrekende netspanning of een technisch mankement. Als u daardoor schade kunt oplopen, dan moet een netonafhankelijke alarminstallatie worden ingebouwd. Afhankelijk van de toepassing moet u na metingen eventueel ook een noodstroomaggregaat en een tweede installatie inplannen.

VEILIGHEIDSTIPS

Deze handleiding bevat basisinformatie die bij installatie, bediening en onderhoud in acht moet worden genomen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat deze handleiding voorafgaande aan de installatie en ingebruikname door de monteur en het verantwoordelijke personeel/eigenaar wordt gelezen. De handleiding moet steeds beschikbaar zijn op de plaats waar de pomp of de installatie zich bevindt.

Bij het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan de aanspraak op schadevergoeding vervallen.

In deze handleiding zijn de veiligheidsinstructie extra aangegeven met symbolen. Het niet opvolgen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Algemeen gevaar voor personen

Waarschuwing voor elektrische spanning

ATTENTIE!

Gevaar voor machine en functioneren

Personeelskwalificatie

Het personeel voor bediening, onderhoud, inspectie en montage moet gekwalificeerd zijn voor dit werk en zichzelf door een grondige bestudering van de handleiding voldoende geïnformeerd. Verantwoordelijkheidsgebied, competentie en toezicht op het personeel moeten goed geregeld door de eigenaar. Als het personeel niet over de nodige kennis beschikt, dan moet het worden opgeleid en geïnstrueerd.

Veilig werken

De veiligheidsinstructies in deze gebruikshandleiding, de bestaande nationale regelgeving voor de preventie van ongevallen, evenals interne arbeids-, gebruiks- en veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker/eigenaar

Er moet worden voldaan aan wettelijke eisen, lokale regelgeving en veiligheidseisen.

Risico's door elektrische energie moeten worden uitgesloten.

Gemorste gevaarlijke afvoerproducten (bijv. explosief, giftig, heet) moet zodanig worden verwijderd dat er geen gevaar optreedt voor mens en milieu. De wettelijke bepalingen moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies voor montage, inspectie en onderhoudswerkzaamheden

In principe moeten werkzaamheden aan de machine alleen worden uitgevoerd bij stilstand. Pompen of aggregaten die stoffen afvoeren die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, moeten worden ontsmet.

Onmiddellijk na de voltooiing van de werkzaamheden moeten alle veiligheids- en beschermingsvoorzieningen weer worden geïnstalleerd of in werking gezet. Hun functioneren moet voorafgaande aan de ingebruikname worden gecontroleerd conform de geldende regels en voorschriften.

Eigenmachtige modificaties en vervaardiging van onderdelen

Wijziging of aanpassing van de machine is alleen toegestaan na overleg met de fabrikant. Originele reserveonderdelen en accessoires door de fabrikant zijn er voor de veiligheid. Het gebruik van andere onderdelen kan de aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan teniet doen.

Oneigenlijk gebruik

De betrouwbaarheid van de geleverde machine wordt alleen gegarandeerd bij juist gebruik. De aangegeven grenswaarden in het hoofdstuk "Technische gegevens" mogen in geen enkel geval worden overschreden.

Aanwijzingen voor het voorkomen van ongevallen

Voorafgaande aan montage- of onderhoudswerkzaamheden zet u de werkruimte af en controleert u het hijstoestel op onberispelijke werking.

Werk nooit alleen en gebruik een helm, een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen en indien nodig een geschikt veiligheidsharnas.

Voordat u gaat lassen of elektrische apparatuur gaat gebruiken, moet u controleren of er geen explosiegevaar bestaat.

Wanneer mensen in afvalwaterinstallaties werken, moeten zij worden ingeënt tegen mogelijk daar aanwezige ziektekiemen. Let vanwege uw gezondheid ook heel goed op de hygiëne.

Zorg ervoor dat er geen giftige gassen in de werkruimte aanwezig zijn.

Neem de regels van de arbeidsinspectie in acht en zorg dat er eerste-hulpmateriaal beschikbaar is.

In sommige gevallen kunnen pompen en het af te voeren materiaal heet zijn, dan bestaat er kans op verbranding.

Voor installatie in explosiegevaarlijke gedeeltes zijn bijzondere voorschriften van toepassing!

Dit toestel kan door kinderen van 8 jaar en ouder alsook door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer hierop toegezien wordt of indien zij onderricht werden over het veilige gebruik van het toestel en zij de hieruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

GEBRUIK FECALIËN-POMPINSTALLATIES

De ka -e -ka e c i-feca i- . ī - a a ie ij c f de LGA- eke ī g ge e e ge chik. he e a af- a a e i ie e ī i e a h h de ijk af a a e e de geb ike- ijke e egī ge .

De k k - e - de a e aa e ee a. h g e a 2 WS e ee a i a e e i de a 7 dage .

De ege aa ag ie de a e aa, aa i be a d ege a e c f IP 44.

I die ge a ee d a ge ch e e bij j geb ik, d e de ege aa aa de be che ī g ei e a de EMC- ich- ij 2014/30/EU e ge chik geb ik ī h i e aa i ī g he e ba e ee k ici ei e. Bij aa i ī g ee ī- d iee e e k ī ee ī d iee bed ijf e ee . ie ī g ia ee eigē h g a ī g a f a , e de be aa de a dighede e ee ech e be e digheid ege ī ge ekē ī g - de geh de .

Bij geb ik a de ī a a ie e e de e ec ie e a i a e e e , ch if e de ge ee e ijke be a ī ge de a- ge eefd, a bij bee d

- P ī a a ie a afa a e a ge- b e e e ei e (bij bee d ī E - a EN 12050 e 12056)
- I a a ie a aag a ī g ī a a ie (bij bee d ī D i a d VDE 0100)
- Vei igheid e a beid idde e (bij - bee d ī D i a d Be SichV e BGR 500)
- Vei igheid ī he afa a e ī a a ie (bij . ī D i a d GUV-V C5, GUV-R 104, GUV-R 126)
- E ek i che ī a a ie e d c ie id- de e (bij bee d ī D i a d GUV-V A3)
- E iebe ei igī g c f EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-14, EN 60079-17 e EN 1127-1

Leveringspakket

- Ta k e (e) e k e f e de ī aa
- Ve . k DN 150 / DN 100 c i 500 e 1000
- O e ch if f . e i a ie (c i 1200 e a i che e bī dī ge e be e- igī g ī ge)
- Aa i f e . de d k eidī g .
- e a i che e bī dī g . e be e igī g- ī ge de d k eidī g .
- S eekafdich ī gl e) . de ha d e - b aa . f e a ī aa DN 50
- Be e igī g a e iaa de a k
- Te g agk e . de d k eidī g (c i 300, 500, 1000 e 1200)
- Rege aa [ie bij de c i 300)

Gebruikswijze: intermitterend bedrijf S3, zie technische gegevens

INBOUW

De ī a a ie e ij aa d de ge a ee de da ig da aa ed k i gega a dee d. Naa e b e a e e - de h. de de de e. e ee e k i e a e ī e 60 c ī de beed e f h ge aa e ig ij .

Ve i a ie: de e i a ie eidī g e e he dak de ge eid.

I aa: I de ī aa ì ì de a k e ee af- a a e ch ifa i e ij aa geb ach.

D k eidī g: Ach e de e g agk e ī de d k eidī g e ī g ee afa a e ch if- af i e ij aa geb ach. W d. de e g- agk e ie eege e e d e de ī a a ie, da e ee EN-gece ificee de e g- be ei igī g dē ī geb d.

De d k eidī g e e ee . b e he ka e ī g i ea de ge eid.

V de a e ī g a a. de e i e e ee k ke de aa geb ach.

ATTENTIE! A e ch e e die die e he a e e a af de ijke de de e aa de a k, ge ech e ee a. aa ek e 6 N de a ge- d aaid.

Montage van de tank

De ch ifa i e ī de ī aa (ebeh e) i e bi e d ī ge a a e ijde de ī a a ie e k e .

compli 300. De ge e e i aa DN 100 aa de ijka f b e e ee ga e aag 102 f ee dec ee aag bij de a ke ī g e age e b a e . De eege e e de k e f e e de e ka ch e e je ī de ī aa be e ige .

He h ekij e de e a ke ī g a de ī- a a ie de a k ch e e e e ge de ī a a ie e de a f e de aa- ag de ī aa b i ch i e .

Da de a ke ī ge de g da ke af ekē e , i b e e de gge aa e .

N ka de a f e de a ged aaid e de ī a a ie e h ch e e e ī ge ī de e e a ke d.

Alle andere c i- ī a a ie e de k e f e de aa ag de ī aa b i ch i e e i ij e .

A e ee DN 150- ijī aa de geb ik, e de e ee e beh a ee ga e- aag e ee dia e e a 152 de a ke- ī g de e ge aagd e b aa d. De a daa d e e e da e de i e (acce ie) de ge e e he ī cha- ke ī ea e ie de gedefī i- ee d.

Opmerking: Bij de c i 500 e 1000 ka de ī aa a DN 150 aa DN 100 de e k eī d, ī die he eege e e de e - kee ī de k e e f e i ge aa .

De e ka ch e e a de k e f e e- ig aa d aaie .

Ga e de e age a de a k af- eke e e i b e .

H ch ef a e e g e g d he ga ī de a k eke e a ch e e .

ATTENTIE! De ch e e ech e aa- d aaie da de a k ie d e d, - da e a de ka ekkage aa .

V de i a a ie a de e ie c i 1200 i de a k b e die i ge e ee h ekij e aa de ijka e .

Montage van de ventilatie

De ch ī g ij e de e ch if f DN 70 ech b e de a k aa i e e e he dak eide .

Bij de c i 1200 de b e e ech e ij f 78 de a ke ī g af age e b a- e . N de e i a ie ij e de e a i che e bī dī g DN 70 aa i e e e he dak eide .

Montage van de drukleiding

O de af e fe e : e e :

1. Te g agk e (ī die ie ī beg e e)
2. Af i ch if [ebeh e)
3. Aa i f e e
4. e eee a i che e bī dī g de d k ei- dī g aa i e e eee b e he ka e i ea eide .

Aansluiting DN 50 verticaal op de noodafvoer

De e aa i g d geb ik he aa ie a ee ha d e baa .

De i i de a ke ī g e age e eee ga e aage b a e .

De g 58/50 aa b e ge .

Ee ī aa b i e b i e dia e e a 50 d de gafdich ī gī de a k eke . De af a d de b de a de -N38 41 [d)4e a

aa i eidi g k e afb e b e ee
e g ī g ede . O de e e g
 ī g e e ijde , e de ī aa eidī g
he h g e . de ch . De
 ch ī g eidī g ka de aa ge e
de a k e ia ie.



ELEKTRISCHE AANSLUITING

A ee ee gek a ificee de e ek-
 e ag e k aa hede
 aa de ekke f ege aa
i e e .

V afgaa de aa a e e k aa -
hede de ī a a ie k e e á
he e ek ici ei e e e
ge da de ī a a ie d á de e e e
ie ie de a ī g ka de ge-
e .

ATTENTIE! Leg i de ekke ī he a e! E ee bī ed ī ged a e ka eide
 ī ge e chade.

De a e a ī g ij de e (bij . EN), de a d- ecifieke e ge ī g (bij bee d VDE) e de ch if e a de aa e ijke e e ke i a e ee ī ach de ge e .

Bed ijf á ī g ī ach e e (ie e-aa je)!

De ī a a ie hebbe ee i ea chake ī g die de ī - f i chake , afha ke ijk a he a e ei . De ie á de ī ge-b de a a geef da e ee f c ie ī g i , ka i di ech ijde ijk.

 de e a ge de , da d de e i.ge chake d d de ikke ī g he-a e . V da de ī g aak d gehe e , e de ekke i he c ac de ge kke , da a de de a a ich ee aa aa a afk e-ī g. E ī d gee di ec e ī g edī g aa .

Wisselstroominstallaties

De ī a a ie ag a ee aa de aa-ge e ee c ac da ge de ch if e i ge a ee d e ich ī ee d ge i e b e he e g i ea be-ī d e e 16 A [aag] i be ei igd.

Sterkstroominstallaties

V de e ek i che aa i ī g a de -ī a a ie e ee ge de ch if-e ge a ee d 5- ig CEE- c ac de aa geb ach , da ich ī ee d ge i e b e he e g i ea be ī d (3/N/PEz 230/400 V).

ATTENTIE! A eke ī ge de ī a a-ie ge a ee age eke ī ge f eke-ī ga a e e C-ka ak e iek de geb ik .

Montage van de regeling (niet bij de compli 300)

De ege aa ag a ee ī d ge i e b-e he e g i ea de geb ik e de beh i ī g e eed ge e bij e . De ege aa e ge akke ijk ega ke ijk ij , da e k e ee c e -ge ijk i . H ge ch ch igheid e c de -a ie k e de ege aa be chadige .

Schakelniveaus

De ī -e i chake e ij ī de fab iek ī ge e d de a daa ī aa h g e a de be effe de ī a a ie.

A ee a de e ī aa h g e i , e he ī chake ie defi i-e [ie bij de c i 300), a de ka di ī be [aade ge a e eide ee e g -ī g ī de ī aa .

De ege aa e de a de e chake e he a a (+ 2 c), e bij d bbe e i-a a ie k de iekbe a ī g (+4 c), da a a ich die e ee k ig -ie ī .

Inschakelniveau opnieuw definiëren (niet bij de compli 300)

Schake de ī a a ie ijde ijk i , e de ha d-0-a a i ch- chake aa . 0. De aa a ī g a he ī chake ī d aa ī de d e a a ge i e e K1 aa de ech e ijka a de be ī g. Ve-ijde ijde ijk de a a a e dek e a de d e.

O de a a ge i e e be ī de ich d ie edje , die e P1 - P2 - P3 ij aa gege e .

- P1 = Diag ef c ie
- P2 b a d = Wa e ei ig b e he i-chake ī ea aa g de he ī-chake ī ea
- P3 b a d = Wa e ei heef he ī cha-ke ī ea be eik

V de e a e a k aa de de ka a de ī aa e a e . A ee P2 ag b a-de , a k P3 b a d , e he ee e a-de de bijge e d.

D aai de k ei e e ch ef de P1 , ee age e de k k ee. D de e ī de a k de he i chake e aa he ee aa b e k e . B a d P3 da g eed, d aai da de e ch ef g eé ag e de k k ee e d de e ie de .

He haa di ce e a g P3 ie ee b a d, d aai de ch ef da ee ich ig ege de k k ī , P3 ee gaa b a de . He ī chake i ī ge-e d.

Alarminstallatie

S ī g e di ge de e i ee a ak e ich ee gege e . He a he e afha ke ijke a daa da a e d ī ge a de (d edje, ie bij de AD 00 e c i 300). Te-ge ijke ijd k ī k e ee ge eg ee d ak e-ich a a ig aa . Di ak e ich ig aa ka d he e he e a de ī g f ge-ī he a ge ee de i ge chake d.

L de age ca ie gee ak e iche c e a de ī g e di g ge ijk, da ka he a a ig aa ia he e i-aa ije c ac (k e e 40 e 41) aa de ī aa (bij de c i 300 ī de ekke) de ge eid. He e kc ac a de e a e ī g i a . e 5A / 250V AC be a baa . He c ac e ich a hef-fī g a de ī g.

Accu voor alarminstallatie (niet bij de compli 300)

De a daa da a ī a a ie i afha ke ijk a he e ek ici ei e - da i egge ī he ge a a ee ī g ka gee h g a e a a de gege e . O de a a ī a a ie k ijde ee ī g ī e kī g e h de , e ee acc de geb ik . He d ich ige dek e e e . De acc de aa i k e aa -i e e de daa be e de aa de ī aa e de aa e ige kabe bī -de be e ige . De e ka he á a ee bij c ī a a ged e de ge ee 1 a ie .

Nada e ee i , d de acc a -a ich ge ade . Ee ege acc i bī e ge ee 24 ee bed ijf k aa , ee -edige adī g d a ge ee 100 be eik .

He f c i e e a de acc ege a ig c e e ! Daa e de e a ī g i-chake e e ee h g a e e dī g i -e e . He e a he ge id a a ag ged e de ee aa a ī e ie e k-baa af e e . De e e d bed aag -ge ee 5 jaa . De ī geb ik a eda de acc e ee e de e a 5 jaa i g e a ge .

A ee ee 9V-acc geb ike ! Bij geb ik a d ge acc be aa ffī g ge aa .

Bedrijfsurenteller

O i ee ka ee bed ijf e e e ī de ege aa de ge aa [ie bij de c i 300). Hie e de aa i ī ge a de bed ijf-e e e ge ee 8 ī k e e de ī aa aa BSZ ī de 4 b e ekke . Ī die a he ee ī chake e a de ī a a ie ie d ee gege e , e de e e 180 de ged aaid.

Intern alarmzoemer uitschakelen.

Ge d ie de c i 300. De e ege-
de j e (BRX/BRX1) egha e . O da de
ekke ie k ij aak , de j e ie
ee ī a de 2- ige c ec aa-
e .

Externe alarmzoemer (toebehoren)

He d ich ige dek e a de ege aa e-
e .

O de k e e "S+" e "S-" ka ee e a,
a e ak e i che 12 VDC/ i- chake aa
e ee e b ik a a. 30 A
de aa ge e . De ī e e a a e-
e ka aa ke e de ī ge chake d f
ige chake d.

Bij de c i 300 ka ee a he e ek ici-
ei e e k afha ke ijk a a a ebe-
h e de ge ee d, ee age-
e je i aa e ig de ak.

In dubbele systemen: Extern 230V knipperlichtje of waarschuwingslampje (toebehoren)

230Vz a je (a .1A) k e e N e 41
aa i e .

Ge ee de d aadb g a. k e U z aa 40
aa b e ge . De k ī g d d F1
be ei igd.

De ī eekb g BRX2 a g ī e e :
K i e ich je: de BRX2 (e a-
e ===)
Waa ch ī g a je e BRX2
(k i e e d _ : :).

GEBRUIK

Proefdraaien en functiecontrole

1. He ei igī g ik de ak e e .
2. Sch if ī de ī aa- e d k eidī g e-
e .
3. Ī a aje de a ī g e e , d aai-
e d ee ga e ī de ga e h de .
4. Ta k he ī chake i ea e .
5. De chake ich e f ī e de
ak d ge eegd. He ce ia
de ei igī g e ī g ge .
6. De e a de i ea chake ī g e de
ha d ā g aa b e he ī chake
i e da he a a afgaa .
7. Rei igī g e ī g ee e ik e af-
dich ī g af je .
8. Aa de ha d ā e chi e de chake c-
c i de afdich ī ge ā de ak, de j
ī g e de eidī ge c e e .

Automatische stand

De a aj che ā d i de a e ā d
ā de ī a aj ie. Hie e e de i e-
chake aa ī de ā d "A aj ik" (a -
aj ich) de ge e. Via de ge eg ee de
i ea chake ī g d de aa de
ha d ā he ei f i ea ī de ak ī-
e ige chake d. De e kī g ā de
(bij de c i 300 bed ijf ge eedheid) d
aa gege e d ee g e edje.

ATTENTIE! Bij i de ijk g e h e ee he-
de aa e (bij : egī g ā ee e bad)
e de ch if ī de ī aa é de
ee ge a e , da de ī a aj ie ī de
a e chake ā d bijf e ke (gee
c ī e d aaie , ā de be aa e ka
e e hi ī g ā de).

Handbediening

De i e chake aa ī de ā d "Ha d" e-
e . De e k c ī e e afha-
ke ijk a he af a a e i ea . He e
e e daa ia de ei igī g e ī g ī
de ga e de geh de .

Stopzetten

De i e chake aa ī de ā d "0" e e ,
de i e ige e. De a a ī a aj ie
ige ee geb ik kaa .

V e a aj ie e de h d-
e k aa hede aa de ege aa
f de ie ā d "0" geb i-
ke , aa de ekke i he c ac
ekke .

Inspectie

O de bed ijf eke heid e ga ā de e e
aa de ijk ee i e e ī ec ie ā de ī-
a aj ie aa ī de , e ī beg i ā de
ij e bī dī ge .

ONDERHOUD

Wij ade aa he de h d i e e e
c f EN 12056-4.

O ee e a e e a i ee be -
baa heid a ī a aj ie e ga ā de e ,
ade ij aa ee de h d c ac e
i e .

He de h d ā de feca i-
ī a aj ie e de aa ege e
i ge e d d ge ecia ee de ak e-
e e e a 3 aa de ī be-
d ij e , 6 aa de ī a a e e geb-
e f 12 aa de ī ee ge ī ī ge).

V afgaa de aa a e e k aa-
hede de ī a aj ie k e e ā
he e ee k ici ei e e e -
ge da de ī a aj ie ie d a-
de e e e ie de a ī g ka
de ge e.

S ekke e bbe ag e-
cha i che e che i che be cha-
digi g c e e . Be chadigde f
gek ik e a ge f eidī ge
e e de e a ge .

Wij ade aa bij de h d de ge de
e k aa hede i e e e :

1. De e bī dī ge ekkage c e e
d de ge ī g ā de ī a aj ie e de
a a ag ged e de eke .
2. Bedie e ā de chif; c e e f
de e e be eeg , ī die dig aa-
a e e ī e e .
3. O e e ei ige ā de e g -
b kke ī g, c e a aa ī g e k-
ge (k e).
4. Rei ige ā de e di ec aa ge-
e eidī ge ; c e a de aaie
e de age .

Ve e e aaie k e
che e ā de hebbe .

5. O iec e, ī die dig bij e f e-
e e (ī die ee ieka e aa e ig
i).
6. Bī e ei igī g ā de ā k (ī die dig
f bij ecia e ei e), bij e e ijde e .
7. C e e ā de e ā d ā de e-
a e ā k.
8. O de 2 jaa de ī a aj ie e a e
d e e .
9. C e a he e ek i che gedee e ā
de ī a aj ie. De ege aa e f de-
h d ij, aa ch e ee acc ij
ī geb d, da e die ege a ig
de gec ee d e kī g. Daa e
bij ee ā ī g ge aak e ī a a-
ie de e ī de ā k i e ee
h g a e.a a. k ī k. Daa aa e
de e ī die dig de ge ei igd.

Na ī g ā de de h d e k aa-
hede ka de ī a aj ie a efd aaie
ee ī geb ik de ge e. Va he
de h d e ee e ag de ge-
aak e e. e dī g ā a e i ge e de
e k aa hede e de e e i e gege e .

Oliecontrole

(Ge d a ee 08/2-, 25/2- e 35/2-ī a-
aj ie) Ee de de e kā ch e e f
i b ch e d dé ged aaid
e de d da e de aaie ā de
ā k gehaa d. De - e af a e ī g ā de
ieka e d d de af i ch ef ", "
(ie) aa b i e e afgedich . Te c e
ā de iekee ī gafdich ī g d de ie
i de ieka e e ī beg i ā de e e-
e de h e ee heid afge a e e a ed ī
ee ch e aa beke .

Π A de ie e e gd i e a e (e-
kach igi), e de ie de e e .
Na g ee 300 bed ijf e , a ech-
e a 6 aa de , ie c e e !
Π I de ie e e gd e e a a
e ei igī ge , da e aa de
ie k de g ij ī gafdich ī g de e-
ā ge . O de ieka e be ake ,
ka k ach e af de e ek de ā
afdich ī g c ea a aa "DKG" ī
aa ā de af i ch ef "DKG"
de ge ee d.

Olieverversing

(Ge d a ee ī a aj ie e de
e 08/2, 25/2 d 35/2) Te beh d ā
ee be ba e e kī g e a 300 be-
d ijf e de ie de ee e aa de
e e e daa a e ke 1000 bed ijf e .
Bij ī de bed ijf e e ī e
ee aa e jaa de ie de e e .

W d af a e e k ch e de addi- ie e afge e d, da e de ie e a- e ā k e e e e de e e .

V de e e ī g a de ie ī de ieka- e e h d a i che HLP- ie a i c - i ei k a e 22 46 de geb ik , bij- bee d DTE 22, DTE 24, DTE 25 a M bi .

De h e ee heid bed aag 380 c de M iC - e UC 08/2 M e 25/2 M e 1000 c de M iF ee- e 25/2 BW e 35/2 BW.

De ieka e ag a ee de ge d e de aa gege e h e ee heid ie. Te ee ie ka eide defec e aa de .

Controle van de snijspleet

(A ee a e a ī g e ee ij ie). E e de gec ee d f beh i ī g ch e e a de e bī di g - e be e igī g b e a de ī a a ie g ed a i e , e ī die dig e e e de aa ged aaid.

Bij af e e d debie , e e d a aai bij geb ik f af e e d e ge (b kkee- eigī g a de) e e de aaie e he ij echa i e d ee ecia i ij age de gec ee d e e ee e a ge .

Me ee ge chik h idde a bij - bee d ee e aa ka de ij ee - e de ij e de ij aa de ge- e e . Ee ij ee a ee da 0,2 e de e ggeb ach .



Instellen van de snijspleet

(A ee a e a ī g e e ee ij ie).

1. De ij e ee k h b kke e e de ce a e ī b ch ef e i ch e e .

2. De e e , de ij e ee a ī g e ijde e e e ge de e e e de ij ee e g aa e .

3. De ij e ee b k h b kke e e e de ī b ch ef ee a ch e e (aa ek e 8 N).

4. C e e f de ij ij ka be e- ge e de ee ie e e (a . 0,2).

L de ij ee g eed e g , e ijde da g ee a ī g. De a e 1-4 e e de he haa d.

BEKNOPTE HULP BIJ STORINGEN

De installatie loopt niet

- Ne a ī g, eke ī g e de - b eke c e e . Defec e eke ī ge a ee e a ge d eke ī ge e de e fde ī a e aa de . Bij he haa - de ijk kaa 30 E8 22 6.6 ee 38 g Tee ( )Tj EMCC /S a 5 /TLa g [- b Tf 0. BT T [(412 1 1 e ek e f de k a e die a de fab iek be e .
- De ī e age g a e eke ī g a 2 A de 230/ de 230/ afe,- aa de . Bij he haa

Il prodotto acquistato è una pompa JUNG

di ii a e . L'i b ii a e a ica e a ea dic ega e , ca a e - be idi ca ic e ag . Pe e ia ei i- ag fia a e a ea diaff e i a . La ea di e ia i e , e e e c ega a a a e ia i e de e ba i .



COLLEGAMENTO ELETTRICO

S e e ici a e e , e eg ie i e e i e e ici a a a, a a i a ac ad .

P i adi a ia ia. acca e a i a de a a i ei d che a a i e a e e e e i ed a a e e e.

ATTENZIONE! N i ege e ai ac a a i a! L e e a e e e a i e de 'ac a , ca a eg a ie da i .

Ri e a e e e aide (ad e EN), e di- e ie ai ai (ad e VDE) e e a ie de ec ag ie dif i a e e ica ca i.

O e a e a e i e d'e eci i {ede e a ghe a ide ifica i a)!

Le a i i d a e dic . a i e di ie che a i a di a i a a - a a ec da de ie diac a. l. eg a e ac ic de 'i ia di a a e i eg a eg a a a e e a di 'a aia di f - i a e a che e e a ' e - a ea.

Se a a i' i ca da a, i e a di a . gi e a eg e. P i a de a i- i e de a ca a de 'a aia, i de e acca e a i a ich i ca c a i a a ebbe ia l'a ia a e d i affedda e . N i' a eg a- a i e die ade 'a aia.

Stazioni a corrente alternata

La a i e , e e ec ega a ad a e a a a a ec d e e, a ae i a i a bie e a ci ii a di a de ie di i ag e e ac f i- bi e da 16 A (i e e).

Stazioni a corrente trifase

Pe i c ega e e ic de a a i e di e a e i de e e ede e a e a CEE da a 5 ii a a ec d e e, a ae de e a i a bie e a ci- a di a de ie di i ag (3/N/ PE z 230/400 V).

ATTENZIONE! C e ef ibi i e a a- i e ide ii ae f ibi i i e i di i i a a ic ca e ica C.

Montaggio del comando (non compli 300)

Me e e i f ei c ad ia- bie ia ci ia di a de ie di i- ag e e e a ggia e e chi . I c ad de e e e be acce ibi e af- fi ch ia e e ibi e c . L'e- e a idi e ac de a da - eggia ei c ad .

Livelli di commutazione

I idi a i a i e e di a i a i e i a a fabbica e 'a e a di af- f a da d de a e a i a a i e.

Se id e e e i a e 'a a e a di aff , idefi ie i . dia i a i e (c i 300) ich i ca c a i e 'af- f i . ei ica e i ag .

Gia i idic a i e e 'a a e (+ 2 c) ei ca ic di icc (+4 c) e gi i ia id ie g ei a i a a- ica e eda c ad .

Ristabilire il livello di attivazione (non compli 300)

Cicalino di allarme esterno (accessori)

A i e e a a e e de c a d .

Ai e i S+ e S- ibi e c ega- e a a d e di eg a e ac ic e a a a 12 V DC c a bi e di c e e di a . 30 A. I cica i di a a- e e e e e a i a d a i a a ce a.

C i c i 300 ibi e a e a- a e di e de e da a e e c e acce- i e ba i e e e cc di aggi .

In caso di impianti doppi: Spie di allarme o lampeggianti esterne a 230 V (accessori)

C ega e a ia a 230 V z (a . 1 A) a e N e 41.

e i e j e a i da e Uz d 40. I ci ci da F1.

I a e i j e BRX2 c e eg e: S ia a eggia e e a BRX2 (e a e e ===) S ia di a e e a c BRX2 (a eggia e).

FUNZIONAMENTO

Funzionamento di prova e verifica del funzionamento

1. A i e i c e chi di i ia de e ba i .
2. A i e a a aci e ca e a ea di aff e a da a.
3. Me e e e i e a a i e, e- a e dica i e di di e i e de ca a i .
4. Rie i e i e ba i fi a i e di a- i a i e.
5. O a a a ia i a e a i e ba - i . O e a e a ced a di aggi a a e a e a di i ia.
6. S e a e e i di a i a i e i ga eggia e de a c a i e di i- e a a e e i d e , fi ch i ia di a a e ca a.
7. Richi de e a e a di i ia c c e- chi e g a i i e.
8. Ve ifica e a e a de e ba i , de e ba i i e de e c d e edia e i c a i i.

Modalità automatico

I f i a e a a ic a da i a e de a a i e. A a fi e e e a bi ic de e e e e a i i e A a ic . Media e a c a i e di i e eg a a, a a ie e a i a a e di a i a a a ec da de i e di i id e e ba i . I f i a e de a a (c c i 300 a di e i f i- a e) ie e dica da di d e de.

ATTENZIONE! ca di ecce i a i a di aff (ad e d e aggi ci e), a a- aci e ca e aff de e e e e i a a d che a a i e di e a e c -

i a f i a e a che i da i di c a i e a e (e f i a e c i a i e i i e ic di i- ca da e de e de a a).

Modalità manuale

P a e e e a bi ic i i e Ma a e. La a f i a a d di e de e e a e de e ac e ef e i f i a e c i I aggi de e e e e a e a a- e a e a di ia.

Disattivazione

P a e e e a bi ic i i e 0, a a a e a. Li ia di a a e a c a e i f i a e .

Pe i a i di i a a i e e a - e i e a c a d a a a i a e a i e 0, be- acca e e e a i a da a e a.

Ispezione

Pe i a e i e de a ic e a di f - i a e i de e e eg i e e i e e c i de a a i e c e i- dei c ega e i dei bi.

MANUTENZIONE

C igia di e eg i e a a e i e ec d e e EN 12056-4.

A fi e di ga a i e a ic e a di f i a- e d a a de a a i e, c igia di i a e c a di a e i e.

La a e i e de a a i e di e a e e ac e ef e e e e a i a a i e de e e e eg i e da e e i a e a i di 3 e i e e e c e cia i, 6 e i e i c d i 12 e i e e ca e fa i- ia i).

P i a di a ia i a , acca e a a de a a i e i d che a a i e a e e e e e i e da a e e e.

Ve ifica e a e e a di da i chi- ici e ecca ici a e i e e b di g a e a e e. Le e e da eggia e iega e de e e e i- e.

C igia di e eg i e i eg e i a i fa e di a e i e:

1. Ve ifica e a e a dei i di c ega- e i e i a d a bie e ci c - a e a e a i e a e ba i.
2. A i a e a a aci e ca; e ifica e i f - a e age e, e e a e e e- g a e e bifica e.
3. A e a e ia de a a a di i- ; c de a i i e e de a fe a (a a).

4. P i ia de a a e de a ea e e i - edia e ici a e de a ea; e ifica de a gi a e e de c ci e .

Le gi a i a e e- e a e b di affi a i.

5. C de i e ece a i abb c- ca e ca bia e (e e e ca e a d i).
6. P i ia i e a de e ba i (e ece a- i a ec da di e ige e ecia i) ad e i e e i g a .
7. Ve ifica de a de e ba i di ac- c a.
8. La a e a a i e c ac a g i 2 a i.
9. Ve ifica de a a e e e ica de a a- i e. I c a d i ece i a di a e i e, a ia e i a a acc a e, ece a i c a e eg a e e i f i a e . A a i e i a di e i e e a e i ga- eggia e e e ba i fi ch a a e di ac a a a e e e . Se e- ce a i i e i ga eggia e.

A e i e dei a i di a e i e, i e- e e i f i a e a a i e d a e e e- g i a a di f i a e . Reda e c de a a e i e, i dica d i i a i e eg i e i da i e e ia i.

Controllo dell'olio

(Va id e a i i 08/2, 25/2 e 35/2). Pe i a c a e g a e a e e i a e a e ag a e e a b g a i a a a e i e e a a c a gi a e da e- ba i . L a e a di ie i e e a e de a ca e a de i de e e e e a a da e e c a e di chi a O i . Pe c a e a e di e a, a a i e id a di i de a ca e a de - i ie e ca ica a e acc a i i .

- Se i e e a ac a ecce (a- e), ece a i i e i . C - a e a e e d a e 300 e di f i a e , a ia a . d 6 e i!
- Se i c di ac a e a e a e e a ee, e a i i de e i e a che a e di e a. Pe i c de a ca e a de i ibi e - a e, a che eg i , g i e e di de a a ecchi di c de a e- a "DKG" ece de a e di chi a "DKG".

Cambio olio

(Va id e a i i c de i di - e 08/2, 25/2 e 35/2). Pe i e de a ic e a di f i a e i de e e e- g i e i ca bi i d 300 e di f i a e e a ca bi i d 1000 e di f i a e . ca di ca e di e di f i a e i ca bi di i ide e e eg i e a e a a a .

Se ac a di ca ic ie e a a c i- e f e e e ab a i e, i ca bi di i de e e e e eg ad e a i i be i.

Pe i ca bi de ' i de e ii a e i ī e a e id a ic HLP de a c'a e di ic i da 22 a 46, ad e . N di ESSO DTE 22, DTE 24, DTE 25 di M bi .

La a i di abb cc ' di 380 c e e e M iC UC 08/2 M e 25/2 M e 1000 c e e e M iF ee 25/2 BW e 35/2 BW.

La ca e a de ' i e e abb cca a c a a i di i i dica a. U acca ic ca a e i g a de a a.

Controllo del gioco tra taglienti

(Va id e e ec gia e). C a e a ii e a da de e ii de a ggia e de a a e de e ii di c ega e e fi aggi de ī a ai e, ī ge e e ece a i .

Ī ca di id i e de a e a di aggi, a e de a i di f i a e e a di i ai e ī ffici e [e de a a b ccaggi de a a) fa c a e a di a de agia e e de g di i ai e da e e i ie e ece a i .

C e ie adegia , ad e e i e, ibie i a e i gic a agie i ai. e e a ia a di agi . Rid e e e aegic a agie i e i ea 0,2 .



Regolazione del gioco tra taglienti

(Va id e e ec gia e).

1. B cca ei edi agi c e di eg e i a e a i e e ag a e ce a e.
2. Ri e e ee e di e i e, i edi agi e di c di eg a i e, ī di i a e ee e di e i e ei edi agi .
3. B cca ei edi agi e e a e a e ec a i e e ag a e (c ia 8 N).
4. C a e a ibe di i e de edi agi e i a e a e gic (a . 0,2).

Se i gic a agie e' ecce i , i e e a di c di eg a i e. Ri e e e fa i 1-4.

PICCOLA GUIDA IN CASO DI ANOMALIE

La stazione non funziona

- C a e e i e di e e, f ibi e e a a e. S i ei f ibi i dife i c f ibi i c gi e i a ī . i a i. Ī ca di a i a i e i e a, c a a e e e ici a i e i i ci e i.
- I f ibi e a b di e ī e 2 A ī e e i a f a edic 230/12V, i a a e e ' ci a di c. e ea e a a 230 V dife i. U f ibi e dife de e e e e i i c de e i. e a.
- Lī ea di a i e a i e da eggia a, i i e ad ' e a de. d e
- C a i e ga eggia e b cca a = chi de e a a aci e ca de ' aff , a ei c e chi di ia i e ei b ccaggi .

La stazione non funziona, messaggio di allarme

- I e a e a e de. e i ' di a i a ich a a ' b cca a = chi de e a a aci e ca de ' aff. , ' a e i e ba i , ia e a ī a, a e i g a e i e ei b cc .

Prestazioni di pompaggio ridotte

Sa aci e ca e a. ī ea di a da a a e ac e a e

Zakupili Państwo produkt JUNG PUMPEN, przez co również jakość i wydajność. Prosimy zapewnić sobie efektywność działania poprzez przepisowe zainstalowanie produktu, aby jego użytkownik był z niego w pełni zadowolony. Prosimy mieć na względzie, że w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem może dojść do utraty uprawnień gwarancyjnych.

Prosimy zatem o przestrzeganie wskazówek z instrukcji obsługi.

Urządzenie to, tak jak każde urządzenie elektryczne może ulec uszkodzeniu na skutek podłączenia do niewłaściwego źródła prądu. Jeśli w wyniku tego może dojść do awarii, wtedy należy zainstalować alarm niezależny od zasilania sieciowego. W zależności od zastosowania powinni Państwo w miarę swych możliwości przewidzieć zasilanie awaryjne na przykład z agregatu prądotwórczego.

INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera podstawowe informacje, których należy przestrzegać podczas instalowania, eksploatacji i serwisowania. Ważnym jest, aby jeszcze przed rozruchem instrukcję tą przeczytali monterzy oraz pracownicy merytoryczni oraz sam użytkownik. Instrukcja powinna być przechowywana w dostępnym miejscu i na stałe przy samej instalacji.

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może doprowadzić do utraty uprawnień gwarancyjnych i praw do roszczeń odszkodowawczych.

W niniejszym opracowaniu instrukcje bezpieczeństwa znakowane są w sposób szczególny. Ich ignorowanie może powodować wystąpienie zagrożenia.

Ogólne zagrożenie dla osób

Ostrzeżenie przed napięciem elek trycznym

UWAGA!
Zagrożenie dla maszyny i jej działania

Kwalifikacje personelu

Personel obsługi, serwisu, inspekcji i montażu powinien wykazywać się odpowiednimi kwalifikacjami i poprzez samodzielną analizę instrukcji zdobyć potrzebne informacje. Za

UWAGA! R ci gi ce ie i kich d ach b c ch ach c i 300 a e- ī a a i ie jak ajb i ej ī a acji ci ak a eg k a a i ia. K a ī ie k ż c aj- iej 180 id d ka d i i e ad ie ia. Z d a ia d ki ie ej ed jż d b e l d e i d a . Ce e ik i cia eg a a e k a d - ie e ie ci g d eg jeg aj- kcie. R ci g d ie aj c a d c ż d d ie e ia bi - ika.



PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

P ace e ek c e ie, c ce b e ik a e, e- ca c ie fach c .

P ed c cie e kich ac e ek c ch a e, jż c k ī a acji g ia dka i a e ż, ab ie a i ie da e c e ie e b ecie.

UWAGA! W c ki ieci ej igd ie a a d ie! W ikaj ca da e d a akl ce ia i k d e ia.

Na e e ega ak a ch [EN), e l k aj ch [VDE) a e l iei c eg ak ad e e ge c eg .

U a a g d ż a i cia ieci eg a i cie a i ī a acji [ab ic ka a i a)!

Ī a acje iadaj e c iki i a e ie ia, kl e c aj b c aj a e c i d a d. S g a ak c i eg a ej ī a acji ī f - je e ie i akl ce ia d ia a ia, l - ie i ed , gd je ej ci e.

W adk b i eg g a ia i a jej c e ie e e- a je i e. P ed a ie c akl ce a e jż c k g ia dka, gd g ici a je a- c e c e ie . Be ed ia g a i acja e ek ie je ea i a.

Instalacje na prąd przemienny

Ī a acj a e d c ż d e i k a eg g ia da k eg ajd j- ceg i ch ie c e i ej i d i e ia ia abe iec ż be - iec ikie 16 A (be ad ci).

Instalacje na prąd trójfazowy

Ce e k a ia c a e ek c eg d a e i a e, e id ie a- id ai a a e, 5-bieg e gia- d k e CEE, ajd j ce i ch ie c e i, ej i di - e ia (3/N/PE z 230/400 V).

UWAGA! Jak e abe iec e ia e ek- c e i a acji a e a c ie be iec iki be ad ci e ba a cha ak e ce C.

Montaż sterownika (nie dotyczy compli 300)

S e ik a e, ek a a c ie ch ch ie c e iach, ej i - di e ia, a jeg b d a i a bż a e a k i a. S e ik ī ie bż a d , c i i ka dej ch i i k . W ka ig ż ie a a k ī g ad ż d k d e ia e ika.

Poziomy załączania i wyłączania

P k c a ia i c a ia a da da ch ī a acji a i e fab c ie i da a da d ch k cid .

Je e i c bie Pa ī e i k ci d , ed a e a defi i a k a c a ia [ie d c c i 300), gd ed ż d a ka ia a d cie.

Ī e k a c a ia d a a a (+ 2 c) a bci e iach c ch ī a- acjach d ch (+4 c) a ia- e e e ik a l b a - a c .

Ustalanie na nowo poziomu załączania (nie dotyczy compli 300)

Naj ie c ż ī a acji ch , e- c ik Z b c - 0 - a a a i Z0. W eg a ie k a c a ia ea i je i d e Z We fika a a e- l a a g ch - A a ga e e K1 a ej ie e ika. P i aj ie de a i e c k d - .

Na e fika e a a e l a a g ch ajd j i d i ie e ak a e P1 - P2 - P3.

- P1 = F kcja diag c a .
- P2 ieci i = a d ajd je i ad i e c a ia, ec je c e ed i e c a ia .
- P3 ieci i = a d i g j i- c a ia

P i a e i bi ika d d ejk a- d id d P ī a i ieci k di da P2, a gd ieci i l ie di da P3, ed a e d k i eg acji.

P i bl ci bk eg ac j ajd - j c i i ejdi d P1 d a b kie- k g d che ka l ek ega- a. Te a a e a ż ak bi ik i ej k c a ia i ci b d- ie, ab a. Je e i ie a di da P3 a i i ada , ed i bl ci bk e- g ac j a b kie k g d- che ka l ek ega a i a ż ie ak.

C ci e a a ak d g , a di da P3 e a ie j ieci , a a ie ie bl ci bk eg ac j kie- k eci d ch ka l ek e- ga a, a di da P3 a a i ie. P k a c a ia a eg a .

Instalacja alarmowa

S g a e k ach ea i a e a l - c ie jak i ak c ie. Se j e, a- e e d d ia a ia ieci e ek c ej ī a- acje a a e g a aj ak l ce ia ac i ika (c e a di da AD 00 i c i 300). Jed c e ie, da a je ī eg a g a ak c . Te g a ak c a c ż jed ie e i cie e ki b e jeg ge e a e d c e ie.

Je e i iei ce a ie a a ak - c g a i acj ak l ce , ed g a a a e a i a da ej e k be e cja (aci ki 40 i 41) a cie b d (adk c i 300 e c ce). Ze k ie g a i a- cji bi cej a ak a bci a d 5A / 250V AC. S k ie a i i ci e ki.

Akumulator dla instalacji alarmowej (nie dotyczy compli 300)

U d e ie a a e je e j ie a e e d ieci e ek c ej - j. adk a i- k d ie a ia a ki a- ie d. Ce e d ad e ia ī a acji a a ej d d ia a ia l ie, adk a ik d a e, a a ak a . O ż e c e d ic ki. P d c ż ak a d c a ī c a g d ki e id ia . iei c a - c d a c ch e a a ek kab - ch. Ak a e , je a ie a ia a d e l a a , e k. 1 g d ī . P ja ie i ī a ia ia, ak - a je a a c ie ad a .

Na ad a ak a d ia a e k 24 g d ī , e e a ad a ie i ga i 100 g d ī ach ad a ia.

Na e eg a ie k a a ż ak a a! W ce a e, d c ż g ieci i ak a g a i acj kie- g a d. Na e ie d i k a a ak c eg ī e ki ka ī ie ie i a a a ie ej a ci. Jeg ż ż k e a i a k. 5 a. Na e d- a da c cia ek a acji i 5 a ach d k a ia .

S a ak a c ie 9V! W adk a ia ba e- ii ch ch, je iebe ie- ce ek ji!

Licznik godzin pracy

O cj a ie, a e ik a - a ic ik g d i ac [ie d c c i

300). W ce a e kl cz . c a ic ika g d ī ac d 8 ie K ż d g ia dek a . ce iei c BSZ. Je ei . . adk . eg . c e ia ī a acji ié a i g a, ed a e ic ik g d ī ac bl cz 180 .

Wyłączenie wewnętrznego buczka alarmowego

Nie d c c i 300. Zdjż g a k (BRX/BRX1). Ab ie acz c ki, a e a ad z . k a ie 2-bieg ej j ié i ej.

Zewnętrzny buczek alarmowy (osprzęt)

O ż e c ed ic ki e ika.

D ac k "S+" a "S-" a d c ż d da k , b g a i a ak c a a i cie 12 V DC b e d ak. 30. A. B c ek a a a ed g c e ia c ż b c ż .

W adk ī a acji c i 300 a jak a a ż a a ie a e d ieci e ek c ej, a c k a je a bi ik d d cji.

W instalacjach z dwoma pompami: Zewnętrzna lampa błyskająca lub ostrzegawcza (osprzęt)

P d c ż a 230V z (ak .1A) d ac k N a 41.

Zai a ek e ie cz . ac k Uz a ac k 40. Ob l d e ek c je a- be iec e F1.

U a z k BRX2 a j c l b:
La a b. kaj ca be BRX2 (e a e e===)
La a ega c a BRX2 (igaj ce _ . .).

EKSPLOATACJA

Próba działania i funkcji

1. O ż k . c k c bi ika.
2. O ż a a d cie i ci g c .
3. P d c ż ī a acji d a i cia, l - cz ag a g a i acj k ej : ci fa i i . a.
4. Na e z bi ika d i a c a- ia.
5. P a c a i i l ia bi ik. D ia a ie dd z b e acji - e l c k .
6. P d ie ż ī c ie ak e - c a ia i l ad i a c a- ia, a, de ie i a a ..
7. O l c k a k ż k c i c e k .
8. P e ki ka c k i a c a ia a d z c e : ż bi ika, a a i ci - g .

tryb automatyczny

N a be ac ī a acji je b a a c . W ce , e c ik a e a z a cj "A ajk". P - e ī eg a e e c a ie a e ed i l a je c a ie i c a ie . d ied i d a a e ie ia bi ika. P aca (c i 300 g - ż d ac] g a i a a je ie i di d .

UWAGA! W adk j k d eg d [. c a ie d ba e) a e a a d ie d a z e i b ab ī a acja e i ga ada ac a z a bie e - a ia [ie aca ci g a, gd je a- g e ie eg a ia ī ika).

Tryb ręczny

P e c ik a z a b c . "Had". P a ac je ie a e ie d a i - : ciek , bie ac ci g ej. Z eg - d d a ie a e, b e a z e l c k .

Wyłączenie z ruchu

U a z e c ik a "0", a je e l b c e ie . ī a acja a a- a je ada g a d d ia a ia.

W ce ach a a c ch i e i - ch e ika b . ie a- e, a z cji "0" a e- c ik , ec a e aki adk j a z c k g ia dka.

Inspekcja

Ce e a ia be iec e, a ek a- acji a e, d k . a c ie i c ch k - . i k ch ī a acji, c ie c - e ia ī a ci gach.

KONSERWACJA

Za eca ad e ie e i a ia ed g EN 12056-4.

Ce e a e ie ia a ej i be a a ī ej ac Paź a ī a acji a eca a a cie e i ej.

Se i a ie i a a e . - ī : ciek feka ch ī - bz ad e e fach d c i : ci c 3 ie i ce adk a a z biek ach bi eg k, ó ie i c ch adk d l ie - d ī ch b 12 ie i c ch adk d l jed d ī ch.

P ed c cie e kich ac e ek c ch a e, j z c k ī a acji g ia dka i a e z, ab ie a i ie z da e c e- ie e b ecie.

S a dz e d g - i c k d k e k d e z c ika i echa ic i i che- ic . i. P e d k d e b a a- a e a e, ie z .

P dc a e i a ia a eca e a- d e ie a j c h ac:

1. Sk a ie iei c c e z d k - e c e . : ci e g d ī a a- i c e ia ī a acji.
2. U ch ié ie a . ; k a ie d g de a : ci ch , a ie k iec : ci d eg a ie i a - a ie.
3. O a cie i c c e ie a eg ; k a g ia da i k ki (k a).
4. C c e ie i ef iad j cej c a i ci g ; k a i ika i k a ia.
   Z e i iki g ie e k a d ie.
5. K a ej, e ié ie a b jeg ia a (i e je k a ej a).
6. C c e ie a bi ika (a e- : ci d eb, g. g c e- g ch), a ie c .
7. K a ie a bi ika.
8. C 2 a ka ie g e ī a acji d .
9. K a e ek c ch k e l ī - a acji. S e ik je be b g , a- e, i a z ak a , c - d je k iec : z eg a ej k i jeg d ia a ia. O l c eg , . c ej a i cia ī a acji a e, d ie z . - ak bi ik , a de ie i a a ī - f j c ki a ie d . O l c eg , a e, : ci d eb a e, c c a ak.

P k a i ac ī ekc j ch a e, ch z ī a acj e e a- d e ie ch l b d ia a ia. Na e a e i a ia a e, d z k da ie kich c : ci i j ch da ch.

Kontrola stanu oleju

(Od i i k d ī a acji 08/2, 25/2 a 35/2). W ie ej k ej : ci a e, a z : b e ci k, e i ī b . e k . i j z . a . ī ikie e bi ika. O d a e ia ia i - c a ia ej a k i e c e ia z d e : bk a i e Z". W ce k - i : i g ch ie : cie i c e iaj c ch a e, ca k icie, a e ka i : cz ej k ej ej d c eg ac ia la eg .

П Je i d ej ed a a i da (k - ec), ed ej a e, ie z . Sk a z ie da ch 300 g d ī ach ac , jed ak ak a ie 6 ie i cach!

П Je i d ej ada ed aje i da a c ec ki a iec c e z, ed l c ej a e, d k a . ia : i g ch ie : cie i c e iaj c ch. Ce e i a ie k ej ej . z a a a z d da k e ek d a eg d e ia z ceg d k i

c e ci ØDKG" i k cz j iej ce bki a e iaj cej a i e ØDKG .

Wymiana oleju

(Od i i k d a acji a i 08/2, 25/2 a 35/2). Ce e g icia be - iec e a ek a acji a e ie e a é ie ie eje ie 300 b - c g d ach, a a e 1000 b c - g d ach. W adk i kieg ebieg ie eg b c g d i ach a e d - k a ia ej ie ad iej i a k .

W adk ciek d ie kach cie - ch, ia ej a e d k a c - ciej.

D ia k e ej ej a e, a - ī e a ej h d a ic HLP ka ie e k ci d 22 d 46, . M bi DTE 22, DTE 24, DTE 25.

I a e ia ia i 380 c ad- k M iC UC 08/2 M a 25/2 M, a 1000 c d a M iF ee 25/2 BW i 35/2 BW.

K ej a e ia c ie e i i ci ej . P e e ia ie - ad i d k d e ia .

Kontrola luzu cięcia

(Od i i k d i ikie - c) K a b b d a b c e i e i a c ach ī a- ac j. ch d g de a id eg d - k ce ia i a ié eb d k cz .

W adk ie ia b i e ia daj - ci c e ia, ceg ha a a - ceg ac b iej aj cej i daj ci cia (b k a ie i .) a e, ecz fach c k i ika i echa i d ab ia ia i a ie k iec ci d k a ia .

L ci cia j c i d i ikie c i ci a ie d- ied i i da i, c e ie- e . L ci cia ej 0,2 a e, iej .



Regulacja luzu cięcia

(Od i i k d i ikie - c).

1. Zab k a ka a kie d e. a i ik - c i k cz ce a b ī b .

2. Zdj k a k d ci k , i ik c i jed dk adk eg ac j , a a ie e a ad k a k d ci k i i ik c .

3. Zab k a i ik c i k cz g ie b ī b (e d k - ca ia 8 N).

4. S a d ekk ch b eg i - ika ceg i ie ie ż ci cia (ak. 0,2).

Je e i ci cia je b b d , ed a e a dk adk eg a- c j . Na e ì ż k ki d 1 d 4.

MAŁY PORADNIK USUWANIA ZAKŁÓCEŃ

Instalacja nie działa

- S a d a i cie ieci e, be iec ik i c ik ì ic - d . U k - d e be iec iki a e, ie ia a akie a e d g de a a e ì a i ch. W adk a a- j ceg i ad ia a ia a e, e a e ek ka b ac ik d ia b gi kie a e d ce a.
- U k d e be iec k a k 2 A a f. a a e- j ceg 230/12V, be iec ik i ik a dej cie a d e ie 230 V. U k d e be iec iki a e, ie ia a akie a e d g de a a- e ì a i ch.
- U k d kabe c a ieci eg , a a a e, ecz c ie d - ce i .
- Zab k a c ik ak = a- k a d cie, ż - k c k i b kad .

Instalacja nie działa, sygnał alarmowy

- Te a jeniach i ika a b ì d, gd a i a b kada = a k a d cie, ì a bi ik, j c k ieci , de- a i b kad .

Zmniejszona wydajność tłoczenia

- Za a ci g c ie a a ca k icie a a .
- Za ka ci g c = e ka - ci g c .
- Za ka a k a a a = a k a (adk c i 300 ì a - ci g c) i c ka .
- Za ka e d ie e ie = c cz ci g a- bi ik i k a .

Pali się sygnalizacja "Drehfeld falsch"

Zakoupili jste výrobek od firmy JUNG PUMPEN a tak získali kvalitu a výkon. Zajistěte si tento výkon instalací podle předpisů, aby náš výrobek plnil svoji úlohu k vaší plné spokojenosti. Myslete na to, že škody vzniklé v důsledku neodborného zacházení mají vliv na záruku.

Dodržujte proto pokyny uvedené v Návodu pro provoz!

Jako každý jiný elektropřístroj, může také tento výrobek mít výpadek v důsledku chybějícího napájení ze sítě nebo technické závady. Jestliže vám tím může být způsobena škoda, musí být instalováno poplašné zařízení nezávislé na elektrické síti. V závislosti na způsobu použití musíte dle svého uvážení instalovat eventuelně nouzový agregát nebo druhé zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento Návod pro provoz obsahuje zásadní informace, které musejí být dodrženy při instalaci, provozu a údržbě. Důležité je, aby si tento Návod pro provoz přečetl bezpodmínečně před montáží a uvedením do provozu montér, jakož odborní pracovníci/provozovatel. Návod musí být stále k dispozici na místě nasazení čerpadla, resp. zařízení.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek ztrátu veškerých nároků na náhradu škody.

V tom to Návodu pro provoz jsou bezpečnostní pokyny zvláště označeny symboly. Jejich nerespektování může být nebezpečné.

Všeobecné nebezpečí pro osoby

Varování před elektrickým proudem

POZOR! Nebezpečí pro stroje a funkce

Kvalifikace personálu

Personál pro obsluhu, údržbu, kontrolu a montáž musí mít odpovídající kvalifikaci pro tyto práce a být dostatečně informován na základě studia Návodu pro provoz. Oblast odpovědnosti, kompetence a dozor nad personálem musí být přesně stanoveny provozovatelem. Jestliže personál nemá potřebné znalosti, tak musí být zaškolen a zaučen.

Bezpečný způsob práce

Dodržovány musejí být bezpečnostní pokyny uvedené v tomto Návodu pro provoz, platné vnitrostátní předpisy o prevenci úrazů, jakož i případné interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy.

Bezpečnostní pokyny pro provozovatele/obsluhu

Dodržovány musejí být zákonné předpisy, místní předpisy a bezpečnostní předpisy.

Je třeba eliminovat ohrožení elektrickým proudem.

Uniklé nebezpečné přečerpávané materiály (např. explosivní, jedovaté, horké) musejí být tak odvedeny, aby nedošlo k ohrožení osob a životního prostředí. Dodržovány musejí být zákonné předpisy.

Bezpečnostní pokyny pro montážní, kontrolní a údržbářské práce

Zásadně se smějí provádět práce na stroji ve stavu klidu. Čerpadla nebo čerpadlové agregáty, které dopravují materiály nebezpečné pro zdraví, musejí být dekontaminovány.

Bezprostředně po ukončení prací musejí být veškerá bezpečnostní a ochranná zařízení znovu instalována popř. uvedena do provozu.

Jejich účinnost musí být zkontrolována před opětovným uvedením do provozu s přihlédnutím k platným předpisům.

Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů

Přestavba nebo změna stroje jsou přípustné jen po dohodě s výrobcem. Originální náhradní díly a příslušenství autorizované výrobcem slouží bezpečnosti. Použití jiných dílů může mít za následek zánik ručení za následné škody.

Nepřípustné způsoby provozu

Provozní bezpečnost dodaného stroje je zaručena jen při použití pro stanovený účel. Mezní hodnoty uvedené v kapitole „Technické údaje“ nesmějí být v žádném případě překročeny.

Pokyny pro prevenci úrazů

Před montážními či údržbářskými pracemi uzavřete pracovní prostor a zkontrolujte, zda je stav zdvihacích zařízení bezvadný.

Nepracujte nikdy sami a používejte ochrannou helmu, ochranné brýle a bezpečnostní boty a v případě potřeby i vhodný bezpečnostní úvazek.

Před svářením či použitím elektrických přístrojů zkontrolujte, zda nehrozí nebezpečí exploze.

Když pracují osoby v čistírnách odpadních vod, musejí být očkovány proti choroboplodným zárodkům, které se tam eventuelně vyskytují. V zájmu vašeho zdraví dbejte úzkostlivě na čistotu.

Zajistěte, aby se v pracovním prostoru nevyskytovaly žádné jedovaté plyny.

Dodržujte bezpečnostní předpisy a mějte po ruce prostředky první pomoci.

V některých případech může být čerpadlo a médium horké a hrozí tak nebezpečí popálení.

Pro montáž v prostorech ohrožených explozí platí zvláštní předpisy!

Toto zařízení smí být používáno dětmi od 8 let a více a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem, nebo byly zaučeny v bezpečném používání tohoto zařízení a chápou nebezpečí, vznikající při používání. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.



ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

P ce a e ad , k ek eb e j b d je ka- ifik a e ek ech ike .

P ed ka d ac h e k a e a abe e e, ab a e e h ji b a- ji d a .

POZOR! S k ikd e k dej e d d! P ad ik da e a edek ch a k e .

Je d d a ech a (a . EN), ed i (á .. VDE), jak i ed ch a e e - ge ick ch .

D d j e a (i ek)!

Za e aj b d e h adi- k e ead i i a a d a e, e ek i e e. Z k a e ab d a h a h a e ig a i- je f k ch i ehd , k dje e ech d .

P k d e e ad i h e a- je e. P ed d a ch b a e a ka, e b e ji ak e ad cha e a i a . Ta cha e h e a.

Zařízení se střídavým proudem

Za e b i je e d d ai a a k k e je a ch ba i ad d a je aji a ji k 16 A (a).

Zařízení se třífázovým proudem

E ek ick i je e e ach a e- b ede 5 i k CEE, ai a a de ed i k e je a ch ba i ad h adi d (3/N/PE~230/400 V).

POZOR! Jak ji k a e je - a e a j k eb a a C cha ak e i ik .

Montáž řídící jednotky (ne u compli 300)

d jed ka b a ch ba i ad h adi d a je k i b d a e a. d jed ka b d b e , ab b a kd k i je k a. V k hk d ch a k de- a da e d jed k i j.

Hladiny spínání

B d a a i b a- a e a da d k k - h a e .

P k d e ji k k, e defi a b d a [e c i 300), e ji ak ed ke d - k .

Da ac b d ach (+ 2 c) a d ji ch a e i k (+4 c) ak d jed ka a a ai ck .

Nové určení hladiny zapnutí (ne u compli 300)

Za e a ech d d b d ki- d a d : Z -0-a a ika (Ha d-0-A a ik) a a j d h Ø. Se e b d a e d d- ØA a g h d c a K1 a a a e . Od a e a ech d d b hed k d .

Na a a g h d c a i e ach ej i e di d, k e i a e P1 - P2 - P3.

M ek BRX2 a a e ed :
B ek be BRX2 (e a e ===)
a BRX2 (b ik).

PROVOZ

Zkušební běh a funkční zkouška

1. O e e i c k d e.
2. O e e ka k a ak - b.
3. P i e a e a a , k je ī dikaci e e.
4. Na e d a h adī a .
5. e ad e a e a d d . Sed je b h e i c e .
6. P k a eh adī a e- dej e ad b d a , a a a - e .
7. i c ak je k e a - .
8. N k ika i a i e i ek je de, a a b.

Automatický provoz

A a ick je d h - a e. K e b k b- k a e "a aika". Teg - a b d é hadī a - a e ad de a ka a ī - d i. P e ad a(c i 300 h jeī dik e e di d .

POZOR! P i ji e k k [a kad i ba) b k k a ik i k ce , ab e ac a e i ad e ac a ac (d a , ji ak ik ebe é eh - e ad a).

Ruční provoz

K bk a a a ed ice" ". e ad ac je e i e a i a k d a . P b h de b b éd L- c e .

Vypnutí

K bk a a a ed ice "0" e ad je . P a a e jed e i a e k .

P a a d b d c jed k eb e ad a e e je ici "0", b d h e k e k .

Inspekce

P ach be e ije ka d c d ick k a - e , e jek b.

ÚDRŽBA

D je e d d b de a- e EN 12056-4.

P aji a be e i Va eh a e V d je e a d b .

d b a e a e e fek i a i j d db ci ī e a ech 3 cx dik f e, 6 cx je ch d - ech ce b a 12 cx dī ch d - ech.

P ed ka d ac h e k a e a abe e e, ab a e e h jī b a - jī d a .

S jk ag hadice ek - je a echa ick a che ick k e . P k e i e e- b éj b a.

D je e i d b d ed - j c ce:

1. K ji a ef y he- d k a e a a .
2. U ede ek d h b k a ehk i ch d , ad e e a a- a .
3. O e e a i , b a i k - k k a h ak e(ka k).
4. V i e ad a abe ed i - je k . i, k a b h k a a e .

O ebe b k a h a .

5. K a eje, ad d eb a eje(k dje k di ici ej k a).
6. V i i k d e(ad e- b , e . de eci ch ada k), a d a k .
7. K a a b d e .
8. Ka d 2 k ch a e d .
9. K a e ek ick i a e . d- c jed ka jak ak je be d b , k dje ak ab d ak . , je jej a ide k a af k . K e ede je i a e be a k d e, a a - ach i a . K h je k ad eb i .

P ede d b e a e k eb- b h ede d . O ede d b je ac a k ede- ech ede ch ac a d a ch da .

Kontrola oleje

(P a e a e 08/2, 25/2 a 35/2). Jak e e ih a - b , e ek i e b i e ih a e b d e ada a e ad e b k e ej e d e. P i c a a d a- c ej k je j k. be " ej". P k - ec k ke e ej e- j k e e b k h a ach e i d b .

P k dje eji da(k i e ce), b ede a a eje. P da ch 300 h dī ch , ai ak 6 ccch, e ek !

P k d akje eji da a e i , je - k eje i ak k ke. P ej k . , ak d da e , e b a - h b "DKG", a a e ek da a eh k h je i "DKG".

Výměna oleje

(P a e a e e ada 08/2, 25/2 a 35/2) P ach f k be - e ije 300 a da eje d 1000 h dī ch . P i e h dī je eje ī i- jed a k.

P k d e a k da e i , ab a i i e i,je d - eje ka ch ī e a ech.

P i ej k je a h d a ick ī e . ej HLP d i k j 22 a 46, a . S ī e eb N fi ESSO.

N bje 380 c e ade M iC UC 08/2 M a 25/2 M a 1000 c e ade M iF ee 25/2 BW a 35/2 BW.

O ej k a b a e ede- eje. P e a - edek i e ada.

Kontrola řezné spáry

(P a e ada e k e). b k e ada a j aca e - ac b i a aceje ek a a e a ad je i h .

P i i c e ac k - j c e h k eb ke a c e k [ak b k e ada) b k a e j b ek - db ke. a ebe a - ad eb .

e a ei e ade k e b ē ah d je a - e e e 0,2 je - e i.



Nastavení řezné spáry

(P a e ada e k e).

1. e ab k je k e d ea a - b je ce b i e i- ha e .

2. V j e ak a ici, e a - c a d k a ak ak a i - ci a e a e.

3. e ab k je a e ih - e be i e ih a e (- e a e 8 N).

4. Zk je ch d e h a e (a . 0,2).

P k dje e a je i, e k, je d a j da c a d k. Je ak a k k 1-4.

MALÁ POMOC PŘI PORUCHÁCH

Zařízení neběží

- P ek je a i, j k a ch i FI. Vad j k ah a e - e j ka i ej ch a a e ech. P i ak a aj e . c db ka e ek ice eb ka ick e i.
- I e k bi k j ka 2A a d c a f 230/12V, ka a da h d 230 V je ad . Vad j ka eb ah a e a e j k ej h a h d .
- S d k e , e bce .
- Ob d k je ab k a = a e e k k, e e e i c k a d a e ab k .

Zařízení neběží, hlášení poplachu

- Te a e i , - e e ad je ab k a = a e e - k k, d e d , h - e k, de je k e ad a a d a e ab k .

Snížený čerpací výkon

- k ak b e ce a e e .
- Zab k a ak b = ch - e ak. b
- Zab k a k a ka = a e e - k (c i 300 d e a - k b) a i e k a k
- Od e ad a je ab k a = - i e d ac hadi k d e e a - d a a k je .

Svítí indikace "Drehfeld falsch" (chybné točivé pole, pouze motorový proud)

- P ad f ch b , eb jed a f e ch b, e ad a , eb d - k = jk e k ig - a e db k ba i e ek ik .

Svítí kontrolka "Störung Pumpe" (porucha čerpadla, ne u compli 300)

- P ch a e ad a je k di ici ji i, k e ad e i e , eb e ek ick e . Te ji i b edeč e ad a d dic jed - ka e a e db k ba i e ek ik .

Svítí kontrolka "Hochwasser" (záplava, ne u compli 300)

- S a d d ije i ed a e h e eb ad h k i;

Zakúpili ste si výrobok od spoločnosti JUNG PUMPEN, čím ste nadobudli kvalitu a výkon. Zabezpečte si tento výkon predpísanou inštaláciou, aby náš výrobok mohol plniť svoju úlohu k Vašej úplnej spokojnosti. Myslite na to, že škody vzniknuté v dôsledku neodborného používania čerpadla obmedzujú záruku.

Rešpektujte preto pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu!

Ako u každého iného elektrického zariadenia môže aj u tohto výrobku dôjsť k výpadku v dôsledku chýbajúceho sieťového napätia alebo technickej chyby. Ak by Vám týmto mohla vzniknúť škoda, musíte nainštalovať nezávislý alarm. V závislosti od použitia musíte podľa vlastného uváženia naplánovať aj agregát núdzového prúdu alebo záložné čerpadlo.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento návod na obsluhu obsahuje základné informácie, ktoré je potrebné dodržiavať pri inštalácii, prevádzke a údržbe čerpadla. Je dôležité, aby si montér ako aj príslušný odborný personál/prevádzkovateľ pred inštaláciou a uvedením čerpadla do prevádzky bezpodmienečne prečítali tento návod na obsluhu. Tento návod na obsluhu musí byť vždy k dispozícii v mieste používania čerpadla resp. zariadenia.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok stratu akýchkoľvek nárokov na náhradu škody.

V tomto návode na obsluhu sú bezpečnostné upozornenia osobitne označené symbolmi. Ich nerešpektovanie môže byť nebezpečné.

Všeobecné nebezpečenstvo pre osoby

Výstraha pred elektrickým napätím

POZOR!

Nebezpečenstvo ohrozenia stroja a jeho funkcie

Kvalifikácia personálu

Personál vykonávajúci obsluhu, údržbu, revízie a montáž čerpadla musí byť pre tieto práce náležite kvalifikovaný a v dostatočnom rozsahu sa informovať podrobným štúdiom tohto návodu na obsluhu. Rozsah zodpovedností, príslušnosti a kontrola personálu musia byť prevádzkovateľom presne zadefinované. Ak personál nedisponuje potrebnými vedomosťami, musí sa vyškoliť a zacvičiť.

Bezpečná práca

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu, platné národné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj prípadné interné pracovné, prevádzkové a bezpečnostné predpisy prevádzkovateľa.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzkovateľa/obsluhu

Dodržujte zákonné predpisy, lokálne predpisy ako aj bezpečnostné predpisy.

Eliminujte riziká spôsobované elektrickou energiou.

Úniky nebezpečných dopravovaných médií (napr. výbušné, jedovaté, horúce látky) sa musia odvádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb a životného prostredia. Pritom je potrebné dodržať zákonné predpisy.

Bezpečnostné pokyny pre práce v súvislosti s montážou, revíziami a údržbou

Práce na stroji sa môžu zo zásady vykonávať len za jeho nečinnosti. Čerpadlá alebo agregáty, ktoré dopravujú zdraviu škodlivé média, musia sa dekontaminovať.

Bezprostredne po ukončení prác sa musia opäť nainštalovať resp. uviesť do funkcie všetky bezpečnostné a ochranné zariadenia. Ich funkčnosť je potrebné pred opätovným uvedením čerpadla do prevádzky skontrolovať za dodržania aktuálnych predpisov.

Svojvoľné prestavby a výroba náhradných dielcov

Prestavby alebo zmeny na stroji sú prípustné len po dohode s výrobcom. Originálne náhradné dielce a výrobcom autorizované príslušenstvo slúžia bezpečnosti. Použitie iných dielcov môže mať za následok stratu záruky za následky z tohto vzniknuté.

Neprípustné spôsoby použitia

Prevádzková bezpečnosť dodávaného stroja je zaručená len pri jeho predpísanom použití. Medzné hodnoty uvedené v kapitole "Technické údaje" sa nesmú v žiadnom prípade prekročiť.

Pokyny na prevenciu pred úrazmi

Pred prácami v súvislosti s montážou a údržbou stroja ohraďte pracovný priestor a skontrolujte, či sa zdvíhacie zariadenie nachádza v riadnom stave.

Nepracujte nikdy sami a používajte ochrannú prilbu, ochranné okuliare a bezpečnostnú obuv a taktiež v prípade potreby vhodný bezpečnostný popruh.

Skôr, ako začnete zvárať alebo používať elektrické prístroje, skontrolujte, či nehrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Ak v zariadeniach odpadových vôd pracujú osoby, musia byť zaočkované proti choroboplodným zárodkom, ktoré sa tu môžu vyskytovať. Dbajte prísne na dodržiavanie hygieny, je to v záujme Vášho zdravia.

Zabezpečte, aby sa v pracovnom priestore nenachádzali žiadne jedovaté plyny.

Dodržujte predpisy BOZP a majte pripravený materiál pre poskytnutie prvej pomoci.

V niektorých prípadoch môže byť čerpadlo a médium ohriate na vysokú teplotu, v takomto prípade hrozí nebezpečenstvo popálenia.

Pre montáž v prostredí ohrozenom výbuchom platia osobitné predpisy!

Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli o bezpečnom používaní zariadenia poučené a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu.

POUŽITIE

Za iade ia c i a e a ie fek
i a e a a je ie, aj e a
k kcie LGA a h dia a
a e e a ie d ad ch d a ie a
, ak aj d cej a k ej d
b k i e a i.

N d e b a a e a j
k 2 d h ca á a ajd h ie
7 d

Riade ie a e a a je, a e je ch e
i iekaj cej de d a IP 44.

P i a cii d a ed a a
d a e ia a iade ie iada k ch-
a e ice EMC 2014/30/EU a je h d
e j ie d c ed a ja-
e ej ej e ek ickej ie e. P i je
a ie e ie ci ie e h
d ik a ja a h k a-
h a f a je d a k
eb a ed a d
i e i.

P i a a iade a ia d d ia a
d k , ed i , ak aj
ie e a e ia, ak a .

- P e e acie a iade ia a d ad
d e d d e ie b d a e k
[a . E i e EN 12050 a 12056)
- Z ia a ie k a ch a iade
[a . Ne eck VDE 0100)
- Be e a ac iedk [a .
Ne eck Be SichV a BGR 500)
- Be e ech ick ch a iade iach
d ad ch d [a . Ne eck GUV-
V C5, GUV-R 104, GUV-R 126)
- E ek ick a iade ia a e d k
iedk [a . Ne eck GUV-V A3)
- Och a ed b ch EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-14, EN 60079-17 a EN 1127-1

Rozsah dodávky

- d e ad /-a i a ah acia
ba e k
- ed kcia DN 150 / DN 100 e c i 500 a 1000
- e e bj ka e e a ie (c i 1200 e a ick je ia hadic j-k)
- j acia ba e a ede ie
- e a ick je ie hadic i jka i e a ede ie
- a acie e e ie/-a e e b - e ad a eb a k DN 50
- e ac a e i e d
- k a ka e a ede ie (c - i 300, 500, 1000 a 1200)
- iade ie [ie c i 300)

Prevádzkový režim:



ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

E ek ick ce a e ad e, - ke a eb iade ie k - a e db e ek ik .

P ed ka d c iah i e ie- k a iade ia a abe - e e, ab i b e h i i ji a iade ia k a i .

POZOR! Sie k ikd e e d d ! P ad ik da e ie k ch a k de ia .

P i je eb d d ia a a - [a . EN), ed i ecifick e k aji [a . VDE), ak aj ed i ie - ch e d k a e e ek ickej ie e.

D d ia aj e e d k a ie[i - k)!

Za iade ia aj h adi a ie, k e ad e j e d a d , a e . e. P a ie ab d a h a h a iade ia ig a i je, e d k f k ej che, aj ke je e ech d .

Ak je e ad i ah ia e, e a - ed c e a i ia. P ed d- e i ch a iah ie ka, e e a i ak e ad ch ad a i e a e. P ia e h e ie ch a e k .

Zariadenia v striedavom prúde

Za iade ie a ie i ji e d k i - a ej d a ed i , k a ach - d a chej ie i ad f h de ia a je e 16 A (a) i k .

Zariadenia v trojfázovom prúde

P e e ek ick i je ie e e acieh a iade ia je eb a a 5- l k CEE i a a d a ed i , k a ach d a chej ie i ad f h de ia (3/N/PEz230/400 V).

POZOR! Ak ed ade i k e a iade- ie a i e , a i k a eb a a cha ak e i ik C.

Montáž riadenia (nie compli 300)

Riade ie e d k j e e ch ch ie- iach ad f h de ia a k d ia aj e d a e . Riade ie b d b e , ab b ked k i- ek k a k . V k hk d ch a k de a da iade ie i i .

Spínacie hladiny

Za acie a acie b d d b a- a e e a da d k k - h a iade ia.

P kia b e i i k . k , ak e a ac b d defi a a [ie c i 300), e e b ak ad e h d k cha i k .

I. ā d ē k ē d. k U
- a 40. E ek ick k h je abe e ē F1.

Z . k . e ē ie BRX2 a a e
a ed e:
e e . aj k be BRX2
(e a ē e ====)
a e BRX2
(b ikaj ča _ : :)

PREVÁDZKA

Skúšobná prevádzka a funkčná skúška

1. O e. i iaci k a d i.
2. O . e a k a a e-
de .
3. Za iade ie i je a a ie, d d e
ka . a e ed f .
4. N d a e a a aci h adī ..
5. e ad a e a a e a d i -
d . e a ie je ce . i iaci .
6. P a k h adī . h a ia ad ih je
a k . ad a ac b d, k a
a a iade ie.
7. i iaci . a e k a e-
ē .
8. Na k ade iace ch ac ch c k
k je e de, a a a
b .

Automatická prevádzka

A a ick e d ka je e-
d k . a iade ia. Na a k -
k a ie d h Za a ika .
P ed c ī eg a h h adī h
a ia a e ad . d edaj c a
k a a ī d i a a a. P e d-
ka e ad a (i c i 300 i a ē a
e d k) je ī dik a e ē e ē
di d :

POZOR! P i i e ek ch k ch
ch [a a ie ba a) je -
eb a a k a ī ia , ab
e é acie a iade ie aj a ej ac -
a ej acej e d ke (iad
a ch d, ī ak ik ebe e é e-
h ia ia a, e ad a).

Ručná prevádzka

K k a e e d h Z . e .
e ad e a ac je a ej e d ke
e je d h adī d ad ej d . Od e -
a ie b e a b ā ce . i-
iaci .

Zastavenie

K k a e e d h Ø . e -

Vh d j a k e a d e a e a ed i e a é a j i k . Re a ad 0,2 a ed k a .



Nastavenie reznej vôle

(P a' e e, e ad e k e).

1. Re . ab k je k k d e a a k k j e ce k k e h a .
2. Z e a k, e a c- a k k a a e a e k a e .
3. Re ab k je a h e e ia j e k k e h a (ah ac e 8 N).
4. Sk j e ahk ch d e h a a e, e a e a j e (a : 0,2).

Ak je e a e, e i, e k, a d i a ia c a k ka. M ia a ak a k k 1 4.

MALÁ POMOC PRI PORUCHÁCH

Zariadenie sa nerozbehne

- Sk j e ie a ie, i k a d ch i . Ch b i k a- h a e i ka i ak i e i- i h d a i. P i ak a e i aj e db h e ek ik a a eb d ka ck e i .
- Je ch b i e k e e . - i ka 2 A a e iadiaci a f- 230/12V, ch a a a 230 V dbe ieda h d. Ch b i ka a ie ah adi e ak a h d .
- P k de ie . d ede ie, - e ie k a e bca
- B k a a k a ie = a e a k, e, i iaci k a d- e b k a ie.

Zariadenie sa nerozbehne, hlásenie poplachu

- Te a i a d ji a ia- de ie, e eje b k a e ad = a- e a k, d je d , iah je ie k, de je ad a ec e ad a a d e b k a- ie.

Znížený čerpací výkon

- P a a ede ie je e e .
- U cha a ede ie = e ch je a ede ie
- U cha k a ka = a e a (i c i 300 d je a ede ie) a i je k a k
- U cha e a ie e ad a = i je e- aci hadic e ad d a k j- e .

Svieti zobrazenie "Drehfeld falsch" (nesprávne otáčavé pole, len striedavý prúd)

- Ne ed ie ch f a eb ch ba f a, e a a eb ch baj ci k e ad a = a a ie ej jk d- b e ek ik .

Svieti zobrazenie "Störung Pumpe (porucha čerpadla, nie compli 300)

- Na ch a e ad a je i ch a- a i ad e de, k e ad e i e a e a eb e ek- ickej ch be a. Te a e i , ab a e ad jeh a eag a ied d e d k. ba e ek ik e i iadiac jed- k e e a e a ..

Svieti zobrazenie "Hochwasser" (vysoký stav vody, nie compli 300)

- S a d d ije i k. ed a h e a ia a eb ad e- h k = d e ad a cha- a e ad e a eb a ede e k.

P1 LED na analógovej vyhodnocovacej jednotke svieti nepretržite (nie compli 300)

- P e a cha a hadī = a- aj e ka ck e i .
- V d i a e ach d a iad a k da = d ej e ch d. .
- I f cia: K ke ie e ie e a- ie je ch f kcia.

Čerpadlo „chlípe“ a nevypne sa (nie compli 300)

- V ac b d a iade ia a ach d a i k =

i je i e acie k k a hadī ed a be ej d i. O a d a a a e ac b d a a i ie. Sk k e e iah je. D iah ie acej hadī a i d e a b a ha P2 LED.

POZOR! P ad e a e a a a i aj a: acia hadī a (i N a- e ie a acej hadī).

Ön egy JUNG PUMPEN terméket és ezáltal minőséget és teljesítményt vásárolt. Kérjük, hogy ezen Üzemeltetési útmutató szerint telepítse a terméket, hogy az az Ön teljes megelégedésére üzemelhessen. Ne felejtse el, hogy a szakszerűtlen kezeléssel okozott károsokra nem terjed ki a garancia.

Ezért kérjük, tartsa be az Üzemeltetési útmutatóban leírtakat!

Bármely más villamos készülékhez hasonlóan előfordulhat, hogy ez a termék sem működik például áramszünet vagy meghibásodás miatt. Ha emiatt kár keletkezhet Önöknél, akkor egy hálózattól független riasztóberendezést kell beépíteni. Az adott alkalmazás alapján Önnek mérlegelnie kell, nem célszerű-e betervezni egy tartalék gépet vagy egy szükségáramfejlesztőt.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez az Üzemeltetési útmutató a telepítésnél, üzemeltetésnél és karbantartásnál figyelembe veendő alapvető információkat tartalmazza.A telepítés és üzembe helyezés előtt feltétlenül el kell olvasnia ezt az Üzemeltetési útmutatót a szerelőnek valamint a kezelőnek/üzemeltetőnek! Az Üzemeltetési útmutatót mindig a szivattyú, illetve a berendezés közelében kell tartani.

A biztonsági utasítások be nem tartása a kártérítési igények elvesztésével járhat.

Ebben az Üzemeltetési útmutatóban a különböző típusú biztonsági utasításokat az alábbi szimbólumokkal emeltük ki. Ezen utasítások be nem tartása veszélyes.

Általános személyi sérülés veszély

Veszélyes feszültség

VIGYÁZAT! Anyagi kár veszély

A személyzet szakképesítése

A kezeléssel, karbantartással, ellenőrzéssel és szereléssel megbízott személyzetnek megfelelő szakképzettséggel kell rendelkeznie és behatóan tanulmányoznia kell az ezen Üzemeltetési útmutatóban leírtakat. Az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell a személyzet felelősségi körét, illetékességét és felügyeletét. Ha a személyzet nem rendelkezik a szükséges tudással, akkor ki kell oktatni és be kell tanítani.

Biztonságtudatos munkavégzés

Be kell tartani az ezen Üzemeltetési útmutatóban található biztonsági előírásokat, az országos balesetvédelmi előírásokat, valamint az üzemen belüli munkavédelmi, üzemeltetési és biztonsági előírásokat.

Biztonsági utasítások az üzemeltető/kezelő számára

Be kell tartani a törvényi rendelkezéseket, a helyi előírásokat és a biztonsági utasításokat!

Ki kell zárni az áramütés lehetőségét!

A kiszivárgott veszélyes (például robbanó, mérgező, forró) anyagokat úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztethessék a személyzetet és a környezetet! Be kell tartani a törvényi előírásokat.

Biztonsági utasítások szereléshez, ellenőrzéshez és karbantartáshoz

Csak leállított gépen szabad munkát végezni! Az egészségre veszélyes közeget szállító szivattyúkat dekontaminálni kell.

A munka végén azonnal vissza kell szerelni, illetve aktiválni kell az összes biztonsági- és védőberendezést! Ellenőrizni kell a működőképességüket az újbóli üzembe helyezés előtt a vonatkozó rendeletek és előírások szerint.

Engedély nélküli változtatások és pótalkatrész gyártás

A gépet csak a gyártó engedélyével szabad megváltoztatni vagy módosítani. Az eredeti pótalkatrészek és a gyártó által engedélyezett tartozékok használata a biztonságot szolgálja.Más alkatrészek alkalmazása esetén a gyártó nem vállal felelősséget az ebből származó következményekért.

Nem engedélyezett üzemmódok

A szállított gép üzembiztonsága csak rendeltetésszerű használat esetén garantált. Tilos túllépni a "Műszaki adatok" fejezetben megadott határértékeket!

Balesetmegelőzési utasítások

Zárja le a munkaterületet a szerelési vagy karbantartási munkálatok előtt és ellenőrizze az emelőberendezés állapotát!

Sose dolgozzon egyedül, és használjon védősisakot, védőszemüveget, biztonsági cipőt valamint szükség esetén biztonsági hevedert.

Ellenőrizze hegesztés vagy villamos készülék használata előtt, hogy nincs-e robbanásveszély!

A szennyvíztisztító berendezéseken dolgozó személyeket előzetesen védőoltással kell ellátni a potenciális kórokozók ellen. Továbbá ügyeljen a teljes tisztaságra, a saját egészsége érdekében!

Gondoskodjék róla, hogy ne legyenek mérgező gázok a munkaterületen!

Tartsa be a munkavédelmi előírásokat és legyen kéznél az elsősegély doboz!

Bizonyos esetekben forró lehet a szivattyú és a szállított közeg, ekkor égésveszély áll fenn!

Robbanásveszélyes területen végzendő szerelési munkára külön előírások vonatkoznak!

Jelen készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, szenzoros, vagy mentális képességű 5.49 Tmţ[MC ţ/SDC ţBTţ

ALKALMAZÁS

A c a ak a ak c i fek iaki- e k LGA ei i g ie e e ek aka a ak a e ekb. i kb al e , a a i a k e ég eke a a a h a i e iekkie e e.

A l ke a hal k a i. 2 H2O aga gba egfe jebb 7 a id a a- ig.

A e e e a hal , de IP 44 ei i de e e dekéik fe f- cc e e- e .

A e k ak egfee ee e- de e e, ha a e e a e egfe e a 2014/30/EU EMC i e de- ie ai ak aka a h a ba- ha a a a i a e l h l a a ca hal a. Eg i a i e be aj aga fe gi a f a e dekei ai h l a a c a ak- a e é e e ege e fe a k a ke a i.

A be e de ha a a a e ei i e e ek, e k, a a- i a he i ha a k be a ak- e e . I e ek d :

- S e e e be e de ek e ek ek e e e e(E l ba a EN 12050 a 12056 ab k)
- Ki fe g be e de ek fe a (. N e gba a VDE 0100)
- Bi g kae k- k(. N e- gba a Be SichV a BGR 500)
- S e ech ikai be e de ek bi- ga (. N e gba a GUV-V C5, GUV-R 104, GUV-R 126)
- E ek be e de ek e ie- k- k(. N e gba a GUV-V A3)
- R bba de e EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-14, EN 60079-17 EN 1127-1

A kiszállítás tartalma

- T . l a (kka) l bi c a be e e he .
- Red k l e e DN 150 / DN 100 a c i 500 1000 a
- Fe h hal c k a e he (a c i 1200 e e ea ik c a ak- l k bi c ekke) .
- C a ak l ka i a a l e e khe
- E a ik c a ak l bi c ekke a- l e e khe
- D g (ek) a k i e b- h , ag a bbi DN 50 be e e ek- he .
- R- g a ag a l kh
- Vi ac a l e e a l e e khe (c i 300, 500, 1000 1200)
- Ve (c i 300 e é e)

Üzemmód: S3 aka e e, d a . ada ka

BEÉPÍTÉS

A e e be e de bi fe haj a abad a ke be e i. Mi de ke e- é d ka ba a a d a ka e e, fe e ega bb 60 c i. aga - ka e e e ke abad hag i.

S e : A e e e k a e ke- é ke e e e i.

Be e e: A l be e e e eg e - f al ke be e e i.

N l e e k: A l e e kbe a i- ac a l e e g bbi e f- al ke e he e i. Ha a ki e a a a a i ac a l e e, akk e e a he e eg EN ab e i i af- g l ke be e i.

A l e e ke h kba ke e e e iea he ieg egha i a l d i fe e.

A fe i he e e e he a a e e e d fe.

FIGYELEM! Mi de c a a , e a l a- ka ei ek g g ja, a i i- a 6 N f gal a kka hal .

A tároló összeszerelése

A be e be f al [a k] ja e a ak e ke e dek be , h g a e- e e aa f j a e d e be.

compli 300. A k . DN100 be e e e- da l , ag fe " i a fe eg l 102 kf e, ag l f e. A e e e ke c i ja e. R- g e a e ke l bi c e a ha - ge e c a a k e- g g e a abe e e e.

C a a a a. be e de e- g he ha á d ke ge e a i h , ajd ja a be e de a - g" ke ge e k- ig a be e e i c" e.

Raj ja fe e a je- eke a aa a - g" eckei a. F ja fe a kaka he e e be á eckeke .

Raj ja fe e a je- eke a aa a - g" eckei a. F ja fe a kaka he e e be á eckeke .

Minden más compli esetén T ja fe a e- " be e de a l bi c e k- iga be e ei c" e iga aki a be e de .

A e ibe DN 150 da l be e e ha- ak, g e" eg l 152 " j kf ha á a i a fe a je- c ja e a de f ka. Z ja e e a á da d be e e e a e- l e [a k] ha a a a be jb a beka c i i e.

Felhívás: A c i 500 1000 e e a DN 150 be e e DN 100- a c kke é, ha a . e ke ed k l e e e a l bi- i c be ke é fe ha a.

H a eg a a l bi c e " ha - g e e c a a ka.

Raj ja fe a l a a ak g- he k ge kaka f ja fe a ka.

He e be a fac a a e e é a ecékke eg a l " f a ba.

FIGYELEM! A c a a ka c ak a- i a - a h a h g a . l e def - l dj , e é ke" e e be fe a e e, h g a l e e ei f g.

A c i 1200 e e k kh a l be- e de ek e e a l bbi k da- l ke g e e g e d .

A szellőző összeszerelése

R- g e a j bb da fe a fe h hal c" kka e de ke" DN 70 e" e e- ke e e e a a fed e .

A c i 1200 e e gja e a j bb fe" f 78 . e c" c k a je- . A g ke e ke e eke c i ja e. C a a- k a a e a e a ik DN 70 c a a- k l a e de ke e" e e ke e- e e a ka a fed e .

A nyomóvezeték összeszerelése

A ki e ei ka i a e e d :

1. Vi ac a l e e (ha a ki a a- a a)
2. Le l f al [a k]
3. C a ak l ka i a
4. N l e e kc a ak a a a e a- ik c a ak l a é e e a eg h kba a he ieg egha i a- l d i fe e

A DN 50 függőleges csatlakozó a vészhelyzeti elvezetéshez

E ac a ak k i e b a ha- a h ha a d .

N i a fe eg kf e a c" c k a je- .

He e efe a 58/50-e d g .

A f 50 k" " e e de ke" be- e e" c e a ja a d g " a l ba. A l a j l al g 50 ke eg e .

R- g e a k i e b h f- he" e a fa a, k e e a be c e, ajd c a ak a a a k i e b a l e e k. A l e e ke i i h- kba ke e e e i a he ieg egha - i a l d i fe e.

A DN 50 vízszintes kiegészítő bemenet

A bbi be e e he al e" e e k e, c a a i a fe eg kk- f é. A ke- e ke e eke c i ja e.

He e efe a 58/50-e d g .

A f 50 k" " e e de ke" be- e e" c e a ja a d g " a l ba.

FIGYELEM! A c i 300 a l da l be- e e ei " c a ak al e e keke a

be e de k e be eg . a i e ke e i. E á ega bb 180 aga gga ke e de ke e ac a a a a fe i fe e k . A c a ak á l e e k g e á b k ad dha ak á ki e e l d ke e ke he. E e l d e ke e dek be a be e e e ke a aga j g e e e i ke. A e e e k c a ak a ha l a l e e he.



ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

A . a k ek , ag a e ki l ag e ek echnikai ake be ge he k a ka.

Mi de e k a k egke d e e h a ki a be e de c a ak l j a h l a b bi a, h g a e ek a e he e he fe g a.

FIGYELEM! A h l a i c a ak l ha e he e e be! A é e ege e be a l a a kh k kh e e he.

A i de k e ka (. EN), a g ecifik e ka (. VDE), a a i a he i e l h l a e e e i ek e ai be ke a a i.

g e je a e i fe g be a a (da b)!

A be e de ek i ka c l a e de ke ek, e ek a a l f gg é be-, i . eka c j k. A be e ia l a je i, ha a k d be a a e fe. Akk i, ha a c ak e e i.

Ha a a g a fe he , a eke c e e eka c ja a . A a a k ak e h a e h a ki a h l a i c a ak l , i e a á a eh a a ik a beka c . K e e a a je a e d e e ad.

Berendezések váltóárammal

A be e de c ak e e e e l k ek h c a ak a ha ja, e ek a , a a l d i fe e a ha l ak, 16 A (he e e gge) bi ak.

Berendezések váltakozó árammal

A e e be e de e ek c a ak a h e e e e 5- l CEE k ek ha ha , e ek a , a a l d i fe e a ha l ak (3/N/PE~230/400V).

FIGYELEM! A be e de e bi a he e e g bi k k, ag C-ka ak-

Belső riasztójelző leállítása

C i300 e e . H a e a ec e e j e (BRX/BRX1). H g a c a ak - l e e e , he e e fe a j e eg k l ka c eg ik ka c a.

Külső riasztójelző (tartozék)

N i a fe a e egfig e e e aj- aj .

A "S+" "S-" ka c k a bbi k - l ak ik 12 VDC je ad c a ak a ha a i 30 . A a fe e e . A be ia l je ig e ī ka c ha ja ki, ag be.

A c i300 e e a kk fe e e - he eg h l a f gge e ia l . A fé e e i a a eg a ha l a l .

Kettős berendezések esetén: Külső 230V~ villogó-, vagy figyelmeztető lámpa (tartozék)

C a ak a k a 230Vz (a .1A) a N 41 ka c k a.

He e e i d l hida a Uz ka c l a 40-e ka c a. A a k a F1 bi ja.

A BRX2 c a ak l h d ak a a bbiak e- ī ke be a i:
Vi g a k BRX2 (F a a ===)
Fig e e e a a BRX2
(Vi g a _ : :).

ÜZEM

Próbamenet és a működés ellenőrzése

1. N i a fe a l fede e .
2. N i a fe a be e e i- l e e k- f a .
3. He e e a be e de fe g a , g e je a f g i e i ak kije- e.
4. T e fe a l a beka c i ī ig.
5. A a ekk beka c a . - l . K e e fig e e e a a e- a i
6. A ī ka c l l j e e je k e a a beka c i f , a ia l ki d ig.
7. Z ja e i a i l a fed e a e .
8. A ka c bb i i e e e - i e a l , a a a k a c e- e kek ige e .

Automatikus üzem

A be e de e e a a e . Ehhe a ka c l g b a Za a k he e be ke a ia. A ī eg ī ka - c h . a a a a l ba f a- d k ī ek egfe e e ka c be ki. A a e (c i300 e i k e e e) a d i g l dí da je i.

FIGYELEM! K ege e ag bef i e i gek e e [. ede c k e- e ek) a be e e i f a l addig ke f j a i, h g a e e e ke e bb a i ka c i e be k dj [e f a a e e be , k be a a- he he).

Kézi üzem

Ka c ja a ka c l g b Zk i ba. A a ekk a e ī f gge e-

A be- i e i g 380 c a UC 08/2 M 25/2 M M iC k e e 1000 c a 25/2 BW 35/2 BW M iF ee k e e .

A ajka c ak a egad aj e i- gge he ife . A ajka a e a a- k e e e k haja.

A vágórés ellenőrzése

(C ak g ke eke k e e . - e). E e i e a a f g a a . ak c a a jai , a a ī a e e he ha - ek- g c a a k g . S k g e e a a c a a k a .

Ha c kke a j e je - ek- ika e i ajkib c ag c kke a g e je e(a ab kk a a), eg ake be e e i e a f g ke k a g eg g k . S k g e e c é - je e eke a ka eke .

Eg a ka a e a , . eg h ag- eg g e e he a g g e e k- i g . A 0,2 - ag bb g c kke e ike .



A vágórés beállítása

(C ak g ke eke k a a k ik).

1. B kk ja a g . eg fada abba f ga a ki a k- iha - g e e i b - c a a .

2. Veg e e a - l e e e, a g eg i e e e, ajdhe e e fe i a - l e e e, a g .

3. B kk ja a g a a ha- - g e e i b c a a a (R f d i - a k 8N).

4. E e i e a g akad a a e- e je e l a e (a . 0,2).

Ha a g i g ī dig - ag , g eg i e e e e ke 'a ia. A f-4 - kbā e eke ekk eg ke i- e ie.

KIS SEGÍTSÉG HIBÁK ESETÉRE

A berendezés nem működik

Π E e i e a h l a ife - ge, a bi- k a F1 de i ka c l . A eghib d bi k ka c ak a - ege kekke e de ke bi- kka c é je ki. L e ki d e e h j e ek ech ikai ake - be , ag h ja fe a ech ikai e - g a .

Π A 230/12V- e a h al be 2 A ehe e e g egc e bi k, a de e a 230V a ki e- é ghib d . A hib bi k c ak a a c e he i, e a kekke e de ke k.

Π A h l a j be e e ghib d . A c e- c ák a g l ge he i.

Π A l ka c l ja b kk a = Z ja e a be e e i f al , i a fe a l fe- d h a e ab kk k .

A berendezés nem működik, riasztójelzés

Π A eke c be e eka - c , e a ab kk a a = Z ja e a be e e i f al , - e a l , h a ki a h l a i c a ak l , e e je e a afe e h a e ab kk k .

Csökken a szállítási teljesítmény

Π A - l e e kbe f al - ī c e- je e i a

Π A l e e k ed g = M a a - l e e ke

Π A i ac a' l e e ed g = Z ja e a f al (ac i 300 e e - ' e ki a - l e e ke) i a a l ac a- l e e .

Π A a e eed g = Ti a a . a l j ak e c e- e i ea f a ka

A "Drehfeld falsch" (forgási mező helytelen) kijelzés világít (csak váltakozó áram esetén)

Π A h l a i f i k e di ge he e e , ag hi ik a eg ik f e a - a je e e aac , ag hi ik = A h l a i c a ak e e - e ki l ag e ek ech ikai ake - be a .

A "Störung Pumpe" (pumpa zavar) kijelző világít (compli 300 esetén nem)

Π A a de e dek be eg a - e he l d ka c l ke fe e e, e a e he ag e ek hiba e eka c ja a .A aki d i e e behe- e he a k ie gke a a i. Be e de ek a e e ech ikai ake be i ha ja fe a d ka c l a l g bj ak.

A "Hochwasser" (túlfolyás) kijelzés világít (compli 300 esetén nem)

Π A l ba ' ī c ek a - a ag bef la a- ga = S e e eg ba , ag a l é e kbe ' e ege d g - ka, i a bef a .

Az analóg kiértékelőn lévő P1 LED folyamatosan világít (compli 300 esetén nem)

Π A ī ke hiba e fe = H ja fe a e ' g a .

Π Ni c a ad k a l ba = T- be eg ki i e.

Π Fe h R- id fe i a a a . ē e- e e k d i hib ak.

A pumpa „szürcsöl" és nem kapcsol le (compli 300 esetén nem)

Π A be e de kika c i ja a- c a a be a =

O dja ki e a ī ke h g - c a a j . J bb a ' ' l a f d a a kika c i aga abb a hal . E h a l fe e e a c a a ka . A kika c i ī e ki k P2 LED kia aje i.

FIGYELEM! I e k e e eg i e e be ke a ia a beka c i i e i (d a Zbeka c i ī i é be a).

Ați cumpărat un produs de la JUNG PUMPEN obținând astfel calitate și performanță. Asigurați această performanță printr-o instalare conform normelor, astfel încât produsul nostru să-și poată îndeplini funcția spre mulțumirea dumneavoastră deplină. Aveți în vedere faptul că defecțiunile apărute în urma manevrării necorespunzătoare influențează acordarea garanției.

De aceea respectați instrucțiunile din cadrul manualului de utilizare!

Ca orice alt aparat electric și acest produs poate să se oprească din cauza lipsei tensiunii de alimentare sau a unei defecțiuni tehnice. În cazul în care există riscul apariției unei pagube din această cauză, trebuie montată o instalație de alarmă independentă de rețea. În funcție de utilizare, trebuie să planificați eventual și un agregat pentru curent de rezervă sau o a doua instalație.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Acest manual de utilizare conține informații de bază care trebuie respectate la instalare, operare și întreținere. Este important ca acest manual de utilizare să fie citit obligatoriu înainte de montare și punere în funcție de către persoana care efectuează montarea precum și de personalul de specialitate/utilizator. Manualul trebuie să fie permanent disponibil la locul de utilizare a pompei, respectiv a instalației.

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate atrage după sine pierderea oricăror pretenții de despăgubire.

În cadrul acestui manual de utilizare instrucțiunile de siguranță sunt marcate în mod special prin simboluri. Nerespectarea lor poate fi periculoasă.

Pericol general pentru persoane

Atenționare pentru tensiune electrică

ATENȚIE! Pericol pentru mașină și funcționare

Calificarea personalului

Personalul pentru operare, întreținere, inspecție și montaj trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru astfel de lucrări și să se informat suficient prin studierea aprofundată a manualului de utilizare. Aria de responsabilitate, competența și supravegherea personalului trebuie reglementate exact de către utilizator. În cazul în care personalul nu deține cunoștințele necesare, trebuie școlarizat și instruit.

Lucrări orientate pe siguranță

Trebuie respectate instrucțiunile de siguranță enumerate în cadrul acestui manual de utilizare, reglementările naționale în vigoare cu privire la prevenirea accidentelor precum și eventualele reglementări interne de muncă, funcționare și siguranță.

Instrucțiuni de siguranță pentru operator/utilizator

Trebuie respectate dispozițiile legale, reglementările locale și cele de siguranță.

Trebuie excluse punerile în pericol din cauza energiei electrice.

Scurgerile de materiale periculoase transportate (de ex. explozive, otrăvitoare, fierbinți) trebuie înlăturate în așa fel încât să nu fie puse în pericol persoane sau mediul înconjurător. Trebuie respectate dispozițiile legale.

Instrucțiuni de siguranță pentru lucrări de montaj, inspecție și întreținere

Lucrările la mașină trebuie efectuate în principiu doar când aceasta este oprită. Pompele sau agregatele de pompare care pompează materii ce pun în pericol sănătatea, trebuie decontaminate.

Toate dispozitivele de siguranță și protecție trebuie reaplicate, respectiv repuse în funcție imediat după finalizarea lucrărilor. Eficiența lor trebuie verificată înainte de repunerea în funcție, cu respectarea dispozițiilor și reglementărilor actuale.

Reconstruirea arbitrară și producția de piese de schimb

Reconstruirea sau modificarea mașinii sunt permise doar după consultarea producătorului. Piesele de schimb originale și accesoriile autorizate de către producător servesc siguranței. Utilizarea altor piese poate duce la anularea răspunderii pentru consecințe.

Moduri de funcționare nepermise

Siguranța de funcționare a mașinii livrate este garantată doar la utilizarea conform reglementărilor. Valorile limită enumerate în capitolul "Date tehnice" nu trebuie în nici un caz depășite.

Indicații pentru prevenirea accidentelor

Înaintea începerii lucrărilor de montaj sau întreținere izolați spațiul de lucru și asigurați-vă că dispozitivele de ridicare sunt în stare ireproșabilă.

Nu lucrați niciodată neasistat și folosiți cască, ochelari și încălțăminte de protecție, precum și o coardă de siguranță adecvată dacă este cazul.

Înainte să sudați sau să utilizați aparate electrice verificați să nu existe pericol de explozie.

Persoanele care lucrează în sistemele de canalizare trebuie să fie vaccinate împotriva eventualilor agenți patogeni care pot fi prezenți acolo. Acordați o atenție sporită curățeniei, de dragul sănătății dumneavoastră.

Asigurați-vă să nu existe gaze otrăvitoare în spațiul de lucru.

Respectați regulile de protecție a muncii și păstrați la îndemână articole de prim ajutor.

În anumite cazuri pompa si mediul pot fi fierbinți, existând astfel pericolul de ardere.

Pentru montajul în arii cu pericol de explozie există reglementări speciale!

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare, numai dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului și înțeleg pericolele rezultate de aici. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de copii fără a fi supravegheați.

UTILIZARE

Sa ii de a ea e ae ec ae ii fe-ca e fi abi e c i de i c c-i LGA i adec ae e a ea a e ae di ae e i l ae, ec ia a e da e ajee c i iz ie afe e.

Re a ee e ea ec (y ie a. ac a ei de a y de 2 i d a y de ce 7 ie.

Si e dec ad e ee ea da e e ej a (ia iic a y c f IP 44.

ca i a y ii eg a e ae i iy. ii ce e y ae, i e dec ad (de i e ce ie de ec ie a e di ec i-ei EMC 2014/30/EU. ie e adec a e y ii a ea (a ca ic a e ea a bic de a i e a ec e e gie ee ec ic. ca ac d ii a e ea i d ia y a ei c - a ii i d ia ec a i e ae ec e e gie ee ec ic de a i a f a de (a y e i e, eb ie e ei a (ca c (a. ie cic a e e i e a a i e fe-e e.

ca iy ii i aa ii , eb ie e ec-ae egie, e ci ii e ec ie a i ae, ec i ee de ie ca e, ca de e.

- a ii de a ea a e a e e y. de a ea c y di i e e i (de e. (E a EN 12050 i 12056)
- M a ea i aa ii de j a y e i e (de e. (Ge a ia VDE 0100)
- Sig a a i ij ace de c (de e. (Ge a ia Be. SichV i BGR 500)
- Sig a a (i aa ie eh ice e a e a e (de e. (Ge a ia GUV-V C5, GUV-R 104, GUV-R 126)
- I aa ii e ec ice ic abie (de e. (Ge a ia GUV-V A3)
- P ec ia (ia e iei EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-14, EN 60079-17 i EN 1127-1

Setul de livrare

- Re e a ec y (e) if a y de fi a e e ad ie
- Pie de ed c ie DN 150 / DN 100 c i 500 i 1000
- M f ibe y e ei a e (bi y i e a ice c i 1200 c. c ie e)
- Fa y de ac da e c d ca de e i e
- bi a ee a ie c c ie e c d ca de e i e
- Ga i i de i d ce e a y c e ba y a y ad ie DN 50
- Ma e ia de fi a e e e.
- Ca e y de e i ee e c d ca de e i e (c i 300, 500, 1000 i 1200)
- Si e dec ad (c i 300)

Mod de funcționare: F c i a ei e i-e y S3, e i Da e eh .

MONTAREA

Sa ia de a e eb ie a y (d ig ii d idica ea i abi. L g i fa a a ie e ca e eb ie ii a e i-e e e eb ie e ei e a i de c de ce 60 c y i e, e ec i y i e.

Ve ia e: C d ca de e ia e eb ie de-a a y e ea c ei .

Ad ie: ad ia di fa a e e i e-b ie a e a a y e a y da y .

C d c y de e i e: a ee ca e ei de e e ei c d ca de e i e eb ie a e-a y a y e a y. da y ca. (ca ec a e a de e i e e e ei c (e de i a ea i a a ie i, eb ie a aici di i de ig a y c ac ge ii (e i e e a EN.

C d ca de e i e eb ie de a a y c b c y e e a ca y de e i ei e .

Pe d ea ea a i idea a ba e, e-b ie e y a ei.

ATENȚIE! T a e b ie, ca e e e ca fi a ea ie e id id a e d e , a ie fie ec e a de ge e de 6 N .

Montajul rezervorului

Închideți ad ie (acce i), e-a (ied ica i a ea a ei (i aj i.

compli 300. De chideți ad ia d iz DN 100, a ea a de c fe y c ad de a ece 102 a fe y eca ic. i deba a i. Fia i fa a afe e y de fi a e (d eje a ad ie ec aj b i he ag a e.

ba ic e a ca ea i aa i-ei a e ia i(ige i i aa ia c fa a de fi a e, y a i iz e e ea a de ad ie.

De e a i a ca jee e e dib ie de ig i i, a i d ce idib ie.

Ac , fa a de fi a e a e fi y ii-aa ia a e fi a c a y a c aj b i e e i aibe .

Toate celelalte compli ige i a ia de a ec fa a de fi a e e ea a de ad-ie y a i iz ia ii a i.

Da eb ie ii a y ad ie DN 150, a ci ace a a eb ie ai (i de chi y a a ca j c fie y c ad de a ece 152 i deba a y. Ad ia a da eb ie (chi y a ic e de (chide e (acce i) i ie de ie eb ie abi i d .

Indicație: La c i 500 i 1000, ad ia a e fi ed de a DN 150 a DN 100, da . ie a afe e y de ed c ie e ea e a y ai (i fa a de fi a e.

S. ge i fe b ie he ag a e a e fa ei de fi a e.

De e a i ie ec a i ifici ie e fi a ea de a e e i.

d ce i b e e (e y c aiba i dib ī ae aj e e i (ba ife .

ATENȚIE! S ge i b ie (d fe , a fe (c e e y e de f e e, (ca c a ei y ei c ei ee a ei y i.

La ī aa ie e iei de c c ie c i 1200, e e e fi ea y i e a c (e d y c ia e a e.

Montajul ventilării

Rac da ic d ca de e ia e c fa i-be y DN 70 de a a a e e i ece i-e e a c ei .

La c i 1200, ia i y de ei (78 a a caj i deba a i. Rac da i ac c d ca de e ia e c (bī a ea e a ie DN 70 i ece i- e e a c ei .

Montajul conductei de presiune

M a ea e fa a dee a c a e:
1. C a e y de e i e e (da e ei c y (e de i a e)
2. Ve i de (chide e (acce i)
3. Fa y de ac da e i .
4. ac da ic d ca de e i e c (bi-a ee a ie ide a a i- c b c y e e a ca y de e i ei e y .

Racord DN 50 vertical pentru evacuarea de urgență a apelor uzate

Ace ac d e i a e y . ac da ea ei e a a e c e ba y .

De chideți a caj c fe y c ad de a ece ideba a i-.

d ce iga i a dei d ce e 58/50.

ī ge i ea a dead ie-c dia e e-e i 50 - ī ga i a dei d ce e (e e . Di a fa y def d e e - i eb ie e y a e 50 .

Fia i a a y c. e ba y a-e e, a fe (c y fie bi e acce ibi , c-ec a i- c ea a i d ia i ac da i c d ca de e i ea ei a. a c e ba y. Ți aici, c d ca de e i e e-b ie de a a y c b c y e e a ca y de e i ei e y .

Admisie suplimentară DN 50 orizontală

De chideți ca e a efab ica y e ad-ia i e a y c fe y ci ca y i deba a i.

d ce iga i a dei d ce e 58/50.

ī ge i ea a dead ie-c dia e e-e i 50 - ī ga i a dei d ce e (e e .

ATENȚIE! C d ce e de ac da e de a ad-ii ie j a e a e a e a ec i 300 eb ie e e ec ibi a a e dei aa ie c a i ic de ac . a e. Ace c eb ie e aib ce i (i e de 180 . (e a ea i fe i a y a e ii. i ade i a a e. Da iz b e de ae dī c d c-

ade ac da e, e aeaj ge a be e
de eac a e i a ei ei e . Pe a
ei aceaa ei ei e , c d ade
ad ie eb ie ae i [c a-
i C d ade ei a e aefi ac da
a ei ea e i.



CONEXIUNE ELECTRICĂ

N ai e a ee ic a e
ie ee c ie ec ice a
, ee a a e de
c d.

ai e de fieca e c a e, c aei
ee ī aaiei di i , a fe
f c ī aaia ai fi
di b ei ede a e e a e.

ATENȚIE! N ī d ce i ici da ee
[a ! A aca e de e ī a a a
ae ca a defec i i da e.

N ee a abie (de e . EN), ec i ie
ecifice ii (de e . VDE), ec i e-
c i ie e a i ca i ai e ei de a i-
ē a e eb ie e ec a e.

Re ec ai ē i ea de f c i a e [ei
c a de fab ica ie)!

Ī aa ii ede ī c de ī e, ca e -
e e, e ec i e e . a, [f c ie de
ie a ei. A e i a ea a ai aa ei
de a ī eg a e a ei a ē ei
defec i ef c i a , chia i a cic d
acea a e e e a .

Dac a -a [ç i ea e ic,
acea a e e dec ec a de e a
c [f . a e. ai e de e edie ea ca ei
defec i ii, ee eb ie c dī i-
, de a ece a e e ea a ef
a ci ii. N a e c e aj di ec de
di f c i a ae.

Instalații în curentul alternativ

E e e. i ac. da ea ī aa ei ai a
i ī a a [d eg a ē a, ca e
e af [- a i ca dea a ei
de . ei ei e ie ea ig a c 16
A (ē).

Instalații în curent trifazat

Pe c ei ea e ec ic a a ei de
. a e, eb ie e . i CEE 5
i, ī a a [d eg a ē a, ca e
af [- a i ca dea a ei de
ei ei e (3/N/PE~230/400 V).

ATENȚIE! Ca ig a e ei ī a e ē
ī a ie, eb ie i a e ai ig a e
e e a ig a e a ec ca ac e i-
ica C.

Montarea sistemului de comandă (în afară de compli 300)

E a i e de c d ai
a i ca dea a ei de ei e
ī e i ē i ca ca a e e [chi .
Si e dec d eb ie fie bī ea cc-
ei bi, e afi ibi ic d c .
U idi ea [a ic de a edi -
ge i e dec d.

Nivele de conectare

P ç e e de ie i i e ē e a e dī
fab ic e [i ea a da dead ie
a ī a a ei e ec i e.

Dac eb ie ee ec a i a [i e de
ad ie, a ci eb ie edefi i ç
de i e (afa de c . i 300), de a ece
[ca c a e a e aj ge a ei ei -
e [ad ie.

Ce ea e ç e dec ec a e ē a a
(+2 c). ii a ii ed be a cī de f (+
4 c) e e a ea i [da a , c -
e ē de ç e i e dec d.

Restabilirea nivelului de pornire (în afară de compli 300)

O i ç e a ī a a ia, e a i c a-
. Ma a -0-A a e Ø0 . Reg a ea
ç ide ie e ea i ea [d -
ØE a a a gic K1 d ea a a e a [
i e dec d. de ē a i e a
ca ac a e a d i.

Pe ea a a gic eg e c ei di de
ī a e, ca e de ie P1 - P2 - P3.

- P1 = F ç ie de diag ē
- P2 ī ea = i e a ei e af e-
e ie dé dec ec a e, [ç b
ie dec ec a e
- P3 ī ea = i e a ei a ī ie-
dec ec a e

U e i e e dec ec a ec a , ē
a ag i ea ī fe i a aad ie i. Te ie ē
ī e ai P2, da ç ī ea i P3,
eb ie e efec e e ga .

R ci ic b de ega a de b P1 c
a ē ad ē a i [e ace de
cea ic. Sc f da ac f [e e-
b ç de ie i a i- ē .
ea ç dī . Da ç P3 ai ī ea [ç,
ci i b de ega e [ç . a ie [
e ace de cea ic i c f da if-
dī .

Re e a i ace ce, ē c d P3 ai
ī ea , a i ci i b de ega e
c eca ie [a i, [e ç . a ace. de
cea ic, ē c d P3 ī ea dī .
P ç de ie e e e a.

Instalație de alarmă

Me aje e de defec i ie ea i ea ē a
ic, c i ac ic. [a a ia de a a ē de-
e dē de e ea [e ie a ē di f c-
i ai ē ie i ei (LED- ,
[afa ē de AD 00 ic i 300). Si a e
a de a a ē ac ic ī eg a . Se a
ac ic e a e i ī e edie ea di-
f c i ai ē ii a [ge ea.

Da ç c de ē aj e i e . c
ac ic a e aj i de di f c i a i a e,
a ci e a . de a a ē e e a ē i
ai de a e ī c ac ibe e ia
(b e 40 i 41). e a ī (c i 300 [.
e ç). C ac . a de chi a di f c i-
a ī ii c e e a e f ç ca c a.
5A / 250V AC. C ac e de chide d ē
e edie ea di f c i a ē ii.

Acumulator pentru instalația de alarmă (în afară de compli 300)

Di i i de a a ē e de e dē de e-
ea [e ie - ia e, [ca ei e e
de c e , a e fi dec a ē a a ē
de a ē a e. Pe a e ī e f c i a ē
ī a a ia de a a ē i [ca ei e e de
c e , eb ie i a ac a . De-
chide i a ā a e ē . Rac da ac -
a a ce a de ac da e i fi a i e a-
ī a c . e ē a j c ie . ide
cab e i e . Ace a a e a i e a ī a-
a ia de a a ē . c e e gie ee ç ic, [ca
ei a a ec ī e i de cca. 1 ē .

D ē e . e i ea e i ī i de e ea, ac a-
ē e f ca ç dī [da a . U
ac a de ç ca e e eg i def c-
i a e f cca. 24 e, [ç ca ea c e ē
e b ī ed ē cca. 100 e.

Ve ifica i [d eg a f c i a i a ea
ac a i! Pe acea a, dec ec a i
e i ea de e ea i dec a a i e aj de
a ē a e. S a a. ei ac ice e b ie ē e ed ç e if ica i i de ai
. e ī e. D a a de ia ē e e de cca. 5
a i. N a i da a de i i a e ac a i
chi ba a- e e i d ē 5 a i.

U i i a [ai ac a 9V! ca i i ē ii ba e ii ca e e ē e ic de e ie!

Contorul orelor de funcționare

O i a, c a e def c i a e
a e fi i i a [i e. de c d [
afa ē de c i 300). Pe acea a, c -
a ic e i ie c . i e def c i-
a e acca. 8 ii d ce i- e. a ī
[c BSZ [cee 4 fe. ca [ca e
d ē e ie a ī a a ie a e ici -
afi aj, c e def c i a e eb ie
ē ci a 180 .

Oprirea buzerului intern

afa ē de c i 300. Sc a e i j e i-
gi a (BRX/BRX1). Pe a e ie de e-
ç , ei d ce i j e e if de
e ege ē c 2b e.

Buzer extern (accesoriu)

De chideți a ă a e ă a ie ide c ă d .

La b e e "S+" i "S-" e a ec ec a e i ă ac ic de e a e, i e a, e a a de 12 VDC c c de c e ă de a .30 A. B e ī e a efi i i a ege e.

La c i300, a efi a a ă de e de ă de e ea ca acce i , c de a je i ă a e e .

La instalațiile duble: Bliț sau lumină de avertizare extern(ă) de 230 V~ (accesoriu)

C ec a i ī a 230Vz(a .1A) a b a N i41.

A e a i ea c ă i a ă de ab a Uz a 40. Ci i de c e e ea ig a ī F1.

Reg a i J e BRX2; a fe :
Bi ek: BRX2 (e a e ===)
L ī de a e ia ea BRX2
(ī e ie _ ; ;).

FUNCȚIONAREA

Funcționare de probă și verificarea funcționării

1. De chideți ca ac de c ă a de a e- e .
2. De chideți a ă adi c d ca ad ie ide e ī e.
3. P e ī a a ia b e ī e, e ec a i ī dica di ec ieic : ī .
4. U e i e e ă a ie de - ie.
5. P a e ea ac ig e e e e- . M i ia i ce de a e ī ifici de c ă a e.
6. Ridicați f c ide ie f ce c . a e e ç de ie, ă c di a a ia de a a ă dec a ea ă .
7. Închideți di ifici de c ă a e c ca ac iga ă a.
8. P ī ai e cic ide c ec a.e, ei ifica ie a ei a ea e e i, fi ī g ie i b a a.

Mod automat

M d a a e ef c i a ea a a ī a a ie. Pe ă acea a, c a ba- c a eb ie ad f ă ia "A a". P ī c de ie ī eg a, a e ec- ec a ă idec ec a ă c f ie ide ichid di e e . F c i a ea ei (a c i300 - a ea eg i de f c i a e) e ei dica ă ī - di d ī a e de.

ATENȚIE! ă ca ca ă i ă de ad ii e e- ce i - a de a i (de e . d ă ea i ci ei), a a di ad ie eb ie e ă , a fe f - c ă a ia de a e ce a ă f c ī a e f . d . a dec a e f ei i f c- i a e c ī ă , ci ei c de a ç ie a a i ei).

Mod manual

Ad ce i c a ba c a f ă ia "Ma a". P a f c i ea ă ac ī de- e dē de ī e . de a e a e f d de f c i a e c ī ă . E ac a ea a ei ī a e eb ie i ia ă de aceea ī ifici de c ă a e.

Oprirea

Ad ce i c a ba c a f ă ia "0", a e ac i ă . Ī a a ia de a a ă e ed ī f a e de f c i a e.

Pe ă c ă i de e a a ie i de f e i e e a i e de c a d a a ă ii a i ia "0", ci c a e i f dea a e ă dī i- ă .

Inspecția

Pe ă e i e ea ig a ei f c i a e, eb ie e ă c i a a ī a a- ie ī c i a ă b a ii.

ÎNTREȚINEREA

V ec a d e ec a ea f e i ic - f EN 12056-4.

Pe ă a ga a a ig a ă c ī ī f c i a ea ī a a ie d ea a ă , ă ec a d f cheie ea i c ac de f e i e.

e i e ea a ie de a ea e a ec a e ii fieca e i ă ie e ă e ē a ă eb ie ea i- a e de e e i a e a de 3 ī f c - a ii c e ciae, de 6 ī f ca ec ai e fa iii a a 12 ī f ca ec ī - g ă fa ie.

a ī e de fieca e c a e, c a e i e ç ī a a ie idī i ă , a fe f c i a a ia ă a fi ă dī b e i e de a e e a .

Ve ifica i de e i a ea eca ig i chi ig a e ç i ia c d ç ei fe ibi e dī ca ic. C d ç e e de e i a e a f d ie eb ie f c ie.

i f e i e ii, ă ec a d e ec- a ea ă a e c ă i:

1. Ve ifica i e a ei a ea c i. de eg - ă ī ce ea ea ei f c j a ea i a a ii ifi ī g i .
2. Ac i a ea a ei; Ve ifica ea acce ibi i- ă ii a e, ega ea i b ifie ea, da ă e e ca .
3. De chide ea ic ă a ea di i ide ig a ă c a c ge ii f e ī e; C ca i ibi ei (ca e ă).
4. C ă a ea ei ia ei c d ç ei di- ec ac da e; Ve ifica ea i ia- g i.

R ii a i a ea chii a- c ie.

5. C ei i, c e a ea - a e - ie - a chi ba ea ei i (da ç e i ă ca e ă de ei).
6. C ă a ī e ă a e e i (a e ie, e ec i c f ce ī e ecia e) de e . f de ă a ea i i.
7. Ve ifica ea ă ii e i de c ec a- e.
8. S ă a ea c e ă a ī a a ie i c a ă a fieca e 2 ă i.
9. Ve ifica ea i e i e ec ic a ī a- a ie i. Si e de c ă d f ī ece i ī e ie, i eb ie ă fie ī eg a ac a , ia ace a eb ie c ă a f d eg a f i i a ii. Pe ă ace a, a ă ci c d ī a a ia e i e, idica i f f e e , e a de a a de a ă a e . f eb ie c - ă a da ç e e ece a.

D ă ea i a ea c ă i de f e i e e, ī a a ia eb ie ă di f f c i e d ă ea i a ea ei f c i ă i de b. Te ie f c i ce e ba a f e i- e ii c eci a ea c ă i ea i a- e ia da e e e ia e.

Controlul uleiului

(Va abi ai e ī a a ie 08/2, 25/2 i 35/2) Ca i a, b ie c ag ī e i e i a heag a ă , e ec i b ie ī b eb ie de f c e de j f ej ei i a e e ca f e ă c di e e . O ifici de e e i de g ie a ca ei e ie e e a a e e ei ī ī e edi b i "U ei". Pe c ga i ii eca ice, ei di ca e a de ei ī c i ca ia ea e i- da ă e e ac a/ ie eca a/ f - a c a de ă .

Da ç ei c ī ea ( ), eb ie e ea i e ī chi b de ei. D ă a e 300 e de f c i a e, i a. d ă 6 i, c a i di ! .

Da ç ei c ī e i a ă. ii i- ă i, f afa ă de ei ai eb ie f c i ă i ga i a eca ic. Pe ī i a ea ca e ei de ei a efi a, chia i e- i, ee ç d a a a i de c a e a ă ii "DKG" f c b i "DKG".

Înlocuirea uleiului

(Va abi ai e ī a a ie c i ie de ă 08/2, 25/2 i 35/2) Pe e ī e ea ig a ei f c i a e, i chi b de ei eb ie ea i a d ă 300 de e de f c i a e. i - a chi b de ei d ă 1000 e de f c i a e. ca i ă ai ic de e de f c i a e, eb - ie e ea i e f ce ī da ă e ā chi b de ei.

Da ă e a ă a e a ec i i ī e ic ab a i e, chi b ie de ei eb - ie e e a ī e a e c e ă ai c e.

Pe chi ba ea c ī . ica e ei de ei, eb ie i i a ei ī ea hid a ic HLP a ca ei de ă c ia e 22 - 46, de e. M bi DTE 22, DTE 24, DTE 25.

Ca ea de e e a 380 c a e e M iC UC 08/2 M i 25/2 M i 1000 c a e e M iF ee 25/2 BW i 35/2 BW.

Ca e a de ei a e ie fie ai c ca ea de ei a . O a- e e d ce a di ge ea ei.

Controlul fantei

(Va abi ai e e c ç).
T b ie ca ca ei ei, ec i - b ie de eg i de fi a e a ī a a iei eb ie c a e dac fi a e ī ie i, a e ie, eb ie e.

ca ei e i ed e de a g - e ai e ice f c i a e a a ei e i de ie e f ç de e e dī a de b - ca e a ei), i eca i de - ie e eb ie c a e de ecia i dac a e i, a e ie, eb ie chi ba e.

C aj ei e adec a e, de e e e a a a e, eb ie a fa a dī - e de ie e i aca de ie e. O fa de e e 0,2 eb ie ed .



Reglarea fantei

(Va abi ai e e e c ç).

1. B ca i de ie e c b ca de e i de face i b ce a c a gi e ī e i a he ag a .

2. Sc a e i ie a de e i e, de ie- e i aiba de aj a e i, a i, eī d ce i ie a de e i e i de ie e.

3. B ca i de ie e i ;770T BT /T1_12Tf 0 T39aj ā g (179 T 1114 8 0 0 8 49.6063 316.95]5(a)0.5(de)0ccAT-a 0 8 49.6063 361.0283

购买君格的产品，一流的质量与高端的服务是并存的。

请按照安装手册进行安装，才能确保产品达到让客户满意的工作性能。

因错误安装或误操作所引起的产品损坏会影响质保。

和所有电子设备一样，该产品在断电或者出现故障的情况下将停止工作。

如果可能造成损失，应安装独立的报警系统。

根据不同应用，可安装应急发电机或备用系统。

本使用手册包含安装、操作和维护期间必须遵守的基本信息。在设备安装和投入运行之前安装人员及技术人员/操作人员都必须认真阅读手册，并将其保存在泵或设备安装位置附近以供随手查阅。不遵守安全须知可能导致保修失效。

在本手册中，安全信息由特定的符号明确标识。忽视这些信息可能会导致危险。

一般人身危险

电压警告

注意！对设备和操作人员有危险

所有操作、维修、检查和安装人员都必须具备从事这项工作的相关资质，并通读手册内容以确保充分掌握。人员的监督、能力和职责范围由运营商负责管理。如果任何人不具备必要的技能，则必须向其提供相应的指导和培训。

严格遵守本手册中的安全说明、现行国家事故预防法规以及任何内部作业、操作和安全规章。

/

务必遵守所有法规、本地条例和安全法规。

电力安全隐患要特别小心。

如果存在危险（如爆炸、有毒、灼热）物质泄漏，必须安全地排放，避免危及人身或环境。同时严格遵守相关法规。

作为一项基本原则，只有关闭设备时才能在设备上进行作业。如果在输送有害物质的泵或设备上作业，必须先清洁污染物。

在作业完成后，应必须立即复原所有安全和保护组件和/或将其投入使用。根据现行法规和规定，在重新启动前必须先检查其有效性。

任何改动或更改设备的操作须征得制造商的同意。为确保安全，务必使用制造商认可的 原厂 备件和附件。使用非原装零件可能会导致保修失效。

只有用于正确用途，设备才能安全运行。在任何情况下都不得超过在 “ 技术数据 ” 章节给出的限值。

在开始维修或维护工作前，封锁作业区并检查起吊工具是否状态良好。

不要单独作业。一定要戴好安全帽、护眼镜和安全靴，必要时系上安全带。

在进行焊接工作或使用电气装置之前，检查有无爆炸危险。

在污水处理系统中作业的人员必须接受抗体接种以免被在系统中出现的病原体感染。出于健康考虑，无论在哪里工作一定要特别注意洁净度。

确保在工作区内无任何有毒气体。

严格遵守职业健康和安全作业法规，确保随身携带一个急救箱。

在某些情况下，泵及其输送介质可能高温灼热而导致烧伤。

当设备位于爆炸性危险区域内时，适用特殊法规！

即接即用型compli污水提升泵站通过LGA认证，适合处理厕所和小便池废水以及含有常见杂质的家庭废水。

该水箱能够浸没在深度不超过2米的水中不超过7天。

控制单元不能浸水，但具有IP44防溅等级。

如果安装合格并使用得当，该控制单元符合EMC指令2014/30/EU的防护要求，适合家用并使用普通电源供电。由于抗干扰性不够，不宜采用企业高压变压器提供的工业电源。

泵的使用必须遵守有关国家法律、法规和规定，例如：

- 建筑和地面排水系统的排污装置（ 如欧洲EN12050和12056 ）
- 家庭污水和废水（ 如德国EN12056)
- 低压系统的安装（ 如德国VDE 0100 ）
- 安全和加工材料（ 如德国BetrSichV和BGR500 ）
- 污水处理系统安全（ 如德国GUV-V C5，GUV-R104和GUV-R126 ）
- 电气系统和操作资源（ 如德国GUV-V A3 ）
- 防爆标准 EN60079-0, EN60079-1, EN60079-14, EN60079-17和EN 1127-1

- 水箱，泵及进水口夹紧法兰
- 缩径接头DN150/ DN 100，用于compli 500和1000
- 通风管套管（带软管卡箍的compli 1200柔性连接管）
- 压力排水管连接法兰
- 压力排水管柔性连接管，带软管卡箍
- 手动隔膜泵或额外DN50进水口插入式密封件
- 箱体固定材料压力排水管止回阀(compli 300、500、1000和1200）
- 控制单元（非compli 300）

工作制：间歇运行S3

泵安装必须保证抗浮力和自由直立。部件周围和上方必须至少有60厘米宽或高的工作区域以方便操作或维护

通风：通风管必须高于房顶。

进水口：在水箱前面的进水口必须安装废水闸阀。

压力排水管：在压力排水管的止回阀之后必须加装一个废水闸阀。如果系统的供货范围内不包括止回阀，则必须安装EN认证的翻板式止回阀。

压力排水管必须在本地背压水位以上设置回型弯。

必须提供泵集水坑以便处理来自泵安装区域的积水。

注意！各个组件和水箱的所有固定螺栓的拧紧扭矩不得超过6 Nm。

关闭进水口（附件）处的闸阀以防止在安装过程中漏水。

compli 300：选择所需的DN100进水口，在侧面或顶部标记处使用102ø孔锯或竖锯切开进水口，然后去除边缘毛刺。使用六角螺钉将附带的夹紧法兰固定到进水口，不要拧紧。

取出设备固定支架并拧到水箱上，然后在安装了夹紧法兰的水箱上推入进水管， 并尽量让进水管深入水罐。

在地板上标记膨胀管的位置，然后钻孔并安装膨胀螺丝。

现在紧固夹紧法兰，然后使用木螺钉和垫片将设备固定到地板上。

所有其他compli型号：必须使进水管从夹紧法兰口尽量深入罐体，然后对齐。

如果使用DN150侧进水口，必须首先在标记位置处使用ø152的孔锯切开进水口，然后去除毛刺。标准进水口必须使用封闭套件（附件）封闭，并复位启动水位。

注：对于compli 500和1000，如果先在夹紧法兰安装附带的缩径接头，进水口管径可从DN150缩小至DN100

拧紧夹紧法兰上的六角螺钉

标记水箱和地板固定孔的位置，然后钻孔。

将木螺钉、垫圈和膨胀管一起插入孔内并拧紧。

注意！确保水箱不会由于螺钉拧得过紧而变形，否则可能会导致泄漏。

compli 1200设备的水箱在两侧使用两个支架加固。

使用DN70套管将通风管连接到水箱右上方，使之高于房顶。

对于compli 1200，在标记处切断右上方 ø78 mm管道并去毛刺。然后使用DN70柔性接头连接通风管，使之高于房顶。

安装以下部件到出口法兰上：

1. 止回阀（不在供货范围内时）

2. 截止阀（附件）

3. 连接法兰

4. 使用柔性接头连接压力排水管并在本地背压水位以上设置回型弯。

DN50

此进水口用于连接手动隔膜泵。

使用孔锯在标记处切开管道连接。然后去除毛刺边缘。

将插入式密封件58/50放入到位。

将外径为50毫米的进水管穿过密封件推入水箱内，到水箱底部的距离至少保持50毫米。

将手动隔膜泵固定在墙上易于检修的位置，并连接到插入式管道上，然后将压力排水管连接到手动隔膜泵。在这里，压力排水管同样必须在本地背压水位以上设置回型弯。

DN50

使用孔锯，沿预切沟槽切开进水口。去除边缘毛刺。

将插入式密封件58/50放入到位。

将外径为50毫米的进水管穿过密封件推入水箱内。

注意！连接设备侧面低水位进水口的管道必须配有一个弯头，尽可能靠近设备。这个弯头的内底到地板的高度至少为180毫米。在连接管内集结的气穴可能导致溢流问题，从而产生背压。为了防止背压，进水管必须在最高点排放空气。为此可将通风管连接到水箱的通风装置。



只有有资质的电工才能执行泵或控制装置的电气作业。

开展任何作业之前拔出电源插头，确保他人不会再次接通电源。

注意！切勿把电源插头置入水中！插头进水可能会造成故障和损坏。

必须遵守各种情况（如EN）适用的标准、国家法规（如德国VDE）以及本地电网运营商的规定。

注意工作电压（见铭牌）！

设备带有液位控制器，可根据水位启动和停止泵。一旦发生故障，即使只是暂时性的故障，集成式报警系统就会发出蜂鸣声

如果泵过热，电机绕组内的热敏开关会停止电机运行。在热敏开关切断系统运行后应先拔出电源插头，再排除故障。如果仍然通电，设备可能会自动重新启动。这不会产生直接的故障消息。

AC

泵电源插座必须根据相关法规正确安装在干燥房间内高于背压水位的地方并配备至少16 A（延时型）的保险丝。

污水处理装置的电气连接需要提供一个5孔 CEE电源插座。该插座必须位于干燥房间内，高于背压水位（3/N/PE～230/400 V）。

注意！泵只能使用慢熔断保险丝或C特性自动熔丝。

compli 300

控制单元只能安装在干燥房间内高于背压水位的地方，随时保持外壳封闭。安装位置必须方便检修。高湿度和结露都会损坏控制装置！

工厂针对各型号的标准进水口高度设置了启动点和关闭点。

如果使用不同的进水口高度，就必须重新定义启动点（不适用于compli 300），否则进水口可能会出现背压。

重新设置后控制单元会自动将报警（+2厘米）和（双泵型）峰值负载（+4厘米）的开关点复位。

compli 300

暂时关闭系统，将手动-0-自动开关设为“ 0 ”。通过控制单元右侧的“ 模拟评估器 ”模块调节启动点。暂时取下该模块的透明盖。向集水室注水至进水口开口底部边缘。

在模拟评估器上有三盏指示灯，分别标为P1、P2和P3。应该只有P2亮起。如果P3也亮起，则必须重新调节。

转动P1下面的小调节螺钉，顺时针转动完整的一圈或两圈。然后取浮子开关，将其浸入集水室下关闭点以下，使其再次浮起。如果P3仍亮起，再次顺时针转动调节螺钉一整圈并再次浸没浮子开关。

重复该过程直到P3不再亮灯，然后逆时针往回转动调节螺钉直到P3再次亮起的确切点。至此启动点设置完毕。

故障消息采用声光两种形式发出。标准电源供电报警系统报告泵内电机的故障（红色LED，不适用于AD 00或compli 300），同时内置声音报警响起。该声音只有在排除故障或完全停用装置时才能关闭。

如果安装现场不合适使用声音报警，可以通过电路板上的无源触点（端子40和41）发出报警信号（compli 300的端子在插头内）。集中式报警的无源触点最高容量为5 A/ 250 VAC。该触点在故障排除后重新断开。

compli 300

标准报警装置由电源供电，即断电就无法触发高水位报警。为了确保即使断电也能正常工作，必须使用可充电电池。打开透明盖。将电池组连接至接线夹，并使用原电缆扎带固定到PCB的预定位置（G1）处。在持续报警的情况下，电池组可向报警系统供电约1小时。

在恢复通电后，电池自动重新充电。空电池在充电约24小时后就可以投入使用，约100小时完全充满。

定期检查电池的状态！具体做法是断开设备电源，触发高水位警报。声音信号的音量在数分钟后没有明显降低迹象。电池使用寿命大约为5年。注意电池上的日期，五年后应及时予以更换。

只能使用9V可充电电池！使用干电池有爆炸危险！

控制单元可以安装选配的计时器（不适用于compli 300）。具体做法是剪短计时器的接头到约8毫米，将其插入到电路板BSZ处的4孔插座。如果再次开机后没有计时器显示，那么将计时器旋转180 °。

不适用于compli 300。拆下密封的跳线（BRX/BRX1）。为了避免跳线丢失，将它装到两针连接器的一个针脚上。

打开控制单元上的透明盖。

在端子“ S+ ”和“ S- ”上可以连接一个额定电流不超过30mA、12 VDC的额外声音信号发生器。内部报警蜂鸣器可以独立地打开或关闭。

在compli 300的情况下，可作为附件安装一个独立于主电源供电型报警装置。水箱上有一个专门的安装底座。

230V

连接交流230V的报警灯（电流最大1A）至接线端子N和41.

一个带绝缘的线桥接在端子U~和41之间，电路将受到保险管F1的保护。

跳线BRX2设置：闪烁灯无需BRX2设置（连续===），报警灯应有BRX2位置（闪烁 (_Π_Π_)

1. 打开水箱的维护盖。

2. 打开进水口和压力排水管的截止阀。

3. 将设备接通电源，并观察旋转方向指示。

4. 注满水箱至启动水位。

5. 泵现在启动并抽空水箱。通过维护口观察泵送过程。

6. 用手慢慢抬起液位控制器的浮子，直到高于启动点并保持直到触发报警。

7. 然后使用盖子和密封件封闭维护口。

8. 通过开关运行数次，确保水箱、接头和管道不漏水。

自动运行是装置的正常运行模式。因此摇臂开关必须设为“ 自动 ”模式。泵可通过集成的液位控制器根据水箱水位来启动和关闭。泵运行时绿色LED灯亮起（在compli 300的情况下表示准备好运行）。

注意！如果过量污水流入设备（例如排空泳池时），打小进水口截止阀，直到设备可以再次正常运行，反复启动和关闭（不要连续泵送，否则可能导致泵电动机过热）。

将模式开关设为“ 手动 ”，可使泵长时间运行，不受污水水位影响。因此应通过维护口来观察泵出操作。

将模式开关设为“ 0 ”，可关闭泵，但报警系统仍保持激活状态。

在维修和维护控制装置和泵前，不要简单地将选择开关拨到“ 0 ”位置，而应该拔掉设备电源。

为了保持可靠运行，每月目视检查装置一次，包括管道连接。

我们建议您根据EN12056-4维修设备。

为确保设备长期可靠，建议您签订维修合同。

污水提升装置应由专业人员进行定期检修保养。商业楼宇的维保周期是3个月，公寓楼的维保周期是6个月，独立式住宅是12个月。

在进行任何作业之前都必须先断开泵和控制装置的电源，并采取措施以确保其不再通电。

检查电缆有无机械或化学性损坏。如有破损或扭结，予以更换。

我们建议维护工作应包括以下内容：

1. 检查连接点是否漏水，并检查设备和管件的周边区域。

2. 操作截止阀，检查它们能否轻松移动。必要时予以调节和润滑。

3. 打开并清洁翻板式止回阀；检查阀座和阀球（阀门）。

4. 清洗泵及与箱体连接管道；检查叶轮与轴承。

5. 检查润滑油。必要时加满或更换润滑油（水泵有油腔时）。

6. 清洁水箱内部（必要时或者特别要求时）；例如清除任何油脂。

7. 检查集水箱的状况

8. 每2年用水冲洗系统一次

9. 检查设备的电气部分。控制单元本身是免维护的，但如果配备了可充电电池，则应该定期检查，以确保电池状态良好。具体做法是断开设备的电源，并用手慢慢抬起液位控制器的浮子，然后保持直到触发报警。此外，必要时清洁浮子。

完成所有的维修任务后必须进行试运行，然后将设备重新投入使用。该检修必须记录在案，注明重要数据以及所有维修任务的细节。

（仅适用于08/2、25/2和35/2型号）。首先，拧开泵周围的六角螺栓或内六角螺栓，从水箱上卸下泵和叶轮的组件。油腔堵头标记为“ Ol ”。为了检查机械密封，润滑油及任何残余物必须从油腔中排出，并收集在一个干净的测量容器内。

Π 如果润滑油含水（乳浊液），必须更

换润滑油，并在300个工作小时后再检查一次，而不是在6个月后！

- 但是，如果油被水和污染物污染，则除了润滑油，还要更换机械密封。
- 为监测油腔，也可将“ DKG “ 密封螺栓取下，更换为 ” DKG “ 泄漏探测传感器。

仅适用于08/2、25/2和35/2型号）。为保证可靠运行，第一次更换润滑油应在运行300小时后进行，以后每运行1000小时更换一次润滑油。

即使运行时数很少，仍应每年至少更换一次润滑油。

如果泵送极强研磨成分的废水，应相应缩短更换润滑油的时间间隔。

使用HLP液压矿物油，粘度等级22至46，如美孚DTE22、DTE24、DTE25，来更换油腔中的润滑油。

MultiCut系列泵UC08/2M和UC25/2M的润滑油用量为380 cm3，而MultiFree系列泵UC25/2BW和UC35/2BW为1000毫升。

贮油器只能加注一定量的润滑油。过多会导致泵无法运行。

仅适用于带切割系统的泵。必须检查泵壳螺钉以及连接和固定螺钉，以确保其紧固。必要时拧紧。

如果泵性能下降、运行噪音越来越响或切割性能降低（泵易于堵塞），必须联系专业人员检查叶轮和切割系统的磨损情况，必要时予以更换。

使用合适的工具（例如塞尺）测量切割转子和切板之间的切割间隙。切割间隙超过0.2毫米时必须调低。



1. 用一块木头阻塞切割转子并拧松中心内六角螺钉。

2. 取下压缩片、切割转子和调节垫片，然后再次装上压缩片和切割转子。

3. 阻塞切割转子，并再次拧紧内六角螺钉（拧紧扭矩8 Nm）。

4. 检查切割转子移动自由度以及切割间隙（不得超过0.2毫米）。

如果切割间隙仍然太大，必须再拆下一个调节垫片。重复步骤1-4。

- 检查电源电压、保险丝和接地故障断路器。只能使用相同容量的保险丝来更换损坏的保险丝！如果保险丝再次烧断，请联系有资质的电工或我们的售后服务。
- 230/12V控制变压器的保险管（延迟型）、电机接触器和230V交流电源发生故障。只能使用相同容量的保险丝来更换损坏的保险丝！
- 如果电源线损坏，只能联系制造商来更换。
- 如果浮子开关受阻，关闭进水口截止阀，打开维护盖，疏通堵塞。
- 因为泵堵塞，电机绕组内的热敏开关可能关闭了系统。在这种情况下，关闭进水口截止阀，排空水箱，拔出电源插头，拆下泵组件并疏通堵塞。
- 检查压力排水管中的截止阀是否完全打开。
- 如果压力排水管堵塞，用水冲洗压力排水管进行清洁。
- 如果止回阀阻塞，清空压力排水管并清洁止回阀。
- 如果通风系统堵塞，清洁引自泵水箱的通风管，检查通风孔。
- 如果设备在开始泵送时工作正常，但在结束时声音变得非常响，则必须由合格的电工在控制单元重新定义关闭点。

"Drehfeld falsch" ”

- 电源相序错误或缺相- 因此降低或停止泵输送。电源连接只能由合格的电工进行维修操作。

"Störung Pumpe" ”
compli 300

- 泵通过一个集成的电路断路器进行保护。如果过载或电动马达故障，该断路器会关闭泵。在发生这种情况后，它必须手动复位以便再次运行泵。控制箱要求由合格的电工才能打开控制单元来按下该复位按钮。

"Hochwasser" ”
compli 300

- 泵送流量过低或进水流量过高导致水箱水位过高。清除泵或压力排水管内的任何堵塞物和/或消除过多的流入量。

LED P1
compli 300

- 综合液位开关故障。请致电我们的售后服务。
- 水箱内没有剩余的水。加注少量的水。
- 注意：如果在泵送之后LED灯短暂亮起，这不属于故障信号。

“ ”
(compli 300

- 泵的停止水位太低。

拧下集水箱前面的综合液位开关上的三颗固定螺钉。小心向右旋转到关闭点可设置更高的水位。重新拧紧螺钉。在泵送期间如果LED2熄灭，则说明达到关闭水位。

注意！也可能同时需要重新调节启动水位（请参阅“ 重新定义启动水位 ” 章节）。

注意：如果感到正常呼噜声太大，也可以这种方式将停止水位设到一个更高的水位。）

TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA -CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES- TECHNISCHE GEGEVENS - DATI TECNICI - DANE TECHNICZNE - TECHNICKÉ ÚDAJE - TECHNICKÉ ÚDAJE - MŰSZAKI ADATOK -DATE TEHNICE - 技术指标

compli 100



compli 300



compli 400



compli 500



compli 500 M



compli 1000




DN70
(Ø75)
DN100
(Ø110)
DN150
(Ø160)
DN70
600
413
651
835
DN40 (Ø50)
455
485
585
150
131
773
1 1/2"
300
150
(123)
150
15
150
215
650
170
DN150/DN50
(Ø160/Ø50)
315
275
180
DN150/DN50
(Ø160/Ø50)
DN150
43117-00


42208-00

		... 300 E	**... 400 E**	**... 1010 BWE**	**... 400**
	[kg]	29	55	118	56
	PN 10	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80
	[ ]	50	70	70	70
	S3*	10 %	25 %	25 %	30 %
P1	[kW]	1,37	1,55	1,55	1,25
P2	[kW]	0,98	1,10	1,10	0,87
U	[V]	1/N/PE z230	1/N/PE z230	1/N/PE z230	3/N/PE z400
f	[H]	50	50	50	50
I	[A]	6,0	7,1	7,1	2,2
.	[ī -1]	2700	1428	1428	1390
			AD 69 ECP	BD 610 ECP	AD 00 P

		... 510/4 BW **... 1010/4 BW** **... 1210/4 BW**	**... 515/4 BW** **... 1015/4 BW** **... 1215/4 BW**	**... 525/4 BW** **... 1025/4 BW** **... 1225/4 BW**	**... 525/2 BW** **... 1025/2 BW** **... 1225/2 BW**	**... 535/2 BW** **... 1035/2 BW** **... 1235/2 BW**
	[kg]	66/118/118/145	66/118/118/145	66/118/118/145	68/120/122/149	72/125/131/158
	PN 10	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80
	[ ]	70	70	70	70	70
	S3*	45 %	30 %	15 %	25 %	25 %
P1	[kW]	1,3	2,2	3,0	3,3	4,8
P2	[kW]	1,0	1,7	2,2	2,6	4,0
U	[V]	3/N/PE z400	3/N/PE z400	3/N/PE z400	3/N/PE z400	3/N/PE z400
f	[H]	50	50	50	50	50
I	[A]	2,8	3,9	5,1	5,4	7,8
.	[ī -1]	1451	1405	1363	2807	2857
		AD 25 P / BD 25 P	AD 46 P / BD 46 P	AD 46 P / BD 46 P	AD 46 P / BD 46 P	AD 610 P / BD 610 P

		... 108/2 ME **... 508/2 ME** **... 1008/2 ME**	**... 108/2 M** **... 508/2 M** **... 1008/2 M**	**... 120/2 M** **... 520/2 M** **... 1020/2 M**
	[kg]	42/50/77	41/49/75	43/51/79
	PN 10	DN 32/40/40	DN 32/40/40	DN 32/40/40
	[ ]	7	7	7
	S3*	10 %	35 %	25 %
P1	[kW]	1,70	1,65	2,30
P2	[kW]	1,14	1,24	1,85
U	[V]	1/N/PE z230	3/N/PE z400	3/N/PE z400
f	[H]	50	50	50
I	[A]	7,5	2,8	3,9
.	[ī -1]	2584	2674	2860
		AD 08/2 MEP	AD 00 P / BD 00 P	AD 46 P / BD 46 P

*E a ef 40%: 4 ī . e a i ¯ a d 6 ī . e (C c e d a ¡ ¯ 10 ī .);
E e i : 40%: 4 ī . dif ¯ i a e ¸ + 6 ī . di a a (d a a de cic 10 ī .)
P ' k ad 40%: 4 ī . à 6 ī . e ka [¯ ' ac ¯ h ck 10 ī .)
4 e c ¸ e 6 e c ¸ ¯ e (cik id 10 e c)

E e e: 40% = 4 ī de e ice e 6 ī de a e (D e d je · 10 ī)
P k ad 40%: 4 ī ac i 6 · ī e (C a c k · 10 ī);
P ¯ k ad 40%: 4 ī · e d ka a 6 ī · e ¸ ka (d ba ¸ a i a c k 10 · ī);
E e 40%: 4 ī f ¯ c] ¯ a e ¡ i 6 ī a ¸ [i a i a i 10 ī)

Leistung - Performance - Puissances - Capaciteit - Prestazioni - Wydajności i moce - Výkony - Výkony - Teljesítmény - Capacități - 性能参数

H [m]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
c i 300 E	30	29	28	24	22	19	15							**Q [m³/h]**			
c i 400 E	48	40	33	27	20	13											
c i 1010 BWE	52	44	37	29	22	13											
c i 400	48	40	33	27	20	13											
... 10/4 BW	52	44	37	29	22	13											
... 15/4 BW	69	62	56	49	42	36	27	19									
... 25/4 BW					56	49	42	32	22	13							
... 25/2 BW	69	64	58	52	47	42	37	33	28	23	20	14	8	1			
... 35/2 BW	85	80	75	71	66	62	57	54	50	47	44	39	36	33	30	26	21
... 08/2 ME		17		16		14		12		9		7		4			
... 08/2 M		17		16		14		12		9		7		4			
... 20/2 M								16		14		12		10		8	

compli 300



AD 69 ECP

Ei e a age - Si g e i - U i de c a de P e i e - Rege aa a ee e ke dige i a aie - C a d ig - S e ik i - a acji jed ej - d c jed ka jed d ch a e - Riade ie a a h a iade ia - Eg edi be e de e je - Si e de c a d i a aieī di id a - 单泵系统



AD 08/2 MEP

Ei e a age - Si g e i - U i de c a de P e i e - Rege aa a ee e ke dige i a ie - C a d g -Se ik i a acji jed ej - d c jed ka jed d ch a e - Riade ie a a h a iade ia - Eg edi be e de e je - Si e de c a d i a ie di id a - 单泵系统



AD ... P

Ei e a age - Si g e i - U i de c a de P e i e - C a d ig - Rege aa a ee e ke digei a ie - S e ik i a acji jed ej - d c jed ka jed d ch a e - Riade ie a a h a iade ia - Eg edi be e de e je - Si e de c a d i a a ie i di id a - 单泵系统



BD 610 ECP - compli 1008/2 ME

D e a age - D e ¯ j - C a d d i U j de c a de P e d b e - Rege aa a ee d bbe e ī a a ie - C a d d i - S e ¯ ik ī a acji d ej - ' d c jed ka d ji a ' e ' - Riade ie d ji h a iade ia - Ke be e de - Si e de c a d ī a a ie d b - 双泵系统



BD 610 ECP - compli 1010/4 BWE

D e a age - D e U j de c a de P e d b e - C a d d i - Rege aa a ee d bbe e a a ie - S e ik a acji d ej - ' d c jed ka d ji a ' e ' - Riade ie d ji h a iade ia - Ke be e de - Si e de c a d a a ie d b - 双泵系统



BD ... P

D e a age - D e - U de c a de P e d b e - C a d d i - Rege aa a ee d bbe ei a aie - S e ik i a acji
d ej - d c jed ka d ji a e - Riade ie d ji h a iade ia - Ke be e de - Si e de c a i a aie d b - 双
泵系统



CE 0197

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 33803 Steinhagen, Germany

13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Fäkalienhebeanlage

c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)

CE 0197

JUNG PUMPEN G bH - T d ie . 4-6 33803 S eï hage , Ge ä
13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Station de relevage pour effluents contenant des matières fécales

c i 108/2 ME (JP09347/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)
c i 300 E (JP09496/0)

c i 400 E (JP09770/5)
c i 400 E (JP09324/5)

c i 510/4 BW (JP09191/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)
c i 508/2 M (JP43129/0)

c i 1010/4 BWE (JP09273/2)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)
c i 1020/2 M (JP43133/0)

c i 1210/4 BW (JP09168/2)
c i 1215/4 BW (JP09169/2)
c i 1225/4 BW (JP09170/2)

c i 108/2 M (JP09346/5)

c i 400 (JP00637/9)
c i 400 (JP09322/9)

c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 520/2 M (JP43130/0)

c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1008/2 M (JP43132/0)

c i 1225/2 BW (JP09171/2)
c i 1235/2 BW (JP09172/2)

C ec e e eage a ai ede ea e e e de ai e f ca e e de ea e c ē ā de ai e f ca e a -de d i ea de ef e e .

R ACTION AU FEU	NPD
. TANCH IT. À L EAU . TANCH IT. À L AIR	
- E ā ch i ea	ai fai ā
- . ā ch i a de	ai fai ā
EFFICACIT . (PERFORMANCE DE RELEVAGE)	
- Ref e e de ai e ide	ai fai ā
- Racc d de a	ai fai ā
- Di ē i ī i a e de c d ie da ai	ai fai ā
- D bi ī i	ai fai ā
- Pa age ib e ī i a de ī a ai	ai fai ā
- V e ie ī i a	ai fai ā
R SISTANCE M CANIQUE	
- Ca aci de cha ge e abi c e e d c - ec e ē e ii ai ē e ie de b ;i ē	NPD
- S abi c e e d c ec e ē e ii ai ē ī ie de b ;i ē	ai fai ā
NIVEAU SONORE	70 dB(A)
R SISTANCE	
- de a abi c e e	ai fai ā
- de a e f ā ce de e e age	ai fai ā
- de a i ā ce ca i e	ai fai ā
SUBSTANCES DANGEREUSES	NPD

CE 0197

JUNG PUMPEN G bH - Ì d ie . 4-6 33803 Sieì hageì , Ge aì

13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Stazione di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale

c i 108/2 ME (JP09347/5) c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)
c i 300 E (JP09496/0)

c i 400 E (JP09770/5) c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5) c i 400 (JP09322/9)

c i 510/4 BW (JP09191/1) c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1) c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1) c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0) c i 520/2 M (JP43130/0)

c i 1010/4 BWE (JP09273/2) c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5) c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5) c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5) c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1020/2 M (JP43133/0)

c i 1210/4 BW (JP09168/2) c i 1225/2 BW (JP09171/2)
c i 1215/4 BW (JP09169/2) c i 1235/2 BW (JP09172/2)
c i 1225/4 BW (JP09170/2)

Racc ae ea e a ic diac e ef e iedi aì e fecaiediac e ef ec eì e i aì efecaia di a de ie di agì

INFIAMMABILITÀ	NPD
IMPERMEABILITÀ, ERMETICITÀ ALL'ARIA	
- I e eabiì	S ea a
- E eici agi d i	S ea a
EFFICACIA (CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO)	
- P aggi di a e iai idi	S ea a
- C ega e ia b	S ea a
- Mi e ii ede e ieediei ia i e	S ea a
- Ve ci di c i e ii a	S ea a
- Pa aggi ibe ii de i iaì	S ea a
- V e ie ii	S ea a
RESISTENZA MECCANICA	
- Ca aci di ca ic e abiì aeede eba i di acc a e a dif i degi edifici	NPD
- Sabiì aeede eba i di acc a e a i e degi edifici.	S ea a
SOGLIA DI RUMOROSITÀ	70 dB(A)
DUREVOLEZZA	
- de a abiì aeì	S ea a
- de aca aci di ea e	S ea a
- de a e i e a eccaica	S ea a
SOSTANZE PERICOLOSE	NPD

CE 0197

JUNG PUMPEN G bH - Ì d ie . 4-6 33803 Sieì hageì , Ge aì

13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Spildevandsløfteanlæg

c i 108/2 ME (JP09347/5) c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)
c i 300 E (JP09496/0)

c i 400 E (JP09770/5) c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5) c i 400 (JP09322/9)

c i 510/4 BW (JP09191/1) c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1) c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1) c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0) c i 520/2 M (JP43130/0)

c i 1010/4 BWE (JP09273/2) c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5) c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5) c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5) c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1020/2 M (JP43133/0)

c i 1210/4 BW (JP09168/2) c i 1225/2 BW (JP09171/2)
c i 1215/4 BW (JP09169/2) c i 1235/2 BW (JP09172/2)
c i 1225/4 BW (JP09170/2)

Sa ig ga a ajk fiigaf ideaì d deì f kaie g ideaì d edf kaie e e e ei ea

BRANDADFÆRD	NPD
VANDTÆTHED, LUFTTÆTHED	
- Vaì d hed	Be è
- L g hed	Be è
EFFEKTIVITET (LØFTEVIRKNING)	
- P iigaffa e ffe	Be è
- R i igie	Be è
- Mi . f e ia i kaì ae	Be è
- Mi . f deha ighed	Be è
- Aggeafie i i geì e gaì g	Be è
- Mi we eì	Be è
MEKANISK STYRKE	
- Sa ebeh deeì b eeì e g k e e abiie i ia eì de e deì f bgiige	NPD
- Sa ebeh deeì b eeì e g k e e abiie i ia eì de eibgiige	Be è
STØJNIVEAU	70 dB(A)
HOLDBARHED	
- k e abiie	Be è
- feikiig	Be è
- ekaik ke	Be è
FARLIGE SUBSTANSER	NPD

CE 0197

JUNG PUMPEN G bH - T d ie . 4-6 33803 S eit hage , Ge a

13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Fekalieuppfordringsanläggning

c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1020/2 M (JP43133/0)	
c i 1210/4 BW (JP09168/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2)
c i 1215/4 BW (JP09169/2)	c i 1235/2 BW (JP09172/2)
c i 1225/4 BW (JP09170/2)	

Sa ī g cha a ik f d ī·ga feka ief j a · a ē ch
feka ieha ig a a ē ia i bakaf de i ·

BRAND	NPD
VATTENT THET, LUFTT THET	
- Va ē he	G dk d
- L k he	G dk d
VERKAN (UPPFORDRINGSVERKAN)	
- Ma ī g a fa a ē	G dk d
- R- a j ī ga	G dk d
- L g a ·e ia i ed ī ga	G dk d
- L g a f de ha ighe	G dk d
- F i g a ge g ·gi a ggī ge	G dk d
- L g a	G dk d
MEKANISK H LLFASTHET	
- B f- ga ch a ī g beh · a ē k e a a- bi je f- a d ī g a f- b gg ade	NPD
- Sa ī g beh · a ē k e a abi je f- a d- ī g a f- b gg ade	G dk d
BULLERNIV	70 dB(A)
H LLBARHET	
- De k e a abi je ē	G dk d
- f e ka	G dk d
- De eka i ka h · fa he ē	G dk d
FARLIGA SUBSTANSER	NPD

CE 0197

JUNG PUMPEN G bH - T d ie . 4-6 33803 S eit hage , Ge a

13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Käymäläjäteveden nostolaite

c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1020/2 M (JP43133/0)	
c i 1210/4 BW (JP09168/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2)
c i 1215/4 BW (JP09169/2)	c i 1235/2 BW (JP09172/2)
c i 1225/4 BW (JP09170/2)	

Ha aa j e ede ja e a i j e ede ke ī ē ja a -
aa ī ē a ī ē aka ī i a a e a

K YTT YTYMINEN TULIPALOSSA	NPD
VESITIIVIYS, ILMATIIVIYS	
- Ve i ii i	H k
- Ha j ii i	H k
TEHO (NOSTOVAIKUTUS)	
- Kii eide ai eide a	H k
- P ki ij	H k
- I a j h je hi i a	H k
- V hi i a e	H k
- Lai ei a aa hi e	H k
- V hi h ·j ia	H k
MEKAANINEN KEST VYYS	
- Ke ·ī i ka a ja ake ee ī ē aka k - ake ē e k e a	NPD
- Ke ·ī i ake ee ī ē aka k ake - ē i	H k
MELUTASO	70 dB(A)
KEST VYYS	
- Rake ee ī ē aka	H k
- N aik	H k
- Mekaa ī ē j	H k
VAARALLISET AINEET	NPD

CE 0197

JUNG PUMPEN G bH - Ţ d ie . 4-6 33803 S eĩ hagẽ , Ge ã
13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Instalacja przepompowni fekaliów

c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)

CE 0197

JUNG PUMPEN G bH - Ť d ie . 4-6 33803 S eť hage , Ge a

13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov

c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1020/2 M (JP43133/0)	
c i 1210/4 BW (JP09168/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2)
c i 1215/4 BW (JP09169/2)	c i 1235/2 BW (JP09172/2)
c i 1225/4 BW (JP09170/2)	

Zbe a a ick e a ie d ad ch d be fek ch a d ad ch d b ah fek ch a k ed c e d ia

REAKCIA PO AS PO IARU	NPD
VODOTESNOS , VZDUCHOTESNOS	
- d e	iadk
- ach be e	iadk
INNOS , INOK SANIA)	
- d a a e ch a c	iadk
- b jk	iadk
- i e e ac ch ede	iadk
- i a ch ie k	iadk
- i iech d	iadk
- i k bje	iadk
MECHANICK PEVNOS	
- a k a abi ia be ej d b e a ie i b d	NPD
- k a abi ia be ej d b e a ie ci b d	iadk
HLADINA HLUKU	70 dB (A)
TRVANLIVOS	
- k ej abi i	iadk
- ed aj ch i k	iadk
- echa ickej e i	iadk
NEBEZPE N L TKY	NPD

CE 0197

JUNG PUMPEN G bH - Ť d ie . 4-6 33803 S eť hage , Ge a

13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Fekáliatartalmú szennyvizek átemelői

c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1020/2 M (JP43133/0)	
c i 1210/4 BW (JP09168/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2)
c i 1215/4 BW (JP09169/2)	c i 1235/2 BW (JP09172/2)
c i 1225/4 BW (JP09170/2)	

Fek ia e e e fek ia a a e g i e e e- e a a l d i fe e

VISELKED S T Z ESET N	NPD
MZ LL S G, L G TERESZT S	
- V g	Megfe e
- S ag e e g	Megfe e
HAT KONYS G (EMEL HAT S)	
- S i d ag k a	Megfe e
- C c a ak k	Megfe e
- A e e ek k i i e ei	Megfe e
- A a i ebe ge	Megfe e
- A be e de abad, i e e e	Megfe e
- Mi i ha e	Megfe e
MECHANIKAI SZIL RDS G	
- A g a e he he ge k abi i - a e eke k i ha a h	NPD
- A g a k abi i a e eke be i ha a h	Megfe e
ZAJSZINT	70 dB(A)
TART SS G	
- a k abi i a a ga	Megfe e
- a e e ha a a ga	Megfe e
- a echa ikai i d g a a ga	Megfe e
VESZ LYES ANYAGOK	NPD

CE 0197

JUNG PUMPEN G bH - T d ie . 4-6 33803 S eī hagē , Ge ā

13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Stație de pompare ape uzate cu materii fecale

c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1020/2 M (JP43133/0)	
c i 1210/4 BW (JP09168/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2)
c i 1215/4 BW (JP09169/2)	c i 1235/2 BW (JP09172/2)
c i 1225/4 BW (JP09170/2)	

C ec a ea i a eaa a de a e a e ii feca e ia e a ec a e ii feca e dea a ie . i a i ibi a a e a e dī e de ca ai a e

COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE INCENDIU	NPD
IMPERMEABILITATE LA AP , ETAN EITATE LA AER	
- l e eabi i a e aa	Re i
- E ā ei a e a i i	Re i
EFICACITATE (EFICIEN DE POMPARE)	
- T ā de a e ia e ide	Re i
- Rac d i ea	Re i
- Di ē i ī i ī ea ec d ç e de ē ia e	Re i
- Vi e a de c ge e ī i	Re i
- T ece ea ī i ibe a ā a a ei	Re i
- Ca aci a e i abi ī i	Re i
REZISTEN A MECANIC	
- Ca aci a ea ā i abi i a ea a e e - ic ec ē i a ea afa a c di i	NPD
- S abi i a ea ç a a e e ic ec ē i a ea ī e i c di i	Re i
NIVEL DE ZGOMOT	70 dB(A)
DURABILITATEA	
- S abi i a ea ç a	Re i
- Eficie de a e	Re i
- Re i ē a eca ic	Re i
SUBSTAN E PERICULOASE	NPD

PENTAIR **JUNG PUMPEN**

EU-Konformitätserklärung
EU-Prohlášeni o shodě
EU-Overensstemmelseserklæring
EU-Declaration of Conformity
EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-Déclaration de Conformité
EU-Megfelelőségi nyilatkozat
EU-Dichiarazione di conformità
EU-Conformiteitsverklaring
EU-Deklaracja zgodności

EU-Declarație de conformitate
EU-Vyhlásenie o zhode
EU-Försäkran om överensstämmelse

DE · Richtlinien - Harmonisierte Normen
CS · Směrnice - Harmonizované normy
DA · Direktiv - Harmoniseret standard
EN · Directives - Harmonised standards
FI · Direktiivi - Yhdenmukaistettu standardi
FR · Directives - Normes harmonisées
HU · Irányelve - Harmonizá szabványok
IT · Direttive - Norme armonizzate
NL · Richtlijnen - Geharmoniseerde normen
PL · Dyrektywy - Normy zharmonizowane
RO · Directivă - Norme coroborate
SK · Smernice - Harmonizované normy
SV · Direktiv - Harmoniserade normer

• **2006/42/EG**	(MD)	**EN 809:1998/AC:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012/AC:2014**
• **2011/65/EU**	(RoHS)	
• **2014/30/EU**	(EMC)	**EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-2:1997/A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013**
• **2014/34/EU**	(ATEX)	**EN 1127-1:2011**

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen - Germany - www.jung-pumpen.de

DE · Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgeführten Richtlinien entspricht.
CS · Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek odpovídá jmenovaným směrnicím.
DA · Vi erklærer under ansvar at produktet i overensstemmelse med de retningslinjer
EN · We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.
FI · Me vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote täyttää ohjeita.
FR · Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.
HU · Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió fentnevezett irányelveinek.
IT · Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive citate
NL · Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtlijnen.
PL · Z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.
RO · Declarăm pe proprie răspundere că produsul corespunde normelor prevăzute de directivele mai sus menționate.
SK · Na výlučnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok spĺňa požiadavky uvedených smerníc.
SV · Vi försäkrar att produkten på vårt ansvar är utförd enligt gällande riktlinjer.

compli 300 E (JP09496/0)
compli 400 E (JP09770/5)
compli 400 E (JP09324/5)
compli 400 (JP00637/9)
compli 400 (JP09322/9)
compli 510/4 BW (JP09191/1)
compli 515/4 BW (JP09192/1)
compli 525/4 BW (JP09193/1)
compli 525/2 BW (JP09194/1)
compli 535/2 BW (JP09195/1)
compli 108/2 ME (JP09347/5)
compli 108/2 M (JP09346/5)
compli 120/2 M (JP09877/5)
compli 508/2 ME (JP43128/0)
compli 508/2 M (JP43129/0)
compli 520/2 M (JP43130/0)

DE · Weitere normative Dokumente CS · Jinými normativními dokumenty DA · Andre normative dokumenter EN · Other normative documents FI · Muiden normien FR · Autres documents normatifs HU · Egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak IT · Altri documenti normativi NL · Verdere normatieve documenten PL · Innymi dokumentami normatywnymi RO · Alte acte normative SV · Vidare normerande dokument SK · Iným záväzným dokumentom:

EN 50274:2002/AC:2009,
EN 60335-2-41:2003/A2:2010,
TRBS 2153, CLC/TR 50404

DE · Bevollmächtigter für technische Dokumentation CS · Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci DA · Autoriseret person for teknisk dokumentation EN · Authorized person for technical documentation FI · Valtuutettu henkilö tekninen dokumentaatio FR · Personne autorisée à la documentation technique HU · Hivatalos személy műszaki dokumentáció IT · Persona abilitata per la documentazione tecnica NL · Bevoegd persoon voor technische documentatie PL · Pełnomocnik ds. dokumentacji technicznej RO · Persoană autorizată pentru documentatiei tehnice SV · Auktoriserad person för teknisk dokumentation SK · Oprávnená osoba pre technickú dokumentáciu:

JUNG PUMPEN - Stefan Sirges - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen

Steinhagen, 10-01-2017

Stefan Sirges, General Manager

i.V.
Rüdiger Rokohl, Sales Manager

CE 352-13-1701

PENTAIR **JUNG PUMPEN**

EU-Konformitätserklärung
EU-Prohlášeni o shodě
EU-Overensstemmelseserklæring
EU-Declaration of Conformity
EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-Déclaration de Conformité
EU-Megfelelőségi nyilatkozat
EU-Dichiarazione di conformità
EU-Conformiteitsverklaring
EU-Deklaracja zgodności

EU-Declarație de conformitate
EU-Vyhlásenie o zhode
EU-Försäkran om överensstämmelse

DE · Richtlinien - Harmonisierte Normen
CS · Směrnice - Harmonizované normy
DA · Direktiv - Harmoniseret standard
EN · Directives - Harmonised standards
FI · Direktiivi - Yhdenmukaistettu standardi
FR · Directives - Normes harmonisées
HU · Irányelve - Harmonizá szabványok
IT · Direttive - Norme armonizzate
NL · Richtlijnen - Geharmoniseerde normen
PL · Dyrektywy - Normy zharmonizowane
RO · Directivă - Norme coroborate
SK · Smernice - Harmonizované normy
SV · Direktiv - Harmoniserade normer

• **2006/42/EG**	(MD)	**EN 809:1998/AC:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012/AC:2014**
• **2011/65/EU**	(RoHS)	
• **2014/30/EU**	(EMC)	**EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-2:1997/A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013**
• **2014/34/EU**	(ATEX)	**EN 1127-1:2011**

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen - Germany - www.jung-pumpen.de

DE · Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgeführten Richtlinien entspricht.
CS · Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek odpovídá jmenovaným směrnicím.
DA · Vi erklærer under ansvar at produktet i overensstemmelse med de retningslinjer
EN · We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.
FI · Me vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote täyttää ohjeita.
FR · Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.
HU · Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió fentnevezett irányelveinek.
IT · Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive citate
NL · Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtlijnen.
PL · Z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.
RO · Declarăm pe proprie răspundere că produsul corespunde normelor prevăzute de directivele mai sus menționate.
SK · Na výlučnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok spĺňa požiadavky uvedených smerníc.
SV · Vi försäkrar att produkten på vårt ansvar är utförd enligt gällande riktlinjer.

compli 1010/4 BWE (JP09273/2)
compli 1010/4 BW (JP09829/5)
compli 1015/4 BW (JP09830/5)
compli 1025/4 BW (JP09831/5)
compli 1025/2 BW (JP09461/1)
compli 1035/2 BW (JP09462/1)
compli 1008/2 ME (JP43131)
compli 1008/2 M (JP43132)
compli 1020/2 M (JP43133)
compli 1210/4 BW (JP09168/2)
compli 1215/4 BW (JP09169/2)
compli 1225/4 BW (JP09170/2)
compli 1225/2 BW (JP09171/2)
compli 1235/2 BW (JP09172/2)
compli 1525/4 C1 (JP09181/1)
compli 1535/4 C1 (JP09182/1)
compli 1555/4 C5 (JP09183/1)
compli 1575/4 C5 (JP09184/1)
compli 1575/4 B6 (JP09185/1)
compli 1535/2 B2 (JP45933)
compli 1555/2 B2 (JP45934)
compli 1575/2 B5 (JP45141/1)
compli 15100/2 B5 (JP45142/1)
compli 15200/2 B6 (JP45935)
compli 2525/4 C1 (JP09186/1)
compli 2535/4 C1 (JP09187/1)
compli 2555/4 C5 (JP09188/1)
compli 2575/4 C5 (JP09189/1)
compli 2575/4 B6 (JP09190/1)
compli 2535/2 B2 (JP45936)
compli 2555/2 B2 (JP45937)
compli 2575/2 B5 (JP45938)
compli 25100/2 B5 (JP45939)
compli 25200/2 B6 (JP45940)

DE · Weitere normative Dokumente CS · Jinými normativními dokumenty DA · Andre normative dokumenter EN · Other normative documents FI · Muiden normien FR · Autres documents normatifs HU · Egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak IT · Altri documenti normativi NL · Verdere normatieve documenten PL · Innymi dokumentami normatywnymi RO · Alte acte normative SV · Vidare normerande dokument SK · Iným záväzným dokumentom:

EN 50274:2002/AC:2009,
EN 60335-2-41:2003/A2:2010,
TRBS 2153, CLC/TR 50404

DE · Bevollmächtigter für technische Dokumentation CS · Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci DA · Autoriseret person for teknisk dokumentation EN · Authorized person for technical documentation FI · Valtuutettu henkilö tekninen dokumentaatio FR · Personne autorisée à la documentation technique HU · Hivatalos személy műszaki dokumentáció IT · Persona abilitata per la documentazione tecnica NL · Bevoegd persoon voor technische documentatie PL · Pełnomocnik ds. dokumentacji technicznej RO · Persoană autorizată pentru documentatiei tehnice SV · Auktoriserad person för teknisk dokumentation SK · Oprávnená osoba pre technickú dokumentáciu:

JUNG PUMPEN - Stefan Sirges - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen

Steinhagen, 10-01-2017

Stefan Sirges, General Manager

i.V.
Rüdiger Rokohl, Sales Manager

CE 353-14-1701

PENTAIR

JUNG PUMPEN G bH - I d ie . 4-6 - 33803 S ei hage - De ch a d
Te . +49 5204 170 - Fa +49 5204 80368 - eMai kd@j g- e .de

PENTAIR WATER ITALY S - Via Ma acci , 13 - 56010 L g a - P a - a ia
Te . +39 050 716 111 - Fa +39 050 716 801 - eMai : f @j g- e .i

PENTAIR WATER POLSKA S . . . - . P . ì 21 - 41-200 S . iec - P ka
Te . +48 32 295 1200 - Fa +48 32 295 1201 f .j g e @ e ai .c